

SONY®

DIGITAL CAMCORDER

DSR-400

DSR-400P

DSR-600P

DSR-450WS

DSR-450WSP

DSR-650WSP

Power HAD EX

DVCAM™



MEMORY STICK™

DV Digital
Video
Cassette

Mini **DV** Digital
Video
Cassette

SERVICE MANUAL

Volume 2 1st Edition

警告

このマニュアルは、サービス専用です。

お客様が、このマニュアルに記載された設置や保守、点検、修理などを行うと感電や火災、人身事故につながる可能性があります。

危険をさけるため、サービストレーニングを受けた技術者のみご使用ください。

設置や保守、点検、修理などを行う前に、別冊のサービスマニュアルVolume 1の「安全のために」と別冊の取扱説明書の「安全のために」を必ずお読みください。

WARNING

This manual is intended for qualified service personnel only.

To reduce the risk of electric shock, fire or injury, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so. Refer all servicing to qualified service personnel.

WARNUNG

Die Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.

Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Feuergefahr und Verletzungen zu vermeiden, sind bei Wartungsarbeiten strikt die Angaben in der Anleitung zu befolgen. Andere als die angegebenen Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die eine spezielle Befähigung dazu besitzen.

AVERTISSEMENT

Ce manuel est destiné uniquement aux personnes compétentes en charge de l'entretien. Afin de réduire les risques de décharge électrique, d'incendie ou de blessure n'effectuer que les réparations indiquées dans le mode d'emploi à moins d'être qualifié pour en effectuer d'autres. Pour toute réparation faire appel à une personne compétente uniquement.

目次 / Table of Contents

このマニュアルについて

本書の目的	3
関連マニュアル	3

Manual Structure

Purpose of this manual	4
Related manuals	4

1. Spare Parts

1-1. 補修部品注意事項	1-1
1-1. Notes on Repair Parts	1-1
1-2. Exploded Views	1-2
1-3. Electrical Parts List	1-21
1-4. Frame List	1-96
1-5. Supplied Accessories	1-97
1-6. Optional Fixtures	1-99

2. Semiconductor Pin Assignments

3. Block Diagrams

Overall (Camera)	3-2
CN-2437	3-2
CN-2733	3-2
CN-2735	3-2
Overall (VTR)	3-4
Overall (Power Supply)	3-6
CNB-20	3-6
SW-1278	3-6
RE-222	3-7
PA-296/297/297	3-8
VA-219/228	3-8
DCP-39	3-9
SE-818	3-13
PP-58A	3-14

DIF-147	3-15
FP-145	3-16
AA-116	3-16
CN-2734	3-16
CN-2736	3-16
HP-129	3-16
MA-138	3-16
SW-1251	3-16
CN-2631	3-17
DET-43	3-17
PD-112	3-17
SW-1251	3-17
SW-1276	3-17
SW-1277	3-17
SW-1281	3-17
SW-1282	3-17
CN-2626	3-18
SW-1279	3-18
SW-1280	3-18
AT-154B	3-19
IF-997	3-20
IV-56	3-20
IO-226	3-20
DVP-32	3-21
CN-2738	3-21
KY-574	3-22
LED-439	3-22
SW-1252	3-22
FP-104	3-23
FP-248	3-23
MD-76	3-23

4. Schematic Diagrams

AA-116	4-3
AT-154B	4-4
CN-2437	4-8
CN-2626	4-9
CNB-20	4-11
DCP-39	4-12

DIF-147	4-36
DVP-32	4-38
FP-145	4-52
IF-997	4-60
IV-56	4-61
MB-1081	4-62
MD-76	4-65
PA-296	4-66
PA-297	4-68
PA-298	4-70
PD-112	4-72
PP-58A	4-73
RE-222	4-78
VA-219	4-84
VA-228	4-88
Frame Wiring	4-92
SE-818	4-92
CN-2631	4-93
CN-2734	4-93
DET-43	4-93
HP-129	4-93
MA-138	4-93
SW-1251	4-93
SW-1276	4-93
SW-1277	4-93
SW-1279	4-93
SW-1280	4-93
SW-1281	4-93
SW-1282	4-93
CN-2738	4-94
FP-104	4-94
FP-248	4-94
KY-574	4-94
LED-439	4-94
SW-1252	4-94
CN-2733	4-95
CN-2735	4-95
CN-2736	4-95
IO-226	4-95
SW-1278	4-95

5. Board Layouts

CN-2437	5-2
AA-116	5-2
AT-154	5-3
CN-2626	5-4
CN-2631	5-4
CN-2733	5-4
CN-2734	5-4
CN-2735	5-4
CN-2736	5-4
CN-2738	5-4
CNB-20	5-5
DET-43	5-5
DIF-147	5-5
DCP-39	5-6
DVP-32	5-10
FP-145	5-12
HP-129	5-14
IF-997	5-14
IO-226	5-14
IV-56	5-14
KY-574	5-15
LED-439	5-15
MA-138	5-15
MB-1081	5-16
MD-76	5-18
PA-296	5-19
PA-297	5-19
PA-298	5-19
PD-112	5-19
PP-58A	5-20
RE-222	5-21
SE-818	5-22
SW-1251	5-22
SW-1252	5-22
SW-1276	5-22
SW-1277	5-22
SW-1278	5-22
SW-1279	5-23
SW-1280	5-23
SW-1281	5-23
SW-1282	5-23
VA-219	5-24
VA-228	5-25

このマニュアルについて

本書の目的

本書はサービスマニュアルVolume 2 です。

このVolume 2は、システム／サービスエンジニアの方々にご使用いただくことを想定し、保守に関する情報と部品レベルでのサービスを前提とした情報（部品表、ブロック図、回路図、マウント図等）を記載しています。

関連マニュアル

本機には、このサービスマニュアルVolume 1, 2のほかに下記のマニュアルが用意されています。

- **DSR-400/450WS 取扱説明書 (DSR-400/450WS に付属)**
部品番号：3-868-499-0X
- **DSR-400/450WS SERVICE MANUAL Vol. 1 (別途用意)**
Volume 1 には、保守に関する情報、部品交換、調整要項を記載しています。
- **CBK-SC01 INSTALLATION MANUAL (CBK-SC01 に付属)**
部品番号：3-797-089-0X
- **CBK-SD01 INSTALLATION MANUAL (CBK-SD01 に付属)**
部品番号：3-797-090-0X
- **DXF-801 SERVICE MANUAL (別途用意)**
本機に付属のビューファインダ DXF-801 のサービスマニュアルです。
部品番号：9-955-212-0X
- **“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM 版 (別途用意)**
このCD-ROMは、本機で使用されている半導体を検索することができます。
サービスマニュアルVolume 2には、本機で使用されている半導体一覧とそのID番号を記載していますので、このCD-ROMと併せてご使用ください。
部品番号：9-968-546-XX

Manual Structure

Purpose of this manual

This manual is the service manual volume 2.

This volume 2 is intended for system/service engineers, and provides the information of maintenance and detailed service (parts list, block diagrams, schematic diagrams, board layouts, etc.).

Related manuals

Besides the service manuals volume 1 and 2, the following manuals are available.

- **DSR-400/450WS OPERATION INSTRUCTIONS**

English: Part number 3-868-499-1X

(Supplied with DSR-400K, 400PK, 400L, 400PL, 450WSL, and 450WSPL)

Chinese: Part number 3-868-499-2X

(Supplied with DSR-600PL and 650WSPL)

- **DSR-400/450WS/400P/450WSP/600P/650WSP
SERVICE MANUAL Vol. 1 (Available on request)**

The volume 1 manual describes maintenance information, parts replacement, and adjustment procedure.

- **CBK-SC01 INSTALLATION MANUAL (Supplied with CBK-SC01)**

Part number: 3-797-089-0X

- **CBK-SD01 INSTALLATION MANUAL (Supplied with CBK-SD01)**

Part number: 3-797-090-0X

- **DXF-801, 801CE SERVICE MANUAL (Available on request)**

This is the service manual for the view finder supplied with the camcorder.

Part number: 9-955-212-0X

- **“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM (Available on request)**

This CD-ROM allows you to search for semiconductors used in these units.

The service manual volume 2 contains a complete list of semiconductors and their ID Nos., and thus should be used together with the CD-ROM.

Part number: 9-968-546-XX

Section 1

Spare Parts

1-1. Notes on Repair Parts

1. Safety Related Components Warning

WARNING

Components marked △ are critical to safe operation.
Therefore, specified parts should be used in the case of replacement.

2. Standardization of Parts

Some repair parts supplied by Sony differ from those used for the unit. These are because of parts commonality and improvement.
Parts list has the present standardized repair parts.

3. Stock of Parts

Parts marked with “o” at SP (Supply Code) column of the spare parts list may not be stocked. Therefore, the delivery date will be delayed.

4. Harness

Harnesses with no part number are not registered as spare parts.
In need of repair, get components shown in the list and repair using them.

1-1. 補修部品注意事項

1. 安全重要部品

△警告

△印のついた部品は安全性を維持するために重要な部品です。したがって、交換する時は必ず指定の部品を使ってください。

2. 部品の共通化

ソニーから供給する補修用部品は、セットに使われているものと異なることがあります。
これは部品の共通化、改良等によるものです。
部品表には現時点での共通化された補修用部品が記載されています。


3. 部品の在庫

部品表のSP (Supply code) 欄に “o” で示される部品は在庫していないことがあり、納期が長くなることがあります。

4. ハーネス


部品番号が記載されていないハーネスは、サービス部品として登録されていません。
これらは、リストに展開されているコンポーネント部品で補修してください。

1-2. Exploded Views




No.	Part No.	SP Description
1	A-1106-773-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2631
2	A-1106-847-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1251
3	A-1106-944-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-818
4	A-1118-326-A	s CCD BLOCK ASSY (N) (RP)
	A-1118-327-A	s CCD BLOCK ASSY (P) (RP)
	A-1118-328-A	s CCD BLOCK ASSY WS (N) (RP)
	A-1118-329-A	s CCD BLOCK ASSY WS (P) (RP)
5	A-8347-338-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2437
6	1-500-249-11	s BEAD, FERRITE (CASE)
7	1-758-994-11	s FILTER UNIT, OPTICAL
8	3-312-823-01	s PACKING, KNOB (NBR)
9	3-364-941-01	s SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
10	3-383-699-01	s CLAMP (EDGE)
11	3-624-135-01	s KNOB, VR (AUDIO)
12	3-635-679-01	s CUSHION 1-25 (SW)
13	3-678-629-00	s LEVER, MOUNT
14	3-679-659-03	o CLAMP, CABLE (PP)
15	3-694-181-01	s AROCK PRECISION +P2.6 TYPE 1
16	3-699-048-01	s CAP, MOUNT
17	3-701-505-00	s SET-SCREW, HEX 3X3 ST
18	3-710-054-01	s KNOB, FILTER
19	3-742-074-11	s SCREW (3)
20	3-796-982-02	s HOLDER LENS MOUNT
21	3-847-356-02	o CLAMP
22	3-854-378-01	s PLATE, FILTER ID
23	3-868-649-01	s BUTTON, REC START
24	3-869-837-01	s DROP PROTECTION (MIC VR)
25	3-965-077-01	s SCREW, SPECIAL (M2)
26	3-968-729-81	s SCREW (M2X3), LOCK ACE, P2
	7-623-208-22	s SPRING WASHER (3MM)
	7-627-452-28	s SCREW, PRECISION +K 2X4
	7-682-548-04	s SCREW +B3X8

Handle Block




No.	Part No.	SP Description
51	A-1106-853-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1280
52	A-1106-854-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, LED-439
53	A-1106-989-A	s COVER ASSY, SHOE
54	A-8279-832-B	s SLIDE ASSY,VF(5)
55	3-676-244-00	s COVER, SWITCH
56	3-742-004-01	s RING,NYLON
57	3-742-074-11	s SCREW (3)
58	3-796-978-01	s LIGHT CONNECTOR COVER
59	3-855-938-01	s SCREW
60	3-965-077-01	s SCREW, SPECIAL (M2)
61	4-654-273-01	s ACE (M2), LOCK

7-621-775-50 s SCREW +B2.6X10 (EP-FE/ZNBK/CM2)
 7-623-208-22 s SPRING WASHER (3MM)
 7-683-405-04 s BOLT,HEXAGON SOCKET3X10 (STEEL)
 7-685-133-19 s SCREW +PTP2.6X6 (EP-FE/ZNBK)




No.	Part No.	SP Description
101	A-1107-001-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, DVP-32
102	X-3698-568-1	s ARM(L) ASSY, LID
103	X-3698-570-1	s HOLDER(R) ASSY, ARM, LID
104	1-791-662-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (FMD-14)
105	3-063-790-01	s RETAINER (B), FLEXIBLE
106	3-364-941-01	s SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
107	3-808-879-04	s COVER BNC
108	3-855-938-01	s SCREW
109	3-868-613-01	s (R) ARM, LID
110	3-868-634-01	s (OPEN) SPRING TORSION
111	3-868-665-01	s GUARD, MINI DV(R)
112	3-868-666-01	s GUARD, MINI DV(L)
113	3-868-668-01	s SPRING, TORSIONAL
114	3-868-670-01	s CUSHION, DROP PROTECTION(LID)
115	3-868-671-01	s CUSHION, DROP PROTECTION(LID) R
116	3-868-672-02	s LID, HOLDER
117	3-868-707-01	s CUSHION, DROP PROTECTION(LID) L
118	3-868-712-01	s PLATE, CS GUIDE
119	3-868-803-11	s WINDOW, OUTSIDE
120	3-869-364-01	s RUBBER, DROP PROTECTION(LID)
121	3-953-235-01	s DAMPER, OIL
122	3-965-077-01	s SCREW, SPECIAL (M2)
123	3-968-729-81	s SCREW(M2X3), LOCK ACE, P2
124	3-974-011-01	s RUBBER, VIBRATION PROOF
125	9-911-845-99	s CUSHION, METER (SPONGE)
	7-621-770-99	s SCREW +B 2.6X8
	7-682-550-09	s SCREW +B3X12
	7-685-851-04	s SCREW +BVTT2X4 (EP-FE/CU, NI, CR)


Inside Panel Block



No.	Part No.	SP Description
151	A-1106-770-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, DET-43
152	A-1106-782-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1276
153	A-1106-783-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1277
154	A-1106-784-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1281
155	A-1106-786-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1282
156	A-1106-855-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, HP-129
157	A-1106-979-A	s DOOR ASSY, SWITCH
158	A-1107-002-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, FP-145
159	A-8347-341-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, PD-112
160	1-503-293-11	s SPEAKER
161	1-517-931-11	s TUBE, FLUORESCENT, COLD CATHODE
162	1-757-279-12	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (45 CORE)
163	3-060-694-11	s COVER (REAR), HINGE
164	3-060-704-01	s SHEET (N), BL SHIELD
165	3-063-693-01	s COVER (FRONT), HINGE
166	3-604-373-03	o COVER, BATTERY
167	3-629-446-04	s SLEEVE (ENC2)
168	3-629-447-03	o SLEEVE (ENC1)
169	3-647-917-02	s PLATE, EARTH
170	3-676-244-00	s COVER, SWITCH
171	3-692-111-02	s KNOB, RE
172	3-719-381-01	s SCREW +P M2X4 (ZNBK) (LOCK)
173	3-796-995-01	s DROP PROTECTION (SW)
174	3-796-996-02	s KNOB (A), SW
175	3-855-938-01	s SCREW
176	3-868-687-01	s PLATE, PROTECTION, LCD
177	3-868-713-01	s COVER SW, LCD
178	3-868-978-12	s PAD, SIDE
179	3-868-980-02	s WINDOW, MS
180	3-868-981-12	s HINGE, DOOR, SW
181	3-868-983-01	s SPRING, COMPRESSION
182	3-868-985-01	s WINDOW, DOOR SW
183	3-868-987-12	s DOOR, SW
184	3-868-988-03	s COVER, MS
185	3-868-990-01	s COVER EARPHONE JACK
186	3-868-993-01	s (S) KNOB VR
187	3-868-994-03	s (L) KNOB VR
188	3-869-305-02	s GUARD SHEET, FFC
189	3-869-456-01	s SPRING, TORSION
190	3-869-457-01	s SPRING TORSION
191	3-965-077-01	s SCREW, SPECIAL (M2)
192	3-969-387-01	s FOOT, RUBBER (CR)
193	3-989-735-01	s SCREW (M1.7X2.5), LOCK ACE, P2
194	8-753-051-47	s ACX311AKA-J
	7-627-852-08	s SCREW +P1.7X2.5 (EP-FE/ZNBK/CM2)
	7-682-550-09	s SCREW +B3X12
	7-685-133-19	s SCREW +PTP2.6X6 (EP-FE/ZNBK)




No.	Part No.	SP Description
201	A-1106-771-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1252
202	A-1106-774-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-574
203	A-1106-851-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1278
204	A-1106-852-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1279
205	A-1107-005-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2626
206	A-1107-006-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MA-138
207	A-8286-100-A	s ASSY,KEY COVER
208	X-3698-569-1	s BASE ASSY,RELEASE
209	1-543-157-11	s BEAD, FERRITE
210	1-565-282-11	o CONNECTOR, XLR TYPE 3P
211	1-757-277-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
212	3-234-710-01	o SPRING (OPEN),COMPRESSION COIL
213	3-243-165-01	s SUPPORT
214	3-312-823-01	s PACKING, KNOB (NBR)
215	3-364-941-01	s SCREW (+B) (2.6X5),NYLOK
216	3-641-917-01	s COVER,SWITCH(CC)
217	3-868-694-02	s RUBBER,EJECT
218	3-868-703-01	s RUBBER,KEY TOP
219	3-868-711-02	s PLATE,EJECT RUBBER
220	3-869-304-01	s COVER,FP
221	3-968-729-81	s SCREW(M2X3), LOCK ACE, P2
222	4-654-273-01	s ACE (M2), LOCK




No.	Part No.	SP Description
251	A-1106-779-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1081
252	A-1106-999-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, DCP-39
253	A-1107-000-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-154B
254	A-1107-007-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, IF-997
255	A-1110-181-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, VA-228
256	A-8347-370-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, VA-219
257	1-830-390-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (36CORE)
258	1-830-391-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (50CORE)
259	2-534-514-00	o SUPPORT (1)
260	3-364-941-01	s SCREW (+B) (2.6X5),NYLOK
261	3-855-938-01	s SCREW
	7-621-775-08	s SCREW +B2.6X3

Rear Block




No.	Part No.	SP Description
301	A-1082-209-A	s HARNESS (EXT DC IN) ASSY
302	A-1106-780-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2733
303	A-1106-787-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, AA-116
304	A-1106-788-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2738
305	A-1106-849-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2735 for DSR-450WS (J,UC)
306	A-1106-850-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2736
307	A-1106-991-A	s HARNESS ASSY, BATTERY
308	A-1107-003-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, RE-222
309	1-500-111-11	s CORE
310	1-565-072-12	s CONNECTOR, ROUND TYPE (RF) 4P
311	1-766-377-13	s CONNECTOR, BATTERY
312	3-364-941-01	s SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
313	3-612-698-02	o COVER, CN(WIRELESS)
314	3-626-781-02	o STOPPER
315	3-679-648-02	o SPRING, COMPRESSION
316	3-679-688-03	s LEVER, RELEASE
317	3-680-952-02	o KNOB, RELEASE LEVER
318	3-694-181-02	s AROCK PRECISION +P2.6 TYPE 1
319	3-723-097-01	o FOOT, RUBBER (SI-RBR)
320	3-742-074-11	s SCREW (3)
321	3-796-985-02	s CUSHION, DROP PROTECTION
322	3-796-986-01	s KNOB, SLIDE SW
323	3-868-657-02	s CAP, BNC for DSR-450WS (J, YUC)
324	3-868-762-01	s CAP(L), CONNECTOR
325	3-868-763-01	s CAP(R), CONNECTOR
326	3-965-077-01	s SCREW, SPECIAL(M2) for DSR-450WS(J,UC)
327	4-654-273-01	s ACE (M2), LOCK
	7-627-553-38	s SCREW, PRECISION +P 2X3
	7-685-546-19	s SCREW +BTP3X8

Bottom Block



No.	Part No.	SP Description
351	A-1106-781-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2734
352	A-1106-785-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, IO-226
353	A-1107-004-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CNB-20
354	A-8279-993-A	s SHOE (D) ASSY, V
355	A-8286-099-A	s SHOULDER PAD ASSY
356	3-364-941-01	s SCREW (+B) (2.6X5), NYLOK
357	3-729-072-01	s SCREW +K4X8 (STEEL)
358	3-854-769-01	s SHOE (D), CAMERA
359	3-854-770-01	s WEDGE (D), MOUNTING


7-621-770-99 s SCREW +B2.6X8
7-682-160-09 s SCREW +P4X6



No.	Part No.	SP Description
701	1-675-561-11	s PRINTED WIRING BOARD, FP-104
702	3-057-351-01	o GUIDE, MIC BASE
703	3-057-350-01	s BASE, MIC
704	3-732-817-11	s SCREW (2X4.5), TAPPING
705	3-057-319-05	s RETAINER, PENDULUM
706	X-3949-922-1	s ARM ASSY, PENDULUM
707	3-057-286-01	s SPRING, EXTENSION
708	3-057-280-01	s ARM (S), BRAKE
709	3-057-279-01	s BRAKE (T), RATCHET
710	3-057-232-01	s SPRING, COMPRESSION
711	3-057-238-01	s RING, TG (SUS)
712	3-057-237-01	s SLEEVE, TG
713	3-057-235-01	s ROLLER, TG
714	3-057-234-01	s FLANGE, TG UPPER
715	3-057-379-01	s GUARD, GUIDE


No.	Part No.	SP Description
716	A-7094-608-B	s SCREW ASSY, DRUM FITTING
717	3-973-171-01	s SUPPORT, TAPE
718	3-057-227-01	s RETAINER, TAPE
719	3-973-818-01	s SPRING, COMPRESSION
720	X-3949-915-1	s ARM ASSY, PINCH
721	3-057-228-01	s CAP, DRUM
722	A-7094-602-P	s COMPARTMENT BLOCK ASSY (PLA)
723	3-726-829-01	s WASHER, STOPPER
724	3-057-353-01	s SPRING, MIC BASE
725	3-318-201-11	s SCREW (B) (1.4X3), TAPPING
726	3-973-266-11	s SCREW (M2X2.2 (MEK)), HEAD
CN004	1-770-312-21	s CONNECTOR 4P
M901	A-4900-303-A	s DRUM DEH-21A-R
S004	1-762-351-21	s SWITCH, PUSH (1 KEY)

Gear, Arm Section



No.	Part No.	SP Description
751	A-7096-800-A	s GEAR (A) ASSY, IDLER
752	3-057-311-01	s GEAR (B), IDLER
753	A-7094-599-A	s REEL (LARGE) BLOCK ASSY
754	3-057-267-01	s GEAR, ENCODER
755	3-057-294-01	s GEAR, MAIN CAM
756	3-973-140-01	s GEAR, SUB CAM
757	3-057-302-01	o SLIDER, SBR
758	3-057-314-02	s SLIDER, SUB
759	X-3950-816-1	s ARM ASSY, LOADING
760	3-057-221-01	s SLIDER, PINCH
761	3-057-252-01	o ARM, SUB SLIDER
762	3-973-159-01	s GEAR, JOINT
763	3-057-222-01	s HOLDER, MOTOR
765	3-973-266-11	s SCREW (M2X2.2 (MEK)), HEAD
766	X-3949-918-1	s ARM ASSY, TG2
767	X-3949-919-1	s ARM ASSY, TG7
768	3-057-295-01	s SPRING, EXTENSION
769	3-057-296-01	s SPRING, EXTENSION
770	X-3949-921-1	s BAND (TG7) ASSY
771	X-3949-920-1	s BAND (TG2) ASSY

No.	Part No.	SP Description
772	3-057-281-01	s MAGNET, ET
773	3-057-336-01	s HOLDER, MAGNET
774	3-057-344-01	s SPRING, COMPRESSION
775	3-726-829-01	s WASHER, STOPPER (PLA)
776	3-057-232-01	s SPRING, COMPRESSION
777	3-057-238-01	s RING, TG (SUS)
778	3-057-237-01	s SLEEVE, TG
779	3-057-235-01	s ROLLER, TG
780	3-057-234-01	s FLANGE, TG UPPER
781	3-057-337-01	s ROLLER, TG7
782	3-063-887-01	s FLANGE (2), TG UPPER
M902	X-3946-702-1	s MOTOR ASSY, CAM



No. Part No. SP Description

801 A-7025-007-A s COASTER (T) BLOCK ASSY
 802 A-7096-267-A s COASTER (S) BLOCK ASSY (R)
 803 3-057-283-01 o ARM, MAIN SLIDER
 804 X-2022-253-1 s CHASSIS ASSY, MECHANICAL
 805 X-3949-924-1 s STOPPER ASSY, PENDULUM

806 3-947-503-21 s SCREW (M1.4)
 807 3-732-817-11 s SCREW (2X4.5), TAPPING
 808 3-973-266-01 s SCREW (M2X2.2 (MEK)), HEAD
 809 3-973-142-01 s STOPPER, COASTER PUNCHING
 810 X-3946-690-1 s ARM (S) ASSY, GL

811 X-3946-689-1 s ARM (T) ASSY, GL
 812 3-973-146-01 s SPRING (S), GL TORSION
 813 3-973-156-01 s SPRING (T), GL TORSION
 814 3-973-264-01 s GEAR (S), GL
 815 3-973-138-01 s GEAR (T), GL

816 3-727-176-01 s WASHER, STOPPER (PLA)
 817 3-973-143-01 s WASHER, COASTER STOPPER
 818 3-057-339-01 s COVER, ENCODER
 819 3-057-340-01 s COVER, CAPSTAN
 820 3-057-282-01 s SLIDER, MAIN


No. Part No. SP Description

821 1-657-785-11 s PRINTED WIRING BOARD, FP-248
 822 3-057-320-01 s BLOCK, REEL LOCK RELEASE
 823 3-057-354-01 s SPRING, REEL LOCK RELEASE
 824 A-7067-229-A s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MD COMPLETE
 825 3-066-170-01 s HOLDER, SENSOR

826 3-057-555-01 s HOLDER, LED
 827 X-3950-199-1 s BASE (S) ASSY, REEL
 828 X-3950-200-2 s BASE (T) ASSY, REEL
 829 3-057-265-01 s RETAINER, REEL BASE
 832 3-726-829-01 s WASHER, STOPPER (PLA)

D001 6-500-652-01 s DIODE GL453SE0000F
 M903 8-835-648-01 s MOTOR, DC SCD17A/J-N
 M904 X-3949-928-1 s MOTOR ASSY, REEL
 Q001 6-550-402-01 s TRANSISTOR PT4850FE000F
 Q002 6-550-402-01 s TRANSISTOR PT4850FE000F

Cassette Compartment Block Assembly



No.	Part No.	SP Description
851	A-7094-602-F	s COMPARTMENT BLOCK ASSY
854	3-057-254-01	s GEAR (A)
855	3-057-255-01	s GEAR (B)
856	A-7094-689-A	s GEAR (CD) BLOCK ASSY
857	3-057-253-01	s GEAR, WHEEL
M905	X-3949-925-1	s MOTOR ASSY, FL

1-3. Electrical Parts List

AA-116 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-787-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, AA-116
C1	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C2	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C3	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C4	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C5	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C6	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C13	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C14	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C15	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C16	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C17	1-128-991-21	s CAP, ELECT 10MF (5.3X5.5)
C18	1-128-991-21	s CAP, ELECT 10MF (5.3X5.5)
C19	1-128-991-21	s CAP, ELECT 10MF (5.3X5.5)
C20	1-128-991-21	s CAP, ELECT 10MF (5.3X5.5)
C21	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C22	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C23	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C24	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C26	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C27	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C28	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C29	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C30	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C31	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C36	1-128-996-11	s CAPACITOR, ELECT 4.7MF50V
C37	1-128-996-11	s CAPACITOR, ELECT 4.7MF50V
C38	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C39	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C40	1-107-418-11	s CAPACITOR,CHIP ELECT 10MF 35V
C41	1-107-418-11	s CAPACITOR,CHIP ELECT 10MF 35V
C42	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C43	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
CN1	1-766-386-14	s CONNECTOR, 3P-XLR TYPE (FEMALE)
CN2	1-766-386-14	s CONNECTOR, 3P-XLR TYPE (FEMALE)
CN3	1-766-382-11	s PIN, CONNECTOR (10P) (SMD) (1.5M
D1	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D2	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D5	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D6	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
IC1	8-759-111-56	s IC UPC4572G2
IC2	8-759-111-56	s IC UPC4572G2
L5	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L6	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L7	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L8	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
Q1	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q2	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q7	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q8	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
R2	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R4	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R5	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R7	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R8	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R9	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

(AA-116 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R11	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R12	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R13	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R14	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R15	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R16	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R17	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R18	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R19	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R20	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R21	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R22	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R23	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R24	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R29	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R30	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R33	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R34	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R36	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R37	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R39	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R40	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R45	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R46	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R47	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R48	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R51	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R52	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R53	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R54	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R55	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R56	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R57	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R58	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R59	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R60	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R61	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R62	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R63	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R64	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R65	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R66	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R67	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R68	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R71	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R72	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R73	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R74	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R75	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R76	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R77	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R78	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R79	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R80	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R81	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R82	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R83	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
S1	1-572-042-11	s SWITCH,SLIDE (2-4-3)

(AA-116 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
S2	1-572-042-11	s SWITCH,SLIDE (2-4-3)

AT-154B BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1107-000-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-154B
C100	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C101	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C102	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C103	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C104	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C105	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C106	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C107	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C108	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C109	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C110	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C111	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C112	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C113	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C114	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C115	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C116	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C117	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C118	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C119	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C120	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C121	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C122	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C123	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C124	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C125	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C126	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C127	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C128	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C129	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C130	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C131	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C132	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C133	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C134	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C135	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C136	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C137	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C138	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C139	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C140	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C141	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C143	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C144	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C145	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C146	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C147	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C148	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C149	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C150	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C151	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C152	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C153	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C154	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C155	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C156	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C157	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(AT-154B BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C158	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C159	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C160	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C161	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C162	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C163	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C165	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C200	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C201	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C202	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C203	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C204	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C205	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C206	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C207	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C208	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C209	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C210	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C211	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C212	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C213	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C214	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C215	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C216	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C217	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C218	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C219	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C220	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C221	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C222	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C223	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C224	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C225	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C226	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C227	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C228	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C229	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C230	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C231	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C232	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C233	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C234	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C235	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C236	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C237	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C238	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C239	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C240	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C241	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C242	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C243	1-100-660-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF (1608)
C244	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C245	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C246	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN101	1-815-537-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 60P
D200	8-719-421-71	s	DIODE MA132WA
D201	8-719-421-71	s	DIODE MA132WA
D202	8-719-421-71	s	DIODE MA132WA

(AT-154B BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D203	8-719-421-71	s	DIODE MA132WA
E1	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
FB100	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB200	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB201	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
IC101	8-759-669-42	s	IC SN74LVC138APWR-12
IC102	6-703-421-01	s	IC HD64F7145F50
IC103	8-759-447-77	s	IC TC7WH74FU (TE12R)
IC104	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC105	8-759-683-24	s	IC MAX821RUS+TG069
IC106	6-707-760-01	s	IC MBM29DL161TE90TN
IC107	6-707-760-01	s	IC MBM29DL161TE90TN
IC108	6-707-242-01	s	IC R1LV0416CSB-5SI
IC109	6-707-242-01	s	IC R1LV0416CSB-5SI
IC110	8-759-524-10	s	IC TC74VHC157FT (EL)
IC111	6-704-988-01	s	IC FM18L08-70-STR
IC112	6-704-988-01	s	IC FM18L08-70-STR
IC113	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK (TE85R)
IC114	8-759-675-53	s	IC TC7WH32FK-TE85R
IC115	8-759-675-53	s	IC TC7WH32FK-TE85R
IC116	8-759-598-43	s	IC TC7WH04FK (TE85R)
IC117	8-759-669-44	s	IC SN74LVC74APWR-12
IC118	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC120	6-704-099-01	f	IC TC7WZ08FK (TE85R)
IC121	8-759-337-40	s	IC NJM2904V (TE2)
IC122	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK (TE85R)
IC123	8-759-669-42	s	IC SN74LVC138APWR-12
IC124	8-759-159-52	s	IC NJU7024M
IC125	8-759-656-54	s	IC TC7WH14FK (TE85R)
IC126	6-704-099-01	f	IC TC7WZ08FK (TE85R)
IC128	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK (TE85R)
IC129	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK (TE85R)
IC130	8-759-675-53	s	IC TC7WH32FK-TE85R
IC133	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK (TE85R)
IC135	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC140	8-759-591-61	s	IC TC7WHU04FU
IC200	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APW (E20)
IC201	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APW (E20)
IC202	8-759-392-77	s	IC SN74LVC245APW (E20)
IC203	8-752-392-03	s	IC CXD1095BR
IC204	8-759-594-17	o	IC CXD9093R
IC205	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU (TE12R)
IC206	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU (TE12R)
IC207	8-759-546-74	s	IC TC7WH157FU (TE12R)
IC208	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC209	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC210	8-759-675-53	s	IC TC7WH32FK-TE85R
IC211	8-759-442-26	s	IC MAX3222CAP
IC212	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK (TE85R)
IC213	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU (T5RSOYJF)
IC217	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC218	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK (TE85R)
IC219	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK (TE85R)
IC221	8-759-598-44	s	IC TC7WH08FK (TE85R)
IC222	6-701-905-01	s	IC AM26C31CDBR
IC224	8-759-591-61	s	IC TC7WHU04FU
IC225	6-706-478-01	s	IC TC7SET08FU (T5RSOJF)

(AT-154B BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC226	8-759-584-32	s IC MB86189PFV-G-BND-ER
IC227	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC228	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC229	8-759-656-54	s IC TC7WH14FK(TE85R)
L100	1-416-344-11	s COIL, CHOKO 10UH
L101	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L102	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L200	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L201	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
PH200	8-749-014-35	s IC HCPL-0630-500
Q200	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q201	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q203	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q204	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q205	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q206	8-729-041-23	s TRANSISTOR NDS356AP
Q207	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q208	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q209	8-729-230-27	s TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q210	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
R100	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R101	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R102	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R103	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R104	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R105	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R106	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R107	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R108	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R109	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R110	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R111	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R112	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R113	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R114	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R115	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R116	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R117	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R122	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R123	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R124	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R125	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R126	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R127	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R128	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R129	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R131	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R132	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R134	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R135	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R136	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R137	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R138	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R140	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R142	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R145	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R146	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R147	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)

(AT-154B BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R148	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R149	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R150	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R151	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R152	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R153	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R154	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R155	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R156	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R157	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R158	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R159	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R160	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W (1005)
R161	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R165	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R166	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R167	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R168	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R169	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R170	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R171	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R172	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R173	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R174	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R175	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R176	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R177	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R178	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R180	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R181	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R182	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R183	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R184	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R185	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R186	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R187	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R188	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R189	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R190	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R191	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R192	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R193	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R194	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R195	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R196	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R197	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R198	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R199	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R200	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R201	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R202	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R203	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R204	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R205	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R206	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R207	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R208	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R209	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R210	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(AT-154B BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R211	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R212	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R213	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R214	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R216	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R218	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R220	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R221	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R225	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R226	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R227	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R228	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R229	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R230	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R231	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R232	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R233	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R234	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R235	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R236	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R237	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R238	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R239	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R240	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R241	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R242	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R243	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R244	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R245	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R246	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R247	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R248	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R249	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R250	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R251	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R252	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R253	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R254	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R255	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R256	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R257	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R258	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R300	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R301	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R302	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R303	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R304	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R305	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R306	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R307	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R308	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R309	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R310	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R311	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R312	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R316	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R318	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R319	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

(AT-154B BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R320	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R321	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R322	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R323	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R324	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R325	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R326	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R327	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R328	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R329	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R330	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R331	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R332	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R333	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R334	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R335	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R336	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R337	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R338	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R339	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R340	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R341	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R342	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R343	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R344	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R345	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R346	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R347	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R348	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R349	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R350	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R351	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R352	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R353	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R354	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R355	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R356	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R357	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R358	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R359	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R360	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R361	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R362	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R363	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R364	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R365	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R366	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R367	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R368	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R369	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R370	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R371	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R372	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R400	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R401	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R402	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R403	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R404	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R405	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

(AT-154B BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description	
RB100	1-234-380-11	s RESISTOR, NETWORK 47KX4	(1005)
RB101	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB102	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB103	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB104	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB105	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB106	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB107	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB108	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB109	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB110	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB111	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB112	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB113	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB114	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4	(1005)
RB115	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4	(1005)
RB200	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4	(1005)
RB201	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4	(1005)
RB202	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4	(1005)
RB203	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4	(1005)
RB204	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4	(1005)
RB205	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4	(1005)
RB206	1-234-380-11	s RESISTOR, NETWORK 47KX4	(1005)
RB207	1-234-380-11	s RESISTOR, NETWORK 47KX4	(1005)
RB208	1-234-380-11	s RESISTOR, NETWORK 47KX4	(1005)
RB209	1-234-380-11	s RESISTOR, NETWORK 47KX4	(1005)
S200	1-571-275-31	s SWITCH, SLIDE (1-1-2)	
S201	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE	
S202	1-692-271-31	s SWITCH, SLIDE	
THP1	△ 1-803-353-21	s THERMISTOR, POSITIVE	
X100	1-781-575-11	s VIBRATOR, CERAMIC	
X200	1-795-177-21	s OSCILLATOR, CRYSTAL	

CN-2437 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-8347-338-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2437
CN1	1-793-093-11	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 60P
CN3	1-580-789-22	o PIN, CONNECTOR (SMD) 6P

CN-2626 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1107-005-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2626
C1	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C2	1-107-420-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/35V(105C)
C3	1-107-420-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/35V(105C)
C4	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C6	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
CN1	1-565-249-11	o SOCKET, CONNECTOR 20P
CN2	1-691-550-11	s PIN, CONNECTOR (3P) (SMD) (1.5MM)
CN3	1-573-290-21	s PIN, CONNECTOR (4P) (SMD) (1.5MM)
CN5	1-784-625-11	o CONNECTOR, FFC (ZIF) 30P
FB1	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB5	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB6	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB7	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB8	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB9	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB10	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB11	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB12	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB13	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB14	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB15	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB16	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB17	1-414-772-11	s INDUCTOR, MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB18	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB19	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
IC202	6-702-481-01	s IC PCA9555DB-118
IC206	8-759-490-43	s IC TC74VHCT540AFT(EL)
L1	1-416-948-21	s COIL, CHOKE (SMD)
L2	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
Q3	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
R1	1-218-945-11	s RESISTOR, CHIP 220 1/16W(1005)
R2	1-218-945-11	s RESISTOR, CHIP 220 1/16W(1005)
R3	1-218-945-11	s RESISTOR, CHIP 220 1/16W(1005)
R4	1-218-945-11	s RESISTOR, CHIP 220 1/16W(1005)
R5	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R6	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R7	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R9	1-218-941-11	s RESISTOR, CHIP 100 1/16W (1005)
R10	1-218-945-11	s RESISTOR, CHIP 220 1/16W(1005)
R11	1-218-945-11	s RESISTOR, CHIP 220 1/16W(1005)
R12	1-218-945-11	s RESISTOR, CHIP 220 1/16W(1005)
R16	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R20	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R21	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R22	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R23	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R24	1-218-990-11	s RESISTOR, CHIP 0 1/16W (1005)
R25	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R28	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R29	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R30	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R32	1-218-941-11	s RESISTOR, CHIP 100 1/16W (1005)
R33	1-218-941-11	s RESISTOR, CHIP 100 1/16W (1005)

(CN-2626 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R34	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)

CN-2631 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-773-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2631
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C6	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C7	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C8	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-562-221-31	s CONNECTOR (ROUND TYPE) (R-F) 12P
FB1	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB2	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB3	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB4	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB5	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB6	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB7	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB8	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB9	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB10	1-400-462-21	s FERRITE, EMI (SMD) (1005)

CN-2733 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-780-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2733
C1	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-573-806-91	s PIN, CONNECTOR 6P
CN2	1-816-950-11	s CONNECTOR, MEMORY STICK
D1	8-719-989-53	s LED CL-200HR-C-TSL
R2	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R4	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)

CN-2734 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-781-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2734
CN1	1-784-720-12	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD TYPE)
CN2	1-569-775-11	o PIN, CONNECTOR
PS1	△ 1-576-259-11	s LINK,IC 0.6A (3225)
R1	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

CN-2735 BOARD (DSR-450WS and DSR-450WSP only)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-849-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2735
C1	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C2	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C3	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C4	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
CN2	1-766-696-11	o CONNECTOR, ROUND TYPE 8P
FL1	1-234-859-11	s FILTER, EMI REMOVAL
FL2	1-234-859-11	s FILTER, EMI REMOVAL

CN-2736 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-850-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2736
1pc	7-685-544-19	s SCREW +BTP3X5 (EP-FE/ZNBK/CM2)
CN1	1-778-788-11	o JACK, 2P PIN
FB1	1-414-760-21	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB2	1-414-760-21	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
R1	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R2	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

CN-2738 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-788-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2738
2pcs	3-729-076-11	s SCREW +B2X4 (STEEL)
CN1	1-793-304-12	s SQUARE-BUILT CONNECTOR(1394)
CN2	1-573-806-91	s PIN, CONNECTOR 6P
R1	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R2	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

CNB-20 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1107-004-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CNB-20
C1	1-163-021-91	s CAPACITOR, CERAMIC 0.01MF/50V
C2	1-107-819-11	s CAP, CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C3	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C6	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C8	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C9	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C10	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C11	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C12	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C13	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C14	1-125-891-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.47MF/10V
C16	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C17	1-115-339-11	s CAPACITOR, CERAMIC 0.1MF/50V
C18	1-115-339-11	s CAPACITOR, CERAMIC 0.1MF/50V
C19	1-165-629-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1000000PF B
C20	1-112-320-51	s CAPACITOR, ELECT 220MF
C21	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C22	1-165-629-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1000000PF B
C24	1-112-320-51	s CAPACITOR, ELECT 220MF
C25	1-112-319-11	s CAPACITOR, ELECT 4700MF
C26	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
CN1	1-816-296-21	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 9P
CN2	1-779-992-11	s PIN, CONNECTOR (PWB) 8P
CN3	1-785-913-11	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
CN4	1-794-519-11	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN5	1-770-469-21	o PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
D1	8-719-421-67	s DIODE MA132WK
D2	8-719-106-88	s DIODE RD15M-B1
D3	8-719-421-67	s DIODE MA132WK
D4	8-719-421-71	s DIODE MA132WA
D5	8-719-421-67	s DIODE MA132WK
E1	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
F1	△ 1-576-566-21	s FUSE (SMD)
FB1	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB2	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB3	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB4	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB5	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB6	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB7	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB8	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB9	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB10	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB11	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB12	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB13	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB14	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB15	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB16	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB17	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB18	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
IC1	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC2	6-707-828-01	s IC MM1431ANRE
IC3	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)

(CNB-20 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC4	8-759-338-95	s IC NJM2903V (TE2)
IC5	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC6	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC7	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC8	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC9	8-759-041-46	s IC L78M05TLL-SONY-TL
IC10	8-759-588-01	s IC LTC1473CGN-E2
L1	1-414-854-41	s INDUCTOR (SMD) 1000.0UH
Q1	8-729-024-45	s TRANSISTOR 2SK2315TY
Q2	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q3	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q4	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q5	6-550-697-01	s TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q6	6-550-697-01	s TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q7	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q8	6-550-697-01	s TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q9	6-550-697-01	s TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q10	6-550-697-01	s TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q11	6-550-697-01	s TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q12	6-550-697-01	s TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q13	6-550-697-01	s TRANSISTOR HAT2164H-EL-E
Q14	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
R1	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R2	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R3	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R4	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R5	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R6	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R7	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R8	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R9	1-218-990-11	s RESISTOR, CHIP 0 1/16W (1005)
R10	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R11	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R12	1-218-990-11	s RESISTOR, CHIP 0 1/16W (1005)
R13	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R14	1-218-990-11	s RESISTOR, CHIP 0 1/16W (1005)
R15	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R16	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R17	1-218-990-11	s RESISTOR, CHIP 0 1/16W (1005)
R18	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R21	1-218-989-11	s RESISTOR, CHIP 1M 1/16W (1005)
R22	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R23	1-208-715-11	s RESISTOR, CHIP 22K 1/16W (1005)
R24	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R25	1-208-715-11	s RESISTOR, CHIP 22K 1/16W (1005)
R26	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R27	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R28	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R29	1-208-715-11	s RESISTOR, CHIP 22K 1/16W (1005)
R30	1-218-990-11	s RESISTOR, CHIP 0 1/16W (1005)
R31	1-218-990-11	s RESISTOR, CHIP 0 1/16W (1005)
R32	1-218-990-11	s RESISTOR, CHIP 0 1/16W (1005)
R34	1-218-990-11	s RESISTOR, CHIP 0 1/16W (1005)
R36	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R39	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R40	1-219-611-21	s RESISTOR, CHIP 0.047 1W
R41	1-219-611-21	s RESISTOR, CHIP 0.047 1W

(CNB-20 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R42	1-219-611-21 s	RESISTOR, CHIP 0.047 1W
THP1	△ 1-803-070-11 s	THERMISTOR, POSITIVE

DCP-39 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-999-A s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DCP-39
3pcs	3-855-938-01 s	SCREW
C4	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C5	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C6	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C7	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C8	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C9	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C10	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C11	1-100-159-91 s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C12	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C14	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C15	1-100-159-91 s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C16	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C17	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C18	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C20	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C21	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C22	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C23	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C24	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C25	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C26	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C52	1-164-937-11 s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C53	1-131-995-21 s	CAPACITOR SOLID ELECT 100MF
C54	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C55	1-164-937-11 s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C58	1-164-866-11 s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C59	1-164-850-11 s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C60	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C61	1-164-850-11 s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C62	1-164-854-11 s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C63	1-164-854-11 s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C64	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C66	1-164-854-11 s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C67	1-164-854-11 s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C68	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C69	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C70	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C71	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C72	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C74	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C78	1-164-845-11 s	CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005)
C79	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C80	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C81	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C83	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C84	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C85	1-100-159-91 s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C86	1-164-858-11 s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C87	1-164-858-11 s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C88	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C89	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C90	1-165-989-11 s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C91	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C92	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C93	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C94	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C162	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C163	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C164	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C165	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C166	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C167	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C168	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C169	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C170	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C171	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C172	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C173	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C174	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C175	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C176	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C177	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C179	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C180	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C181	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C182	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C200	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C201	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C202	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C203	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C205	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C206	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C207	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C208	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C209	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C210	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C211	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C212	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C213	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C214	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C216	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C217	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C218	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C219	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C220	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C221	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C222	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C223	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C224	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C225	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C226	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C227	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C228	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C229	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C230	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C231	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C232	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C233	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C234	1-165-904-21	s	CAPACITOR, ELECT 220MF (6.3X6)
C235	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C236	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C237	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C238	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C239	1-165-904-21	s	CAPACITOR, ELECT 220MF (6.3X6)
C240	1-131-995-21	s	CAPACITOR SOLID ELECT 100MF

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C241	1-131-995-21	s	CAPACITOR SOLID ELECT 100MF
C242	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C243	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C244	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C245	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C246	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C247	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C248	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C249	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C250	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C251	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C252	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C253	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C254	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C255	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C256	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C257	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C258	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C259	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C260	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C261	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C262	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C263	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C264	1-165-904-21	s	CAPACITOR, ELECT 220MF (6.3X6)
C265	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C266	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C267	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C268	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C400	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C401	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C402	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C403	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C404	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C405	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C406	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C407	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C408	1-164-845-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 5PF/16V(1005
C409	1-164-858-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C410	1-164-845-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 5PF/16V(1005
C411	1-164-858-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C412	1-164-845-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 5PF/16V(1005
C413	1-164-858-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C414	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C416	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C417	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C423	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C424	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C425	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C426	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C427	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C428	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C429	1-164-845-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 5PF/16V(1005
C430	1-164-858-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C431	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C432	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C433	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C434	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C435	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C436	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C437	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C438	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C439	1-164-845-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 5PF/16V(1005
C440	1-164-858-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C442	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C444	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C445	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C446	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C447	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C448	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C449	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C450	1-127-738-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 4.7MF/25V
C451	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C452	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C453	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C454	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C455	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C456	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C457	1-164-874-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C458	1-164-874-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C459	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C460	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C462	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C463	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C464	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C465	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C467	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C600	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C601	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C602	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C603	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C604	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C605	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C606	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C607	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C608	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C609	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C610	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C611	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C612	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C613	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C616	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C617	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C618	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C620	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C621	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C624	1-127-715-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 0.22MF B1608
C625	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C626	1-127-715-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 0.22MF B1608
C627	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C628	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C629	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C630	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C631	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C632	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C633	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C634	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C635	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C636	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C637	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C638	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C639	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C640	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C641	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C642	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C643	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C644	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C645	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C646	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C647	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C648	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C649	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C650	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C651	1-164-854-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C652	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C653	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C656	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C658	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C659	1-164-840-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C660	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C661	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C662	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C663	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C664	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C665	1-164-845-11	s CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C666	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C667	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C668	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C669	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C670	1-164-854-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C671	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C673	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C674	1-164-840-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C675	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C676	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C677	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C678	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C679	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C680	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C681	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C682	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C683	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C684	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C685	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C686	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C687	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C688	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C689	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C690	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C691	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C692	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C693	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C696	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C697	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C698	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C699	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C700	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C701	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C702	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C703	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C704	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C705	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C706	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C707	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C708	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C709	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C710	1-127-820-11	s CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C711	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C712	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C713	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C715	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C716	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C717	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C718	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C720	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C750	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C751	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C752	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C753	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C755	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C756	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C757	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C758	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C759	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C760	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C761	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C762	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C763	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C764	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C768	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C769	1-164-840-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C770	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C771	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C774	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C775	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C776	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C787	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C788	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C793	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C795	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C796	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C797	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C799	1-164-848-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 8PF/50V
C800	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C801	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C802	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C803	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C804	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C805	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C807	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C809	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C810	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C811	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C812	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C813	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C814	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C815	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C816	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C817	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C818	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C819	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C820	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C821	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C822	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C823	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C824	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C825	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C826	1-127-738-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 4.7MF/25V
C827	1-100-743-91	s	CAPACITOR, CERAMIC2.2MF B(2012)
C828	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C829	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C830	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C831	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C832	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C833	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C834	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C835	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C836	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C837	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C838	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C839	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C840	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C841	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C842	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C843	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C844	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C845	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C846	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C847	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C848	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C849	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C850	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C851	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C852	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C853	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C854	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C855	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C856	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C857	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C858	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C859	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C860	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C861	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C862	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C863	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C864	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C865	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C867	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C868	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C869	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C870	1-164-854-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C872	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C873	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C874	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C875	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C876	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C877	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C878	1-100-743-91	s	CAPACITOR, CERAMIC2.2MF B(2012)
C879	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C900	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C901	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C902	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C903	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C904	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C905	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C907	1-135-366-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF (SMD)
C908	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C910	1-115-339-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 0.1MF/50V
C912	1-100-743-91	s	CAPACITOR, CERAMIC2.2MF B(2012)
C913	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C914	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C915	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C916	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C917	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C918	1-135-366-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF (SMD)
C920	1-135-366-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF (SMD)
C921	1-135-366-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF (SMD)
C923	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C924	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C925	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C926	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C927	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C928	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C929	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C930	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C931	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C932	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C933	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C934	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C935	1-100-743-91	s	CAPACITOR, CERAMIC2.2MF B(2012)
C936	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C937	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C938	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C939	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C940	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C941	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C942	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C943	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C944	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C945	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C946	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C947	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C948	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C950	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C951	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C952	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C953	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C954	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C960	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C961	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C1000	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1004	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1005	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1006	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1007	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1008	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1009	1-164-858-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C1011	1-164-874-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C1012	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1013	1-165-871-11	s	CAPACITOR, ELECT 22MF
C1014	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1015	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1016	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1017	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1018	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1019	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1020	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1021	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1022	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1023	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1025	1-164-850-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C1027	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1028	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1029	1-164-850-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C1030	1-164-850-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C1031	1-164-850-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C1032	1-164-850-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C1036	1-164-850-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C1037	1-164-850-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C1040	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1041	1-165-871-11	s	CAPACITOR, ELECT 22MF
C1042	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1045	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1046	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1047	1-164-874-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C1048	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1050	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1200	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1201	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1202	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1203	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1204	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1205	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1206	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1207	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1208	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1209	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1210	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1211	1-165-871-11	s	CAPACITOR, ELECT 22MF
C1212	1-165-871-11	s	CAPACITOR, ELECT 22MF
C1213	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1214	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1215	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1216	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1217	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1218	1-165-871-11	s	CAPACITOR, ELECT 22MF
C1219	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1220	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1221	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1222	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1223	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1224	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1225	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1226	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1227	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1228	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1229	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1230	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1231	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1232	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1233	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1234	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1235	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1236	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1237	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1238	1-165-871-11	s	CAPACITOR, ELECT 22MF
C1246	1-107-826-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C1247	1-107-418-11	s	CAPACITOR, CHIP ELECT 10MF 35V
C1248	1-107-418-11	s	CAPACITOR, CHIP ELECT 10MF 35V
C1249	1-107-418-11	s	CAPACITOR, CHIP ELECT 10MF 35V
C1250	1-107-826-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C1251	1-165-871-11	s	CAPACITOR, ELECT 22MF
C1252	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1253	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1254	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1255	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1256	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1257	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1258	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1259	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1260	1-164-858-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C1261	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1262	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1263	1-100-567-81	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1300	1-107-418-11	s	CAPACITOR, CHIP ELECT 10MF 35V
C1301	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1302	1-164-874-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C1303	1-107-418-11	s	CAPACITOR, CHIP ELECT 10MF 35V
C1304	1-107-826-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C1305	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1306	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1307	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C1308	1-165-870-21	s	CAPACITOR, ELECT 100MF(6.3X6)
C1309	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C1310	1-135-349-11	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 22MF 20V
C1311	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C1312	1-135-349-11	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 22MF 20V
C1313	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1315	1-126-405-11	s	CAPACITOR, ELECT 10MF/50V(CHIP)
C1316	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1317	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1318	1-164-874-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C1319	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1320	1-165-872-21	s	CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C1321	1-100-581-81	s	CHIP CERAMIC 0.0047MF B1005
C1322	1-100-581-81	s	CHIP CERAMIC 0.0047MF B1005
C1323	1-126-400-11	s	CAPACITOR ELECT 22MF/35V(CHIP)
C1324	1-100-581-81	s	CHIP CERAMIC 0.0047MF B1005
C1325	1-131-995-21	s	CAPACITOR SOLID ELECT 100MF
C1326	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1327	1-100-581-81	s	CHIP CERAMIC 0.0047MF B1005
C1328	1-131-661-11	s	CAPACITOR, ELECT 100MF/10V CHIP
C1329	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1330	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1331	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1332	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C1333	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C1334	1-135-342-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C1335	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C1336	1-131-995-21	s	CAPACITOR SOLID ELECT 100MF
C1337	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C1338	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1339	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1340	1-100-743-91	s	CAPACITOR,CERAMIC2.2MF B(2012)
C1341	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C1342	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C1343	1-126-400-11	s	CAPACITOR ELECT 22MF/35V(CHIP)
C1344	1-100-581-81	s	CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C1345	1-100-581-81	s	CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C1346	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1347	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C1348	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C1349	1-126-400-11	s	CAPACITOR ELECT 22MF/35V(CHIP)
C1350	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1351	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C1352	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C1353	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C1355	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
CN2	1-815-660-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 60P
CN3	1-815-660-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 60P
CN7	1-815-660-91	s	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 60P
CN10	1-764-243-11	o	CONNECTOR (COAXIAL)
D4	8-719-027-95	s	DIODE HSM88WK
D400	8-719-989-00	s	DIODE DA221
D600	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D601	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D602	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D603	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D604	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D605	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D800	8-719-989-00	s	DIODE DA221
D803	8-719-991-00	s	DIODE DAP222
D805	8-719-991-00	s	DIODE DAP222
D940	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D970	8-719-991-00	s	DIODE DAP222
D971	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D972	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D973	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D974	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
E1	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E3	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E4	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
FB1	1-469-118-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB3	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB4	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB5	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB6	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB7	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FL100	1-234-070-21	s	FILTER, LOW PASS
FL101	1-234-070-21	s	FILTER, LOW PASS
FL102	1-234-070-21	s	FILTER, LOW PASS
FL400	1-233-742-11	s	FILTER, LOW PASS
FL401	1-233-742-11	s	FILTER, LOW PASS
FL402	1-233-742-11	s	FILTER, LOW PASS
FL403	1-233-742-11	s	FILTER, LOW PASS
FL404	1-233-742-11	s	FILTER, LOW PASS
IC1	8-759-524-08	s	IC TC74VHC139FT (EL)
IC2	8-759-497-44	s	IC TC7WH125FU (TE12R)
IC3	8-752-392-03	s	IC CXD1095BR
IC4	8-752-392-03	s	IC CXD1095BR
IC5	8-759-447-77	s	IC TC7WH74FU (TE12R)
IC6	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC7	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC8	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC9	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC10	8-759-346-27	s	IC LM45BM3X
IC11	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC12	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC13	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC15	8-759-524-08	s	IC TC74VHC139FT (EL)
IC16	8-759-549-15	s	IC SN74LV245APWR
IC17	6-705-870-01	s	IC CAT24WC32WI-TE13
IC18	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC19	6-706-487-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC20	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC21	6-704-988-01	s	IC FM18L08-70-STR
IC22	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC23	8-759-447-77	s	IC TC7WH74FU (TE12R)
IC50	8-759-523-96	s	IC TC74VHC86FT (EL)
IC51	8-759-491-46	s	IC TC74VHCT04AFT (EL)
IC52	6-706-088-01	s	IC UPD6467GR-560-E2
IC53	6-706-088-01	s	IC UPD6467GR-560-E2
IC54	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC55	8-759-523-95	s	IC TC74VHC74FT (EL)
IC56	6-706-088-01	s	IC UPD6467GR-560-E2
IC57	6-706-088-01	s	IC UPD6467GR-560-E2
IC58	8-759-524-09	s	IC TC74VHC153FT (EL)
IC59	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC60	8-759-592-48	s	IC TC7SZ32FU (TE85R)
IC61	8-759-524-09	s	IC TC74VHC153FT (EL)
IC62	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC63	8-759-592-48	s	IC TC7SZ32FU (TE85R)
IC64	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU (TE85R)
IC65	8-759-447-77	s	IC TC7WH74FU (TE12R)
IC66	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC67	8-752-392-03	s	IC CXD1095BR
IC68	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC69	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC70	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC71	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC72	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC100	8-759-685-33	s	IC BU2500FV-E2
IC102	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC104	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC105	8-759-347-09	s	IC NJU7034V (TE2)
IC106	8-759-347-09	s	IC NJU7034V (TE2)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC107	8-759-536-18 s	IC ADS805E-T2
IC108	8-759-536-18 s	IC ADS805E-T2
IC109	8-759-536-18 s	IC ADS805E-T2
IC110	8-759-695-88 s	IC SN74CBTLV16211GR
IC111	8-759-651-59 s	IC SN74CBTLV3245APWR
IC112	8-759-651-59 s	IC SN74CBTLV3245APWR
IC113	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC114	8-759-549-15 s	IC SN74LV245APWR
IC115	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC117	8-759-561-46 s	IC AD8014ART-REEL7
IC120	8-759-549-15 s	IC SN74LV245APWR
IC121	8-759-549-15 s	IC SN74LV245APWR
IC122	8-759-549-15 s	IC SN74LV245APWR
IC123	8-759-549-15 s	IC SN74LV245APWR
IC124	6-706-484-01 s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC125	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC126	6-706-484-01 s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC128	8-759-549-15 s	IC SN74LV245APWR
IC129	8-759-651-59 s	IC SN74CBTLV3245APWR
IC130	8-759-592-48 s	IC TC7SZ32FU(TE85R)
IC131	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC132	8-759-490-41 s	IC TC74VHCT541AFT (EL)
IC133	8-759-523-02 s	IC TC74HC4053AFT (EL)
IC134	8-759-488-29 s	IC TC7W66FU (TE12R)
IC135	8-759-488-29 s	IC TC7W66FU (TE12R)
IC136	8-759-488-29 s	IC TC7W66FU (TE12R)
IC137	8-759-669-67 s	IC TL074CPWR-12
IC138	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC139	8-759-549-15 s	IC SN74LV245APWR
IC140	6-706-487-01 s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC141	6-706-487-01 s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC142	8-759-546-74 s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC143	8-759-546-74 s	IC TC7WH157FU(TE12R)
IC145	6-706-471-01 s	IC THS5661AIPWR
IC146	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC147	8-752-391-99 s	IC CXD2315Q-T4
IC148	6-706-487-01 s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC149	8-759-689-06 s	IC LTC1660CGN-E2
IC150	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC151	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC152	8-759-439-67 s	IC TC7W126FU(TE12R)
IC153	8-759-488-34 s	IC TLV2221CDBV2
IC154	8-759-549-22 s	IC SN74LV574APWR
IC155	8-759-549-22 s	IC SN74LV574APWR
IC157	8-759-392-77 s	IC SN74LVC245APW (E20)
IC159	8-759-592-49 s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC160	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC161	8-759-592-44 s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC162	8-752-414-92 s	IC CXD2309AQ-T6
IC163	8-759-592-44 s	IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC164	8-759-592-49 s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC165	8-759-592-49 s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC166	8-759-392-77 s	IC SN74LVC245APW (E20)
IC167	6-706-487-01 s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC169	6-706-491-01 s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC171	8-759-592-49 s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC201	6-706-484-01 s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC202	8-759-561-46 s	IC AD8014ART-REEL7
IC203	8-759-561-46 s	IC AD8014ART-REEL7

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC205	8-759-327-01 s	IC NJM062V-TE2
IC206	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC207	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC208	6-706-476-01 s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC209	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC210	6-706-476-01 s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC212	8-759-561-46 s	IC AD8014ART-REEL7
IC213	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC214	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC215	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC216	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC217	6-706-484-01 s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC219	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC220	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC221	8-759-561-46 s	IC AD8014ART-REEL7
IC222	6-706-484-01 s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC223	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC224	8-759-561-46 s	IC AD8014ART-REEL7
IC225	8-759-987-27 s	IC LM1881M
IC226	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC227	8-759-327-01 s	IC NJM062V-TE2
IC228	8-759-491-47 s	IC TC74VHCT08FT (EL)
IC229	8-759-327-01 s	IC NJM062V-TE2
IC230	8-759-327-01 s	IC NJM062V-TE2
IC231	6-706-474-01 s	IC TC7SET00FU(T5RSOJF)
IC241	8-759-561-46 s	IC AD8014ART-REEL7
IC242	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC248	8-759-566-06 s	IC TC7WH08FU(TE12R)
IC249	8-759-592-49 s	IC TC7SZ125FU(TE85R)
IC250	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC251	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC252	8-759-101-12 s	IC UPC311G2
IC253	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC255	8-759-488-29 s	IC TC7W66FU (TE12R)
IC257	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC258	8-759-564-49 s	IC TC7W53FU-TE12R
IC260	6-706-484-01 s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC262	6-706-484-01 s	IC TC7SH04FU(T5RSOYJF)
IC263	8-759-488-34 s	IC TLV2221CDBV2
IC264	8-759-082-60 s	IC TC7S66FU
IC265	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC266	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC267	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC268	8-759-561-39 s	IC ADS933YG/2K
IC269	8-759-488-34 s	IC TLV2221CDBV2
IC270	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC271	8-759-488-34 s	IC TLV2221CDBV2
IC272	6-706-489-01 s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC274	8-759-327-01 s	IC NJM062V-TE2
IC275	6-706-478-01 s	IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC276	8-759-347-09 s	IC NJU7034V (TE2)
IC277	8-759-523-97 s	IC TC74VHC123AFT (EL)
IC278	6-706-491-01 s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC279	6-706-491-01 s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC280	8-759-327-01 s	IC NJM062V-TE2
IC281	8-759-185-42 s	IC LM4040AIM3-2.5
IC282	8-759-327-01 s	IC NJM062V-TE2
IC283	8-759-327-01 s	IC NJM062V-TE2
IC284	8-759-327-01 s	IC NJM062V-TE2

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC285	8-759-488-34	s IC	TLV2221CDBV2
IC290	8-759-447-77	s IC	TC7WH74FU (TE12R)
IC291	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC292	6-706-482-01	s IC	TC7SH00FU (T5RSOYJF)
IC293	6-706-489-01	s IC	TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC294	6-706-489-01	s IC	TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC296	6-706-489-01	s IC	TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC297	6-706-482-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC298	6-706-489-01	s IC	TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC299	6-706-489-01	s IC	TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC300	6-706-483-01	s IC	TC7SH02FU (T5RSOYJF)
IC301	8-759-491-47	s IC	TC74VHCT08FT (EL)
IC302	8-759-488-34	s IC	TLV2221CDBV2
IC303	6-706-484-01	s IC	TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC304	6-704-723-01	s IC	XCS20XL-4VQG100C
IC305	8-759-523-81	s IC	TC74VHC08FT (EL)
IC306	6-706-489-01	s IC	TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC307	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC308	8-759-592-48	s IC	TC7SZ32FU (TE85R)
IC309	8-759-592-42	s IC	TC7SZ00FU (TE85R)
IC310	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC311	6-706-489-01	s IC	TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC312	8-759-592-43	s IC	TC7SZ02FU (TE85R)
IC313	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC315	8-759-592-48	s IC	TC7SZ32FU (TE85R)
IC316	6-706-483-01	s IC	TC7SH02FU (T5RSOYJF)
IC317	8-759-685-33	s IC	BU2500FV-E2
IC320	6-706-482-01	s IC	TC7SH00FU (T5RSOYJF)
IC321	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC322	8-759-695-88	s IC	SN74CBTLV16211GR
IC323	8-759-695-88	s IC	SN74CBTLV16211GR
IC324	8-759-596-34	s IC	SN74LV4053APWR
IC325	8-759-585-28	s IC	CY62256VLL-70ZC-T2
IC327	8-759-669-67	s IC	TL074CPWR-12
IC328	8-759-669-67	s IC	TL074CPWR-12
IC329	8-759-592-48	s IC	TC7SZ32FU (TE85R)
IC330	8-759-592-48	s IC	TC7SZ32FU (TE85R)
IC331	8-759-592-48	s IC	TC7SZ32FU (TE85R)
IC332	8-759-111-56	s IC	UPC4572G2
IC333	8-759-381-47	s IC	AD7524JR
IC334	8-759-596-34	s IC	SN74LV4053APWR
IC335	8-759-596-34	s IC	SN74LV4053APWR
IC336	8-759-596-34	s IC	SN74LV4053APWR
IC337	6-706-489-01	s IC	TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC341	8-759-327-01	s IC	NJM062V-TE2
IC342	8-759-327-01	s IC	NJM062V-TE2
IC343	8-759-327-01	s IC	NJM062V-TE2
IC344	8-759-327-01	s IC	NJM062V-TE2
IC345	8-759-082-60	s IC	TC7S66FU
IC346	8-759-082-61	s IC	TC4W53FU
IC347	8-759-338-95	s IC	NJM2903V (TE2)
IC348	8-759-338-95	s IC	NJM2903V (TE2)
IC349	8-759-185-42	s IC	LM4040AIM3-2.5
IC350	8-759-488-34	s IC	TLV2221CDBV2
IC351	6-706-478-01	s IC	TC7SET08FU (T5RSOYJF)
IC352	8-759-596-34	s IC	SN74LV4053APWR
IC353	8-759-327-01	s IC	NJM062V-TE2
IC354	8-759-327-01	s IC	NJM062V-TE2
IC355	8-759-082-60	s IC	TC7S66FU

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC356	8-759-082-60	s IC	TC7S66FU
IC357	8-759-082-60	s IC	TC7S66FU
IC358	8-759-338-95	s IC	NJM2903V (TE2)
IC362	6-706-487-01	s IC	TC7SH08FU (T5RSOYJF)
L1	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L2	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L3	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L4	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L5	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L6	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L7	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L8	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L50	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L52	1-412-957-11	s	INDUCTOR 33UH (2520)
L55	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L400	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L401	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L402	1-412-981-11	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
L403	1-412-981-11	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
L404	1-412-981-11	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
L405	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L406	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L410	1-412-981-11	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
L411	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L412	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L413	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L414	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L415	1-412-981-11	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
L600	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L802	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L803	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L804	1-412-955-11	s	INDUCTOR 22UH (2520)
L805	1-412-955-11	s	INDUCTOR 22UH (2520)
L806	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L807	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L900	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L901	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L902	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L903	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L904	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L905	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
Q106	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q400	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q600	8-729-928-27	s	TRANSISTOR DTA144EE
Q601	8-729-928-27	s	TRANSISTOR DTA144EE
Q602	8-729-041-24	s	TRANSISTOR NDS355AN
Q603	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q604	8-729-041-24	s	TRANSISTOR NDS355AN
Q605	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q606	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q607	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q608	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q609	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q610	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q611	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q612	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q613	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q614	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q615	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q616	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q617	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q618	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q619	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q620	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q621	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q622	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q623	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q624	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q625	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q626	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q630	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q631	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q634	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q635	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q636	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q801	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q802	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q809	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q811	8-729-928-27	s	TRANSISTOR DTA144EE
Q812	8-729-041-24	s	TRANSISTOR NDS355AN
Q813	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q814	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q815	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q816	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q817	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q818	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q819	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q820	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q821	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q822	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q823	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q824	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q825	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q826	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q827	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q828	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q900	8-729-014-93	s	TRANSISTOR 2SB1440S-TX
Q901	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q902	8-729-014-93	s	TRANSISTOR 2SB1440S-TX
Q903	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q904	8-729-014-93	s	TRANSISTOR 2SB1440S-TX
Q905	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q906	8-729-014-91	s	TRANSISTOR 2SD2185S-TX
Q907	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q908	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q909	8-729-014-93	s	TRANSISTOR 2SB1440S-TX
Q910	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q940	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q941	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q942	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q970	8-729-014-93	s	TRANSISTOR 2SB1440S-TX
Q971	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q972	8-729-014-91	s	TRANSISTOR 2SD2185S-TX
Q973	8-729-039-86	s	TRANSISTOR FMMT717TA
Q976	8-729-014-93	s	TRANSISTOR 2SB1440S-TX
Q977	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q978	8-729-039-86	s	TRANSISTOR FMMT717TA

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q979	8-729-039-86	s	TRANSISTOR FMMT717TA
Q980	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q981	8-729-039-86	s	TRANSISTOR FMMT717TA
Q982	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q983	8-729-421-71	s	TRANSISTOR 2SK620
R1	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R2	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R3	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R5	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R6	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R7	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R8	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R9	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R10	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R13	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R14	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R15	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R16	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R17	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R18	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R21	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R22	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R23	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R24	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R25	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R27	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R28	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R29	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R30	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R31	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R36	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R37	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R38	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R40	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R43	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R45	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R46	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R50	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R51	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R52	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R53	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R54	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R55	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R56	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R57	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R58	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R59	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R60	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R61	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R62	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R63	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R64	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R65	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R66	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R67	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R71	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R72	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R73	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R74	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R169	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R170	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R171	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R172	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R173	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R174	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R175	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R176	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R177	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R178	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R179	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R180	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R181	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R182	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R183	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R184	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R185	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R186	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R190	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R191	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R195	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R202	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R204	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R206	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R218	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R224	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R262	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R263	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R264	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R265	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R266	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R267	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R268	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R269	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R270	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R271	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R272	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R273	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R274	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R275	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R276	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R277	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R278	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R279	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R280	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R281	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R282	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R283	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R284	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R285	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R286	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R287	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R288	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R289	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R290	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R291	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R292	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R293	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R294	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R295	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R296	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R297	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R298	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R299	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R300	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R302	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R303	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R304	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R307	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R308	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R309	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R310	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R311	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R312	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R313	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R315	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R316	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R317	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R318	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R319	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R321	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R322	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R323	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R324	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R325	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R326	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R327	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R328	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R329	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R330	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R332	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R333	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R334	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R335	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R336	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R337	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R338	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R339	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R340	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R341	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R342	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R343	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R344	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R346	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R347	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R348	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R349	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R350	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R351	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R352	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R353	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R354	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R355	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R356	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R357	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R358	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R359	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R360	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R361	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R362	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R363	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R364	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R365	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R366	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R367	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R368	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R390	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R391	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R392	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R393	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R395	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R398	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R399	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R400	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R401	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R403	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R404	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R405	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R406	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R409	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R410	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R411	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R412	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R413	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R414	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R415	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R416	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R417	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R418	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R419	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R420	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R421	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R422	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R424	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R426	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R428	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R429	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R430	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R431	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R432	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R433	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R434	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R435	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R436	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R437	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R438	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R439	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R442	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R443	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R444	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R445	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R446	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R447	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R448	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R449	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R450	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R451	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R452	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R453	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R454	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R455	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R456	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R457	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R458	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R459	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R460	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R461	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R462	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R463	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R464	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R465	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R466	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R467	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R468	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R469	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R470	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R471	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R472	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R473	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R474	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R477	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R479	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R481	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R482	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R483	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R484	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R485	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R486	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R487	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R488	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R489	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R490	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R491	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R492	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R493	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R494	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R495	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R496	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R497	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R498	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R499	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R500	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R501	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R502	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R503	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R505	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R506	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R507	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R508	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R509	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R510	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R511	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R513	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R514	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R515	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R516	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R517	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R518	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R519	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R520	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R521	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R522	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R523	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R524	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R527	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R528	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R529	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R530	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R532	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R535	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R536	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R537	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R538	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R539	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R540	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R541	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R542	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R543	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R544	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R545	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R546	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R547	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R600	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R601	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R602	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R603	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R604	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R606	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R607	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R608	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R609	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R610	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R613	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R614	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R615	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R616	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R617	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R618	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R619	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R621	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R622	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R623	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R624	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R625	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R626	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R627	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R628	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R629	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R630	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R631	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R632	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R633	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R634	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R635	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R636	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R637	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R638	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R639	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R640	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R641	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R642	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R643	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R644	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R645	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R646	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R647	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R648	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R649	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R651	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R652	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R653	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R654	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R655	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R656	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R658	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R659	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R660	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R661	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R662	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R664	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R665	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R666	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R667	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R668	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R669	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R670	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R671	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R672	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R673	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R674	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R675	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R676	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R677	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R679	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R681	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R682	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R683	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R684	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R686	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R687	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R688	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R689	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R690	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R691	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R692	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R693	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R694	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R695	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R696	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R697	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R698	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R699	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R700	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R701	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R702	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R703	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R704	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R705	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R706	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R707	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R708	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R709	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R710	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R711	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R712	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R713	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R715	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R716	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R717	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R718	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R719	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R720	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R721	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R722	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R723	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R724	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R725	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R726	1-208-955-11	s RESISTOR CHIP 680K
R727	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R728	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R729	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R730	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R731	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R732	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R733	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R734	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R735	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R736	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R737	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R738	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R739	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R740	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R741	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R742	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R743	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R744	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R745	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R746	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R747	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R748	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R749	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R750	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R751	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R752	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R753	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R754	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R755	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R756	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R757	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R758	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R759	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R760	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R761	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R762	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R764	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R765	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R801	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R804	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R809	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R810	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R811	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R814	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R815	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R816	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R818	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R819	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R821	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R822	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R823	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R825	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R826	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R828	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R832	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R846	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R849	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R851	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R852	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R858	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R859	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R860	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R866	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R868	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R869	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R870	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R872	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R874	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R875	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R876	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R877	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R878	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R879	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R880	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R881	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R882	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R883	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R884	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R885	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R886	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R887	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R888	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R889	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R891	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R892	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R893	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R894	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R895	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R896	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R897	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R898	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R900	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R901	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R902	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R903	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R904	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R905	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R906	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R907	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R908	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R909	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R910	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R911	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R912	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R913	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R914	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R915	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R916	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R917	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R918	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R919	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R920	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R922	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R923	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R924	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R925	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R926	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R927	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R928	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R929	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R930	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R931	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R932	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R933	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R934	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R936	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R937	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R938	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R939	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R941	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R942	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R943	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R945	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R946	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R947	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R948	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R949	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R950	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R951	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R952	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R953	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R954	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R955	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R956	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R957	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R958	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R959	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R960	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R961	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R962	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R963	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R964	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R965	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R967	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R968	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R970	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R971	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R972	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R973	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R974	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R975	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R977	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R978	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R979	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R980	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R982	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R983	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R984	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R986	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R987	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R988	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R991	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1000	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1001	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1002	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1003	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1004	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1005	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1007	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1008	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R1009	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R1010	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1011	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1012	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R1013	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1015	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1016	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R1017	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R1018	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1019	1-208-947-11	s RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R1022	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1023	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1024	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R1025	1-208-947-11	s RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R1026	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R1027	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R1028	1-208-955-11	s RESISTOR CHIP 680K
R1029	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R1030	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R1031	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R1032	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1033	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1034	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R1035	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R1036	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R1037	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1038	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1039	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1040	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1041	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1042	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1043	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1044	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R1046	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R1047	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1048	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1049	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R1054	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1055	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1057	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1058	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R1059	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1060	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1061	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1062	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1063	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R1064	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1065	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1066	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R1101	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R1102	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R1103	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1104	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R1106	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1107	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1109	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1110	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1111	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1112	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1113	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1114	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R1115	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R1117	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1119	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1120	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1121	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1122	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R1123	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1125	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1126	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1128	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1130	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R1131	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R1132	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1133	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1135	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1136	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1137	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1138	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1139	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1140	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R1141	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1142	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R1144	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1145	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1146	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1149	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R1150	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1151	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1152	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R1153	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1155	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1157	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1158	1-208-675-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R1159	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1160	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1164	1-208-635-11	s	RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R1165	1-208-635-11	s	RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R1166	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1167	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1168	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1169	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R1170	1-218-939-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/16W (1005)
R1171	1-218-939-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/16W (1005)
R1172	1-218-939-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/16W (1005)
R1173	1-218-939-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/16W (1005)
R1174	1-218-939-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/16W (1005)
R1175	1-218-939-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/16W (1005)
R1176	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1178	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1179	1-218-939-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/16W (1005)
R1180	1-218-939-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/16W (1005)
R1181	1-218-939-11	s	RESISTOR,CHIP 68 1/16W (1005)
R1185	1-208-643-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/16W (1005)
R1186	1-208-643-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/16W (1005)
R1205	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R1206	1-208-691-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1207	1-208-675-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R1208	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1209	1-208-691-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1210	1-208-675-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R1211	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1212	1-208-691-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1213	1-208-675-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R1214	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1215	1-208-860-11	s	RESISTOR,CHIP 75 1/16W (1005)
R1216	1-208-860-11	s	RESISTOR,CHIP 75 1/16W (1005)
R1217	1-208-860-11	s	RESISTOR,CHIP 75 1/16W (1005)
R1218	1-208-860-11	s	RESISTOR,CHIP 75 1/16W (1005)
R1219	1-208-860-11	s	RESISTOR,CHIP 75 1/16W (1005)
R1220	1-208-860-11	s	RESISTOR,CHIP 75 1/16W (1005)
R1221	1-208-860-11	s	RESISTOR,CHIP 75 1/16W (1005)
R1222	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1223	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1224	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1225	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1226	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1227	1-208-711-11	s	RESISTOR,CHIP 15K 1/16W (1005)
R1228	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1229	1-208-671-11	s	RESISTOR,CHIP 330 1/16W (1005)
R1230	1-208-671-11	s	RESISTOR,CHIP 330 1/16W (1005)
R1231	1-208-671-11	s	RESISTOR,CHIP 330 1/16W (1005)
R1232	1-208-643-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/16W (1005)
R1233	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1234	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1235	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1236	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1237	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1238	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1239	1-208-695-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1240	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1241	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1242	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1243	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1244	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1245	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1246	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1247	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1248	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1249	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1250	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1251	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1252	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1253	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1254	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1303	1-208-695-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R1304	1-208-683-11	s	RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R1305	1-208-691-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1306	1-208-683-11	s	RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R1307	1-208-683-11	s	RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R1308	1-208-935-11	s	RESISTOR,CHIP 100K (1005)
R1309	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1310	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1311	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R1312	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R1313	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R1315	1-208-939-11	s	RESISTOR,CHIP 150K (1005)
R1316	1-208-923-11	s	RESISTOR,CHIP 33K (1005)
R1317	1-208-927-11	s	RESISTOR,CHIP 47K 1/16W(1005)
R1322	1-208-695-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R1324	1-208-711-11	s	RESISTOR,CHIP 15K 1/16W (1005)
R1325	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1328	1-208-675-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R1329	1-208-935-11	s	RESISTOR,CHIP 100K (1005)
R1330	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1331	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1332	1-208-860-11	s	RESISTOR,CHIP 75 1/16W (1005)
R1336	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1337	1-208-683-11	s	RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R1339	1-208-675-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R1340	1-208-923-11	s	RESISTOR,CHIP 33K (1005)
R1341	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R1342	1-208-683-11	s	RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R1343	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1344	1-208-691-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1345	1-208-691-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R1346	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1347	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1348	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1349	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1350	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1351	1-208-711-11	s	RESISTOR,CHIP 15K 1/16W (1005)
R1352	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1353	1-208-635-11	s	RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R1354	1-208-911-11	s	RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R1355	1-208-683-11	s	RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R1356	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1357	1-208-927-11	s	RESISTOR,CHIP 47K 1/16W(1005)
R1358	1-208-927-11	s	RESISTOR,CHIP 47K 1/16W(1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R1359	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R1360	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1361	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R1362	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R1363	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1364	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1365	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1366	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1370	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R1371	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R1372	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R1373	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R1374	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R1375	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1376	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1377	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1378	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1379	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1380	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1381	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1382	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1383	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1384	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1385	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1386	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1387	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1388	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1389	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1390	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1391	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1392	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1393	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1394	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1395	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1396	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1397	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1398	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1399	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1400	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1401	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
RB1	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB2	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB3	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB4	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB5	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB6	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB7	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB8	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB9	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB10	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB11	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB12	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB13	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB14	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB15	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB16	1-234-379-11	s RESISTOR,NETWORK 22KX4 (1005)
RB17	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB18	1-234-379-11	s RESISTOR,NETWORK 22KX4 (1005)
RB19	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB20	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB21	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB22	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB23	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB24	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB30	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB53	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB54	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB55	1-234-379-11	s RESISTOR,NETWORK 22KX4 (1005)
RB56	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB57	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB58	1-234-379-11	s RESISTOR,NETWORK 22KX4 (1005)
RB59	1-234-379-11	s RESISTOR,NETWORK 22KX4 (1005)
RB60	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB61	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB100	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB101	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB102	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB103	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB104	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB105	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB106	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB107	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB108	1-234-369-21	s RES, NETWORK 10X4 (1005)
RB118	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB119	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB120	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB121	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB122	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB200	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB201	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB202	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB203	1-234-380-11	s RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB204	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB205	1-234-380-11	s RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB206	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB207	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB208	1-234-377-21	s RES, NETWORK 4.7KX4 (1005)
RB209	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB210	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB211	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB212	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB213	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB214	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB215	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB216	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB217	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB218	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB219	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB220	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB221	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB222	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220X4 (1005)
RB400	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB401	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB405	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB406	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB407	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB801	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB802	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)

(DCP-39 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB803	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB804	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB805	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB806	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB900	1-234-376-11	s RESISTOR,NETWORK 2.2X4 (1005)
RB901	1-234-376-11	s RESISTOR,NETWORK 2.2X4 (1005)
RB902	1-234-376-11	s RESISTOR,NETWORK 2.2X4 (1005)
RB903	1-234-376-11	s RESISTOR,NETWORK 2.2X4 (1005)
RB904	1-234-376-11	s RESISTOR,NETWORK 2.2X4 (1005)
RB905	1-234-376-11	s RESISTOR,NETWORK 2.2X4 (1005)
RB906	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB921	1-234-380-11	s RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB923	1-234-380-11	s RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB924	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB925	1-234-374-11	s RES, NETWORK 470X4 (1005)
RB926	1-234-377-21	s RES, NETWORK 4.7KX4 (1005)
RB927	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB928	1-234-380-11	s RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB929	1-234-380-11	s RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB930	1-234-380-11	s RESISTOR,NETWORK 47KX4 (1005)
RB931	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB932	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
S1	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE
TP400	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
X1	1-795-446-11	s OSCILLATOR, CRYSTAL (VCO TYPE)
X400	1-795-764-12	s OSCILLATOR, CRYSTAL

DET-43 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-770-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, DET-43
S1	1-771-338-41	s SWITCH, PUSH
S2	1-771-040-31	s SWITCH, PUSH

DIF-147 BOARD (CBK-SD01: Option for DSR-450WS/450WSP)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
2pcs	3-729-013-41	s SCREW(M1.4X3.5),WASHERHEAD(+P)
1pc	3-797-090-01	s MANUAL,INSTALLATION(S)
1pc	3-806-992-01	s INSTALLATION GUIDE
2pcs	3-855-938-01	s SCREW
C1	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C3	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C4	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C5	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C6	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C7	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C8	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C9	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C10	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C11	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C12	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C13	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C14	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C15	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C16	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C17	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C18	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C19	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C20	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C21	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C22	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C23	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C24	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C25	1-135-890-91	s CAPACITOR,CERAMIC 1MF B(3216)
C26	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C27	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C28	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C29	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C30	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C31	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C32	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C33	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C34	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C35	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C36	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C37	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C38	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C39	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C40	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C41	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C42	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C43	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C44	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C45	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C46	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C47	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C48	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C49	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C50	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C51	1-164-845-11	s CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C52	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C53	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C54	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C55	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(DIF-147 BOARD (CBK-SD01: Option for DSR-450WS/450WSP))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C56	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C57	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C58	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C59	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C61	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C62	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C63	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C64	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C65	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C66	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C67	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C68	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C69	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C70	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C71	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C72	1-100-672-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10MF
C73	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C74	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C75	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C76	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C77	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C78	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C79	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C80	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C81	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C82	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C83	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C84	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C85	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C86	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C87	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C88	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C89	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C90	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C91	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C92	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C93	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C94	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C95	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C96	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C97	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C98	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C99	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C100	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C101	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C102	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C103	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-764-243-11	o CONNECTOR (COAXIAL)
CN2	1-793-093-11	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 60P
FB1	1-469-094-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-094-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB3	1-469-094-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB4	1-469-094-21	s FERRITE, EMI (SMD)
IC1	6-706-482-01	s IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC2	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC3	8-759-524-51	s IC TC74VHC573FT (EL)
IC4	8-759-524-51	s IC TC74VHC573FT (EL)
IC5	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)

(DIF-147 BOARD (CBK-SD01: Option for DSR-450WS/450WSP))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC6	8-759-392-77	s IC SN74LVC245APW (E20)
IC7	8-759-524-51	s IC TC74VHC573FT (EL)
IC8	6-706-483-01	s IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
IC9	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC10	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC11	8-759-447-77	s IC TC7WH74FU (TE12R)
IC12	8-759-529-76	s IC TC74VHC595FT(EL)
IC13	8-759-524-17	s IC TC74VHC161FT (EL)
IC16	8-759-564-49	s IC TC7W53FU-TE12R
IC17	8-752-078-32	s IC CXB1341R
IC18	8-759-488-34	s IC TLV2221CDBV2
IC19	6-706-478-01	s IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC20	6-706-476-01	s IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC21	6-706-478-01	s IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC22	8-759-488-34	s IC TLV2221CDBV2
IC23	6-706-483-01	s IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
IC24	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC25	8-759-491-46	s IC TC74VHCT04AFT (EL)
IC26	6-706-482-01	s IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC27	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC28	8-759-447-77	s IC TC7WH74FU (TE12R)
IC29	8-759-564-49	s IC TC7W53FU-TE12R
IC30	8-759-185-42	s IC LM4040AIM3-2.5
L1	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L3	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L4	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
Q1	8-729-141-48	s TRANSISTOR 2SB624-BV345
Q2	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q3	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q4	8-729-105-68	s TRANSISTOR 2SC3356-K
Q5	8-729-040-75	s TRANSISTOR SI4953DY
Q6	8-729-105-68	s TRANSISTOR 2SC3356-K
Q7	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q8	8-729-041-24	s TRANSISTOR NDS355AN
Q9	8-729-105-68	s TRANSISTOR 2SC3356-K
Q10	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q11	8-729-041-23	s TRANSISTOR NDS356AP
Q12	8-729-047-26	s TRANSISTOR 3SK255-T2
Q14	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q15	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
R1	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R2	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R3	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R4	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R5	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R6	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R7	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R8	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R9	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R11	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R12	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R13	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R17	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R21	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R22	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R24	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)

(DIF-147 BOARD (CBK-SD01: Option for DSR-450WS/450WSP))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R25	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R26	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R27	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R29	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R30	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R31	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R32	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R33	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R36	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R37	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R38	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R39	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R40	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R41	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R42	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R43	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R44	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R45	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R46	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R47	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R48	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R49	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R50	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R51	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R52	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R53	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R54	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R55	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R56	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R57	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R58	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R59	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R60	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R61	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R62	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R63	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R64	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R65	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R66	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R67	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R68	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R69	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R70	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R71	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R72	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R73	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R74	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R75	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R76	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R77	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R79	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R80	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R81	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R82	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R83	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R84	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R85	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R86	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)

(DIF-147 BOARD (CBK-SD01: Option for DSR-450WS/450WSP))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R87	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R88	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R89	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R90	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R91	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R92	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R94	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R96	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R98	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R100	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R101	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R103	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R104	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R105	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R106	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R108	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R109	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R110	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R111	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
RB1	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB2	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB3	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB4	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB5	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB6	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB7	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB8	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB9	1-234-371-11	s RES, NETWORK 47X4 (1005)
RB10	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB11	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RV1	1-225-788-21	s RES, ADJ, CERMET 1K
S1	1-771-709-31	s SWITCH, SLIDE
TP1	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)

DVP-32 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1107-001-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, DVP-32
C102	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C103	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C104	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C105	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C106	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C107	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C108	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C109	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C110	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C111	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C112	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C113	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C114	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C115	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C116	1-100-436-91	s CAP, CERAMIC 33000PF B (1608)
C117	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C118	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C119	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C120	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C121	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C122	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C123	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C124	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C125	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C127	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C128	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C301	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C302	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C303	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C304	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C305	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C306	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C307	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C308	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C309	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C310	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C311	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C312	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C313	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C314	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C315	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C316	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C317	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C318	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C319	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C320	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C321	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C322	1-100-415-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.47MF(1005)
C323	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C324	1-165-176-11	s CAPACITOR,CERAMIC 47000PF/16V
C325	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C326	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C327	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C328	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C329	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C331	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C332	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C333	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C335	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C337	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C338	1-164-230-11	s CAPACITOR,CERAMIC 220PF/50V
C343	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C345	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C346	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C348	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C352	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C353	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C354	1-100-415-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.47MF(1005)
C501	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C502	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C503	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C504	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C505	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C506	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C507	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C508	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C509	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C510	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C512	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C513	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C514	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C515	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C516	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C517	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C1001	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C1002	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C1003	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C1006	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C1007	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C1010	1-162-964-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C1011	1-100-415-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.47MF(1005)
C1012	1-100-415-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.47MF(1005)
C1101	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1102	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1103	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1104	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C1111	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1112	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1113	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1114	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C1115	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2001	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C2002	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2003	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2004	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2005	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2006	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2007	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2008	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2010	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C2011	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2012	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2013	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2014	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2015	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2016	1-100-505-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C2017	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2018	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2019	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C2020	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2021	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2022	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2023	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2024	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2025	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2026	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C2031	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2032	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2033	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2034	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2035	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2036	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2101	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2203	1-128-994-11	s	CAP, ELECT 47MF/10V
C2204	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2205	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2206	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2207	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2208	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C2209	1-128-994-11	s	CAP, ELECT 47MF/10V
C2210	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C3000	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3001	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3002	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3003	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3004	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3005	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C3006	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C3007	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C3008	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C3009	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C3010	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3011	1-128-994-11	s	CAP, ELECT 47MF/10V
C3013	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3014	1-164-845-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C3016	1-128-994-11	s	CAP, ELECT 47MF/10V
C3017	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3019	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3020	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C3021	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3022	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3023	1-164-227-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.022MF/25V
C3024	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3025	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3026	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C3027	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C3028	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3030	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3031	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3032	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3036	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C3037	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C3038	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C3039	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3040	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C3041	1-164-227-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.022MF/25V
C3042	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3043	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C3044	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C3046	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3047	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3048	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C3050	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3051	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3054	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C3055	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C3056	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C3057	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C3059	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C3061	1-164-845-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C3064	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3065	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3066	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3067	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3068	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3069	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3070	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3073	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C3500	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3501	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3502	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3504	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3505	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3506	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C3507	1-162-927-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 100PF/50V CH
C3508	1-162-927-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 100PF/50V CH
C3510	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4100	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C4101	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C4102	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C4103	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C4104	1-162-967-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 3300PF/50V B
C4105	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C4106	1-162-967-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 3300PF/50V B
C4107	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4108	1-164-227-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.022MF/25V
C4109	1-164-739-11	s	CAPACITOR CERAMIC 560PF (1608)
C4111	1-164-230-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/50V
C4112	1-162-967-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 3300PF/50V B
C4113	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4114	1-164-227-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.022MF/25V
C4115	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4116	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4117	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4118	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C4119	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4129	1-119-869-91	s	CAPACITOR,CERAMIC CHIP 10MF
C4130	1-119-869-91	s	CAPACITOR,CERAMIC CHIP 10MF
C4131	1-119-869-91	s	CAPACITOR,CERAMIC CHIP 10MF
C4132	1-119-869-91	s	CAPACITOR,CERAMIC CHIP 10MF
C4134	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4135	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4136	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4137	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C4200	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4201	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4202	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4203	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4204	1-127-738-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 4.7MF/25V
C4205	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4206	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4207	1-100-503-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF B 2012
C4208	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4209	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C4300	1-162-927-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 100PF/50V CH
C4301	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4302	1-162-927-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 100PF/50V CH
C4303	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4320	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4321	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4322	1-100-503-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF B 2012
C4323	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C4324	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4325	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4326	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4327	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C4329	1-164-227-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.022MF/25V
C4330	1-162-968-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4700PF/50V B
C4331	1-162-968-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4700PF/50V B
C4332	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C4333	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C4400	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4401	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4402	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4403	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4404	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4405	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4406	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4407	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C4501	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C4502	1-162-968-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4700PF/50V B
C4503	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4504	1-162-964-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/50V B
C4505	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4506	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4507	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4508	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4509	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4510	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4511	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4512	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4515	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4518	1-164-739-11	s	CAPACITOR CERAMIC 560PF (1608)
C4519	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4520	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C4521	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4522	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4523	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4524	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C4525	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C5000	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C5001	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C5002	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C5003	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C5004	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C5005	1-164-227-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.022MF/25V
C5006	1-164-227-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.022MF/25V
C5007	1-162-969-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 6800PF/25V B
C5008	1-162-969-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 6800PF/25V B
C5009	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C5010	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C5011	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5012	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C5013	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C5014	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C5015	1-100-390-21	s	CAPACITOR, ELECT 180MF(6.3X6)
C5017	1-100-390-21	s	CAPACITOR, ELECT 180MF(6.3X6)
C5018	1-100-390-21	s	CAPACITOR, ELECT 180MF(6.3X6)
C5019	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5020	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5021	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5022	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5024	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C5025	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C5026	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C5027	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C5028	1-100-566-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C5029	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5030	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C6000	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C6001	1-162-927-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 100PF/50V CH
C6002	1-162-927-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 100PF/50V CH
C6009	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C6011	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C6012	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C6013	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C6014	1-100-505-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF B 1005
C6015	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C6016	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C6017	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C6021	1-162-927-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 100PF/50V CH
C6022	1-128-994-11	s	CAP, ELECT 47MF/10V
C6023	1-128-994-11	s	CAP, ELECT 47MF/10V
C6024	1-128-994-11	s	CAP, ELECT 47MF/10V
C6027	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C6028	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C6029	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C6030	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C6031	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
CN101	1-750-337-21	s	CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 10P
CN200	1-691-385-21	s	CONNECTOR,FFC/FPC 21P
CN201	1-691-385-21	s	CONNECTOR,FFC/FPC 21P
CN400	1-750-341-11	s	CONNECTOR, FFC/EPC (ZIF) 18P
CN500	1-573-351-11	s	CONNECTOR,FFC/FPC 11P
CN501	1-580-055-21	s	PIN, CONNECTOR 2P
CN3001	1-785-947-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BORAD) 31P
CN4300	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR 2P
CN6000	1-816-562-21	s	CONNECTOR, FFC (ZIF) 36P
CN6001	1-778-652-11	s	CONNECTOR, FFC (ZIF) 50P
CN6002	1-691-591-11	s	PIN,CONNECTOR (8P) (SMD) (1.5MM)
CN6003	1-573-806-91	s	PIN, CONNECTOR 6P

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
CN6004	1-784-254-11	s	CONNECTOR 10P
CN6005	1-816-562-21	s	CONNECTOR, FFC (ZIF) 36P
CN6006	1-779-884-11	s	PLUG, CONNECTOR 4P
CN6008	1-573-290-21	s	PIN,CONNECTOR (4P) (SMD) (1.5MM)
CN6009	1-695-320-11	s	PIN,CONNECTOR (2P) (SMD) (1.5MM)
D301	8-719-027-95	s	DIODE HSM88WK
D302	8-719-055-86	s	DIODE KV1470TL1-3 (VARI-CAP)
D303	8-719-027-95	s	DIODE HSM88WK
D304	8-719-055-86	s	DIODE KV1470TL1-3 (VARI-CAP)
D1000	6-500-750-01	s	DIODE NSAD500H-T1-A
D3001	8-719-071-34	s	DIODE RB521S-30-TE61
D3002	8-719-069-28	s	DIODE 1SS400TE61
D3003	8-719-069-28	s	DIODE 1SS400TE61
D3004	8-719-069-28	s	DIODE 1SS400TE61
D3005	8-719-069-28	s	DIODE 1SS400TE61
D3008	8-719-071-34	s	DIODE RB521S-30-TE61
D3009	8-719-071-34	s	DIODE RB521S-30-TE61
D3011	8-719-071-34	s	DIODE RB521S-30-TE61
D3012	8-719-071-34	s	DIODE RB521S-30-TE61
D3015	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D3016	8-719-069-28	s	DIODE 1SS400TE61
D3017	8-719-069-28	s	DIODE 1SS400TE61
D4101	8-719-066-98	s	DIODE RB051L-40
D4102	8-719-066-98	s	DIODE RB051L-40
D4103	8-719-066-98	s	DIODE RB051L-40
D4104	8-719-066-98	s	DIODE RB051L-40
D5000	8-719-157-91	s	DIODE RD3.0SB
D5001	8-719-065-59	s	DIODE MBR0530T1
D5002	8-719-065-59	s	DIODE MBR0530T1
D5003	8-719-037-05	s	DIODE RD7.5SB-T1
D6000	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
E102	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E3005	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E6000	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E6001	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E6002	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
E6003	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
FB101	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB301	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB302	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB303	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB304	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB305	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB306	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB307	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB501	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB2001	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2002	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2003	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB3000	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB3002	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB3500	1-414-760-21	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FL6001	1-234-491-11	o	FILTER, EMI
FL6002	1-234-491-11	o	FILTER, EMI
IC101	8-752-086-52	s	IC CXA2071R-T4
IC102	8-752-082-21	s	IC CXA2072R
IC301	8-759-650-74	s	IC CAIN

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC361	8-759-566-52	s	IC SN104266PN-TEB
IC501	6-805-466-01	s	IC MB91F192PFF-DVP32MECV100
IC502	8-759-593-47	s	IC AK6417AM-E2
IC503	8-759-443-08	s	IC TC7W241FU (TE12R)
IC504	8-759-685-33	s	IC BU2500FV-E2
IC1000	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU (TE85R)
IC1001	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC1005	6-707-096-01	s	IC AK4124VF-E2
IC2002	6-705-983-01	s	IC IS42S32200B-6TL-TR
IC3000	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC3001	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC3002	8-759-442-54	s	IC RH5RL50AA-T1
IC3003	8-759-337-40	s	IC NJM2904V (TE2)
IC3004	8-759-327-65	s	IC CXD8525N (E2)
IC3005	6-705-399-01	s	IC S-8424AACFT-TB-G
IC3007	8-759-337-40	s	IC NJM2904V (TE2)
IC3009	6-706-492-01	s	IC TC7SHU04FU (T5RSOJF)
IC3014	8-759-593-47	s	IC AK6417AM-E2
IC3015	6-706-088-01	s	IC UPD6467GR-560-E2
IC3016	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC3019	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC3021	8-759-529-76	s	IC TC74VHC595FT (EL)
IC3025	8-759-679-05	s	IC TC7WH34FU (TE12R)
IC3501	6-805-467-01	s	IC HD64F3687FPV-DVP32TCV100
IC3502	8-759-669-44	s	IC SN74LVC74APWR-12
IC3503	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC4100	8-759-060-93	s	IC MB3785APFV
IC4200	8-759-339-61	s	IC LB1897D
IC4202	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
IC4300	8-759-327-61	s	IC LB8112V-TLM
IC4400	8-759-431-41	s	IC LB1991V-TLM
IC4500	8-759-431-30	s	IC CXA8062R
IC4501	8-759-434-46	s	IC TA8486F (EL)
IC5000	6-702-510-01	s	IC TPS5120DBTR
IC5001	8-759-183-53	s	IC TL431CPK-E2
IC5002	8-759-510-71	s	IC BA10358F-E2
IC6000	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC6001	8-759-524-20	s	IC TC74VHC165FT (EL)
IC6003	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC6004	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC6005	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
IC6006	8-759-573-97	s	IC SN74LVC541APWR
JR4501	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
JR4503	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
JR4505	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
L101	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L102	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L103	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L303	1-412-936-11	s	INDUCTOR CHIP 0.56UH (2520)
L304	1-412-942-11	s	INDUCTOR 1.8UH (2518)
L305	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L306	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L307	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L1001	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L1002	1-469-294-11	s	COIL, 1394 COMMON MODE
L2001	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L3001	1-412-957-11	s	INDUCTOR 33UH (2520)
L4100	1-406-823-11	s	COIL, CHOKE 10UH

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
L4101	1-406-823-11	s COIL, CHOKE 10UH
L4102	1-406-823-11	s COIL, CHOKE 10UH
L4103	1-406-823-11	s COIL, CHOKE 10UH
L4104	1-416-510-21	s COIL, CHOKE 100UH
L4105	1-416-510-21	s COIL, CHOKE 100UH
L4106	1-416-345-11	s COIL, CHOKE 22UH
L4107	1-416-346-11	s COIL, CHOKE 33UH
L4200	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L4400	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L4500	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L5000	1-409-579-11	s COIL, CHOKE 8.2UH
L5001	1-409-579-11	s COIL, CHOKE 8.2UH
L5002	1-424-723-21	s COIL, CHOKE 1.0UH
L5003	1-424-723-21	s COIL, CHOKE 1.0UH
L5004	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L5005	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L5907	1-469-551-21	s INDUCTOR, CHIP 2.2UH (LB2016)
L5908	1-469-553-21	s INDUCTOR, CHIP 4.7UH (LB2016)
L5909	1-469-553-21	s INDUCTOR, CHIP 4.7UH (LB2016)
L6000	1-416-436-11	s COIL, CHOKE 68UH
L6001	1-416-344-11	s COIL, CHOKE 10UH
Q102	8-729-037-53	s TRANSISTOR 2SB1462J-QR(TX) .SO
Q3000	8-729-048-50	s TRANSISTOR 2SK3018-T106
Q3001	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q3002	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q3003	8-729-903-46	s TRANSISTOR 2SB1132-P
Q3004	8-729-928-55	s TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q3007	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q3008	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q3009	8-729-928-55	s TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q3010	8-729-037-53	s TRANSISTOR 2SB1462J-QR(TX) .SO
Q3011	8-729-037-53	s TRANSISTOR 2SB1462J-QR(TX) .SO
Q3500	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q4100	8-729-048-75	s TRANSISTOR CPH3109-TL
Q4101	8-729-048-75	s TRANSISTOR CPH3109-TL
Q4102	8-729-048-75	s TRANSISTOR CPH3109-TL
Q4103	8-729-048-75	s TRANSISTOR CPH3109-TL
Q4104	8-729-216-22	s TRANSISTOR 2SA1162-G
Q4105	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q4200	8-729-216-22	s TRANSISTOR 2SA1162-G
Q4201	8-729-037-52	s TRANSISTOR 2SD2216J-QR(TX) .SO
Q4301	8-729-037-52	s TRANSISTOR 2SD2216J-QR(TX) .SO
Q4302	8-729-037-52	s TRANSISTOR 2SD2216J-QR(TX) .SO
Q4501	8-729-216-22	s TRANSISTOR 2SA1162-G
Q5000	8-729-054-67	s TRANSISTOR FDS6690S
Q5001	8-729-054-67	s TRANSISTOR FDS6690S
Q5002	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q5003	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q5004	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q5005	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q5006	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q5007	8-729-114-83	s TRANSISTOR 2SB962Z-T2P
Q5008	8-729-114-83	s TRANSISTOR 2SB962Z-T2P
Q5009	8-729-046-04	s TRANSISTOR FDS6690A
Q5010	8-729-046-04	s TRANSISTOR FDS6690A
Q6000	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q6001	8-729-928-55	s TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q6002	8-729-928-55	s TRANSISTOR DTA123JE-TL

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q6003	8-729-928-55	s TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q6004	8-729-928-55	s TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q6005	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q6006	8-729-928-55	s TRANSISTOR DTA123JE-TL
Q6008	8-729-037-53	s TRANSISTOR 2SB1462J-QR(TX) .SO
Q6009	8-729-928-55	s TRANSISTOR DTA123JE-TL
R103	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R104	1-218-867-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R105	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R106	1-216-857-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/10W(1608)
R107	1-218-899-11	s RESISTOR,CHIP 150K 1/10W(1608)
R108	1-218-879-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R109	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R110	1-218-839-11	s RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R112	1-218-855-11	s RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R113	1-218-863-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R114	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R115	1-218-879-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R116	1-208-910-11	s RESISTOR,CHIP 9.1K (1005)
R117	1-208-909-11	s RESISTOR,CHIP 8.2K 1/16W(1005)
R118	1-218-879-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R120	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R122	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R123	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R124	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R125	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R127	1-218-938-11	s RESISTOR,CHIP 56 1/16W (1005)
R128	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
R129	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
R224	1-218-887-11	s RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R306	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R310	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R311	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R312	1-218-833-11	s RESISTOR,CHIP 270 1/10W (1608)
R313	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R314	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R315	1-218-859-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R316	1-218-859-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R317	1-218-859-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R318	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R319	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R320	1-218-855-11	s RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R321	1-218-863-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R322	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R323	1-218-835-11	s RESISTOR,CHIP 330 1/10W (1608)
R324	1-218-863-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R325	1-218-937-11	s RESISTOR, CHIP 47
R326	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R361	1-216-835-11	s RESISTOR,CHIP 15K 1/10W
R364	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R367	1-218-938-11	s RESISTOR,CHIP 56 1/16W (1005)
R368	1-218-938-11	s RESISTOR,CHIP 56 1/16W (1005)
R369	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R370	1-218-938-11	s RESISTOR,CHIP 56 1/16W (1005)
R371	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R372	1-218-938-11	s RESISTOR,CHIP 56 1/16W (1005)
R377	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R378	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R379	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R380	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R381	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R384	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R385	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R500	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R501	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R503	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R504	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R507	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R512	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R513	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R514	1-218-863-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R516	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R517	1-218-887-11	s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R518	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R520	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R521	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R522	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R523	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R524	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R525	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R527	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R528	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R531	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R532	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R533	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R534	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R535	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R536	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R537	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R538	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R539	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R540	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R542	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R543	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R544	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R1001	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R1002	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R1003	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R1004	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R1005	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R1009	1-218-839-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R1012	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R1013	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R1014	1-218-843-11	s	RESISTOR,CHIP 680 1/10W (1608)
R1015	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R1016	1-218-937-11	s	RESISTOR, CHIP 47
R1020	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R1021	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R2002	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R2003	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R2006	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R2008	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2009	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R2010	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2011	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2012	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R2013	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R2100	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R2101	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R2111	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R2113	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R2204	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R2205	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R2206	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R2301	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R2302	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R2303	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R3000	1-218-977-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/16W(1005)
R3001	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3002	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3003	1-218-887-11	s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R3004	1-218-887-11	s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R3006	1-218-977-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/16W(1005)
R3007	1-218-887-11	s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R3008	1-218-843-11	s	RESISTOR,CHIP 680 1/10W (1608)
R3009	1-218-883-11	s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R3010	1-218-883-11	s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R3013	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R3014	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3015	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R3016	1-218-843-11	s	RESISTOR,CHIP 680 1/10W (1608)
R3017	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R3018	1-218-863-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R3019	1-218-843-11	s	RESISTOR,CHIP 680 1/10W (1608)
R3020	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R3021	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R3023	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R3024	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R3027	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R3028	1-211-969-11	s	RESISTOR,CHIP 10 1/10W (1608)
R3029	1-211-969-11	s	RESISTOR,CHIP 10 1/10W (1608)
R3030	1-211-969-11	s	RESISTOR,CHIP 10 1/10W (1608)
R3031	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R3032	1-218-863-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R3033	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R3036	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3039	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R3041	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3045	1-218-887-11	s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R3046	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3048	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R3049	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R3050	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R3051	1-218-887-11	s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R3052	1-218-839-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R3055	1-218-977-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/16W(1005)
R3057	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R3059	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3060	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3061	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R3062	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3063	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R3064	1-216-835-11	s	RESISTOR,CHIP 15K 1/10W
R3065	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R3066	1-218-977-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/16W(1005)
R3069	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R3070	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3071	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3072	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3076	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3077	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3078	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3079	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3080	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3081	1-218-945-11 s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R3082	1-216-857-11 s	RESISTOR,CHIP 1M 1/10W(1608)
R3083	1-216-809-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3084	1-216-809-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3085	1-216-809-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3086	1-216-809-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3087	1-216-809-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3089	1-219-570-11 s	RESISTOR,CHIP 10M 1/16W
R3090	1-216-813-11 s	RESISTOR, CHIP 220 1/10W 1608
R3101	1-216-809-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3103	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3104	1-218-981-11 s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R3105	1-218-977-11 s	RESISTOR,CHIP 100K 1/16W(1005)
R3108	1-218-841-11 s	RESISTOR,CHIP 560 1/10W (1608)
R3109	1-208-683-11 s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R3110	1-208-683-11 s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R3111	1-218-855-11 s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R3113	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3500	1-218-981-11 s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R3501	1-216-821-11 s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R3503	1-218-981-11 s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R3504	1-218-981-11 s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R3508	1-216-809-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R3509	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R3516	1-218-981-11 s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R3517	1-216-821-11 s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R3518	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R3519	1-216-801-11 s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R4100	1-216-821-11 s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R4101	1-218-839-11 s	RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R4102	1-216-809-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R4103	1-218-887-11 s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R4104	1-218-887-11 s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R4105	1-218-883-11 s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R4106	1-218-867-11 s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R4107	1-218-859-11 s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4108	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4109	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4110	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4111	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4112	1-216-821-11 s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R4114	1-218-879-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R4115	1-218-883-11 s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R4116	1-218-879-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R4117	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4118	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4120	1-218-883-11 s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R4121	1-218-883-11 s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R4122	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4123	1-218-879-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R4124	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R4126	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4127	1-218-887-11 s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R4128	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4129	1-218-859-11 s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4130	1-218-855-11 s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R4131	1-218-859-11 s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4136	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4150	1-216-835-11 s	RESISTOR,CHIP 15K 1/10W
R4151	1-218-855-11 s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R4200	1-216-821-11 s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R4201	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4202	1-218-879-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R4203	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4204	1-216-857-11 s	RESISTOR,CHIP 1M 1/10W(1608)
R4205	1-218-446-11 s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4206	1-218-446-11 s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4207	1-218-446-11 s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4208	1-218-446-11 s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4209	1-218-887-11 s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R4211	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4212	1-216-821-11 s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R4223	1-218-863-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R4230	1-218-859-11 s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4300	1-216-835-11 s	RESISTOR,CHIP 15K 1/10W
R4301	1-216-835-11 s	RESISTOR,CHIP 15K 1/10W
R4302	1-218-859-11 s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4303	1-218-859-11 s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4304	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4307	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4308	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4309	1-218-855-11 s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R4310	1-218-855-11 s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R4311	1-218-859-11 s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4312	1-218-863-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R4313	1-218-855-11 s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R4314	1-218-855-11 s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R4315	1-218-887-11 s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R4316	1-218-887-11 s	RESISTOR,CHIP 47K 1/10W (1608)
R4323	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4324	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4325	1-216-845-11 s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R4326	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4327	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4328	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4329	1-216-864-11 s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4330	1-216-845-11 s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R4332	1-216-845-11 s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R4333	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4334	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4335	1-218-859-11 s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4336	1-216-845-11 s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R4337	1-218-446-11 s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4339	1-218-863-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R4340	1-218-859-11 s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4342	1-218-446-11 s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4350	1-218-843-11 s	RESISTOR,CHIP 680 1/10W (1608)
R4351	1-218-843-11 s	RESISTOR,CHIP 680 1/10W (1608)
R4400	1-218-871-11 s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4403	1-218-883-11 s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R4405	1-216-845-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R4420	1-218-883-11	s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R4501	1-218-839-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R4503	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4504	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4505	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4506	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4507	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R4508	1-218-899-11	s	RESISTOR,CHIP 150K 1/10W(1608)
R4509	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4511	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R4512	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R4513	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R4514	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R4515	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4516	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4518	1-218-879-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R4519	1-218-879-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R4520	1-216-845-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R4522	1-216-845-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/10W(1608)
R4526	1-218-630-11	s	RESISTOR CHIP 220/1W (6332)
R4527	1-218-630-11	s	RESISTOR CHIP 220/1W (6332)
R4528	1-218-630-11	s	RESISTOR CHIP 220/1W (6332)
R4529	1-218-630-11	s	RESISTOR CHIP 220/1W (6332)
R4530	1-218-630-11	s	RESISTOR CHIP 220/1W (6332)
R4532	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4533	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4534	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4535	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4536	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4537	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R4801	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R4802	1-218-863-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R4803	1-218-839-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R4804	1-218-839-11	s	RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R4805	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4806	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4807	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4808	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4809	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R4810	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R4811	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R5000	1-218-879-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R5001	1-218-879-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R5002	1-218-977-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/16W(1005)
R5003	1-218-977-11	s	RESISTOR,CHIP 100K 1/16W(1005)
R5004	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R5005	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R5006	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R5007	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R5008	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R5009	1-218-879-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R5010	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R5011	1-218-879-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R5012	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R5013	1-216-864-11	s	CONDUCTOR, CHIP (1608)
R5014	1-218-867-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R5015	1-218-843-11	s	RESISTOR,CHIP 680 1/10W (1608)
R5016	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R5017	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R5018	1-218-883-11	s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R5019	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R5020	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R5021	1-218-883-11	s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R5022	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R5023	1-218-843-11	s	RESISTOR,CHIP 680 1/10W (1608)
R5024	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R5025	1-218-843-11	s	RESISTOR,CHIP 680 1/10W (1608)
R5026	1-218-863-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R5027	1-218-863-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R5028	1-211-973-11	s	RESISTOR,CHIP 15 1/10W (1608)
R5029	1-211-973-11	s	RESISTOR,CHIP 15 1/10W (1608)
R5030	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R5031	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R5032	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R5033	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R5034	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R5035	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R5036	1-218-883-11	s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R5037	1-218-879-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/10W (1608)
R5038	1-218-863-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R5039	1-218-867-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R5040	1-218-867-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R5041	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R5042	1-218-835-11	s	RESISTOR,CHIP 330 1/10W (1608)
R5043	1-218-867-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R5044	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R5045	1-218-847-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/10W (1608)
R5046	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R5047	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R5048	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R5049	1-218-446-11	s	RESISTOR,CHIP 1 (1608)
R6001	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R6002	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6003	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6004	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6005	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6006	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6007	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6008	1-216-821-11	s	RESISTOR,CHIP 1.0K 1/10W(1608)
R6009	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R6017	1-218-981-11	s	RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R6018	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R6019	1-218-855-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/10W(1608)
R6020	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6021	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6022	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6023	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6024	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6025	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6026	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6029	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6030	1-216-809-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6031	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R6032	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6033	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6034	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6035	1-216-801-11	s	RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R6037	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6038	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6039	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6040	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6049	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
R6055	1-218-839-11	s RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R6056	1-218-981-11	s RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R6057	1-218-831-11	s RESISTOR, CHIP 220 1/10W(1608)
R6058	1-218-831-11	s RESISTOR, CHIP 220 1/10W(1608)
R6060	1-218-981-11	s RESISTOR CHIP 220K 1/16W(1005)
R6061	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R6066	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6067	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6068	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R6069	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R6070	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6071	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6073	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6075	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6077	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6078	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6079	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6080	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6081	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R6082	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6083	1-216-801-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/10W (1608)
R6084	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
RB500	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB1005	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB1006	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB1100	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3000	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3001	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3002	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3003	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3004	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3005	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3006	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3007	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3008	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3009	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3011	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3012	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3013	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3014	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3015	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3016	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3017	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB3018	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB3019	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB3020	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3021	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3022	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3500	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3501	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB3502	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB6000	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)
RB6001	1-234-382-11	s RESISTOR,NETWORK 220KX4 (1005)

(DVP-32 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB6002	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB6003	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB6008	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB6009	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB6012	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB6013	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB6016	1-234-375-21	s RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB6017	1-234-375-21	s RES, NETWORK 1KX4 (1005)
TP501	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP3006	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
X301	1-795-796-11	s VIBRATOR, CRYSTAL
X501	1-813-064-11	s VIBRATOR, CRYSTAL
X3001	1-813-064-11	s VIBRATOR, CRYSTAL
X3002	1-781-696-31	s VIBRATOR, CRYSTAL
X3003	1-813-064-11	s VIBRATOR, CRYSTAL

FP-104 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	1-675-561-11	s PRINTED CIRCUIT BOARD, FP-104 FLEXIBLE
1pc	1-762-351-21	s SWITCH, PUSH (1 KEY)
1pc	1-770-312-21	s CONNECTOR 4P

FP-145 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1107-002-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, FP-145
BT600	1-756-076-21	s HOLDER, LITHIUM BATTERY
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C100	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C101	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C102	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C103	1-127-950-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.01MF
C104	1-127-950-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.01MF
C105	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C106	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C107	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C108	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C109	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C110	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C111	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C112	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C113	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C114	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C115	1-115-154-11	s CAPACITOR ELECT 10MF/16V(BP)
C116	1-115-154-11	s CAPACITOR ELECT 10MF/16V(BP)
C117	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C118	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C119	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C120	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C123	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C124	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C129	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C130	1-128-451-11	s CAPACITOR ELECT 22MF/16V(105C)
C131	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C132	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C133	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C134	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C135	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C136	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C137	1-135-856-11	s CAPACITOR,TANTALUM 100MF/10V
C138	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C140	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C141	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C142	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C143	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C145	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C146	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C147	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C148	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C149	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C150	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C151	1-135-856-11	s CAPACITOR,TANTALUM 100MF/10V
C152	1-135-856-11	s CAPACITOR,TANTALUM 100MF/10V
C153	1-135-856-11	s CAPACITOR,TANTALUM 100MF/10V
C154	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C155	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C156	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C157	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C158	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C159	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C160	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C161	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C200	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C201	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C202	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C203	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C204	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C206	1-100-881-91	s CAPACITOR CERAMIC 47MF C(3216)
C207	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C208	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C209	1-137-689-91	s CAPACITOR TANTALUM ELECT 47MF
C210	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C211	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C212	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C213	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C214	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C215	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C216	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C217	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C218	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C219	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C220	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C221	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C222	1-137-689-91	s CAPACITOR TANTALUM ELECT 47MF
C223	1-137-689-91	s CAPACITOR TANTALUM ELECT 47MF
C224	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C225	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C226	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C227	1-137-910-11	s CAPACITOR,TANTALUM ELECT 10MF
C228	1-137-910-11	s CAPACITOR,TANTALUM ELECT 10MF
C229	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C230	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C231	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C232	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C233	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C234	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C235	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C236	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C237	1-107-686-11	s CAPACITOR,TANTALUM 4.7MF/16V
C238	1-107-686-11	s CAPACITOR,TANTALUM 4.7MF/16V
C239	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C240	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C241	1-137-689-91	s CAPACITOR TANTALUM ELECT 47MF
C242	1-137-689-91	s CAPACITOR TANTALUM ELECT 47MF
C243	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C244	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C245	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C246	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C247	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C248	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C249	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C250	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C251	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C252	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C253	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C254	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C255	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C256	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C257	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C258	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C259	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C260	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C261	1-137-910-11	s	CAPACITOR,TANTALUM ELECT 10MF
C262	1-115-154-11	s	CAPACITOR ELECT 10MF/16V(BP)
C263	1-115-154-11	s	CAPACITOR ELECT 10MF/16V(BP)
C264	1-115-154-11	s	CAPACITOR ELECT 10MF/16V(BP)
C265	1-115-154-11	s	CAPACITOR ELECT 10MF/16V(BP)
C266	1-137-910-11	s	CAPACITOR,TANTALUM ELECT 10MF
C267	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C268	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C269	1-162-965-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1500PF/50V B
C270	1-162-965-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1500PF/50V B
C271	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C274	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C275	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C276	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C277	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C278	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C279	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C280	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C281	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C282	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C283	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C284	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C285	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C286	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C287	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C288	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C289	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C290	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C291	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C292	1-131-998-11	s	CAP, SOLID ELECT 82MF 6.3 V
C400	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C401	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C402	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C403	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C404	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C405	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C406	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C407	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C408	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C409	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C410	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C411	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C412	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C413	1-135-824-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.0039MF
C414	1-135-824-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.0039MF
C415	1-164-392-11	s	CAPACITOR CERAMIC 390PF/50V CH
C416	1-164-392-11	s	CAPACITOR CERAMIC 390PF/50V CH
C417	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C418	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C419	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C420	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C421	1-164-934-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 330PF/50V B
C422	1-164-934-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 330PF/50V B
C423	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C424	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C425	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C426	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C427	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C428	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C429	1-137-934-11	s	CAPACITOR, CHIP TANTALUM 47MF
C430	1-137-934-11	s	CAPACITOR, CHIP TANTALUM 47MF
C431	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C432	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C433	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C434	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C435	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C436	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C437	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C438	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C439	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C440	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C441	1-137-934-11	s	CAPACITOR, CHIP TANTALUM 47MF
C442	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C443	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C444	1-137-934-11	s	CAPACITOR, CHIP TANTALUM 47MF
C445	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C446	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C447	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C448	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C449	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C450	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C451	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C452	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C453	1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C454	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C455	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C456	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C457	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C460	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C461	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C462	1-127-954-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.047MF
C463	1-126-412-11	s	CAPACITOR,ELECT 220MF/4V(CHIP)
C464	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C465	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C466	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C467	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C500	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C501	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C502	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C503	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C504	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C505	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C506	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C507	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C508	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C509	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C510	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C511	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C512	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C513	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C514	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C515	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C516	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C517	1-100-881-91	s	CAPACITOR CERAMIC47MF C(3216)
C519	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C521	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C522	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C523	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C526	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C527	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C528	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C529	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C600	1-131-998-11	s	CAP, SOLID ELECT 82MF 6.3 V
C601	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C602	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C603	1-131-992-11	s	CAP, CERAMIC 100000PF F 1608
C604	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C605	1-131-992-11	s	CAP, CERAMIC 100000PF F 1608
C606	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C609	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C610	1-107-418-11	s	CAPACITOR,CHIP ELECT 10MF 35V
C611	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C612	1-131-992-11	s	CAP, CERAMIC 100000PF F 1608
C613	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C614	1-112-180-21	s	CAP, ALUMINIUM ELECT 150MF
C615	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C616	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C617	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C618	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C619	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C620	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C621	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C622	1-107-418-11	s	CAPACITOR,CHIP ELECT 10MF 35V
C623	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C624	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C625	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C626	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C628	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C629	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C630	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
CN5	1-794-377-21	s	PIN, CONNECTOR 8P
CN6	1-794-997-11	s	PIN, CONNECTOR 20P
CN7	1-580-056-21	s	PIN,CONNECTOR 3P
CN8	1-580-055-21	o	PIN, CONNECTOR 2P
CN9	1-760-388-11	o	CONNECTOR PIN (SMD) 9 PIN
CN10	1-815-597-11	s	CONNECTOR, FFC (ZIF) 6P
CN11	1-580-057-11	s	PIN,CONNECTOR 4P
CN12	1-580-756-21	s	PIN, CONNECTOR 7P
CN101	1-778-534-11	o	CONNECTOR, FFC (ZIF) 45P
CN102	1-778-534-11	o	CONNECTOR, FFC (ZIF) 45P
CN103	1-778-534-11	o	CONNECTOR, FFC (ZIF) 45P
D100	8-719-027-95	s	DIODE HSM88WK
D101	8-719-059-52	s	DIODE MA3J14300LSO
D102	8-719-989-00	s	DIODE DA221
D200	8-719-059-52	s	DIODE MA3J14300LSO
D201	8-719-059-52	s	DIODE MA3J14300LSO
D202	8-719-941-09	s	DIODE DAP202U
D203	8-719-941-09	s	DIODE DAP202U
D204	8-719-059-52	s	DIODE MA3J14300LSO
D400	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D401	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D402	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D403	8-719-989-03	s	DIODE DAN222

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D404	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D405	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
D407	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D500	8-719-989-22	s	LED CL-150R-CD
D501	8-719-064-52	s	DIODE CL-191YG-CD-T
D502	8-719-989-03	s	DIODE DAN222
E1	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E3	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E4	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E5	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
FB1	1-414-445-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB401	1-414-445-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB402	1-414-445-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB403	1-469-094-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
IC100	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC101	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC102	6-704-960-01	s	IC NJM2172V(Te2)
IC103	8-759-833-99	s	IC MC74HC4052ADTR2
IC104	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC105	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC107	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC108	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC109	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC200	8-759-697-21	s	IC NJM4565V(Te2)
IC201	6-704-960-01	s	IC NJM2172V(Te2)
IC202	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC203	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC204	8-759-111-56	s	IC UPC4572G2
IC205	8-759-111-56	s	IC UPC4572G2
IC206	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC207	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC208	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC209	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC210	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC211	8-759-833-99	s	IC MC74HC4052ADTR2
IC212	8-759-833-99	s	IC MC74HC4052ADTR2
IC213	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC214	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC215	8-759-462-08	s	IC AK5352-VF (E2)
IC216	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC217	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC400	6-705-515-01	s	IC AK4385VT-E2
IC401	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC402	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC403	8-759-422-21	s	IC NJM4580VTE2
IC404	8-759-194-97	s	IC NJM4560M-D(Te2)
IC405	8-759-194-97	s	IC NJM4560M-D(Te2)
IC406	8-759-833-99	s	IC MC74HC4052ADTR2
IC407	8-759-745-64	s	IC NJM4560M
IC408	8-759-431-97	s	IC NJM386M(Te2)
IC500	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC501	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU(T5RSOJF)
IC502	8-759-678-06	s	IC CAT24WC02JI-TE13
IC503	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC504	8-759-524-20	s	IC TC74VHC165FT (EL)
IC505	8-759-529-76	s	IC TC74VHC595FT(EL)

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC506	8-759-524-20	s IC TC74VHC165FT (EL)
IC507	8-759-700-07	s IC NJM2903M
IC510	6-702-481-01	s IC PCA9555DB-118
IC511	8-759-529-76	s IC TC74VHC595FT(EL)
IC512	8-759-524-20	s IC TC74VHC165FT (EL)
IC600	8-759-185-42	s IC LM4040AIM3-2.5
IC601	8-759-524-65	s IC UPC29M12T-E1
IC602	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC603	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT(EL)
IC604	8-759-679-05	s IC TC7WH34FU(TE12R)
L200	1-469-549-21	s INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L400	1-412-963-11	s INDUCTOR 100UH (2520)
L401	1-412-963-11	s INDUCTOR 100UH (2520)
L402	1-414-852-31	s INDUCTOR (SMD) 470.0UH
L600	1-416-344-11	s COIL, CHOKe 10UH
L601	1-469-549-21	s INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L602	1-469-549-21	s INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L603	1-469-549-21	s INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L604	1-416-344-11	s COIL, CHOKe 10UH
Q200	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q201	8-729-014-87	s TRANSISTOR 2SC4207-YGR-TE85R
Q202	8-729-014-87	s TRANSISTOR 2SC4207-YGR-TE85R
Q203	8-729-026-53	s TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q204	8-729-026-53	s TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q205	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q206	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q207	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q208	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q209	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q210	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q211	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q212	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q213	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q214	8-729-905-35	s TRANSISTOR 2SC4081-R
Q400	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q401	8-729-013-37	s TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q402	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q403	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q404	8-729-013-37	s TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q405	8-729-013-37	s TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q406	8-729-013-37	s TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q407	8-729-013-37	s TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q408	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q409	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q410	8-729-013-37	s TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q411	8-729-013-37	s TRANSISTOR 2SC4213-AB-TE85L
Q413	8-729-141-75	s TRANSISTOR 2SD596DV345
Q414	8-729-141-75	s TRANSISTOR 2SD596DV345
Q415	8-729-141-75	s TRANSISTOR 2SD596DV345
Q416	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q417	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q500	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q501	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q502	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q503	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q504	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q505	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q506	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q507	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q508	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q602	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q603	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q604	6-551-265-01	s TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q605	6-551-265-01	s TRANSISTOR SI2307BDS-T1
Q606	8-729-230-27	s TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q607	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q608	8-729-807-51	s TRANSISTOR 2SD1623-S
Q609	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q610	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q611	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
R1	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R4	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R5	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R6	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R7	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R11	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R12	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R13	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R14	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R100	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R101	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R102	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R103	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R104	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R105	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R106	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R107	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R108	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R110	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R111	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R112	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R113	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R114	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R115	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R116	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R117	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R118	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R119	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R120	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R125	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R128	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R130	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W(1005)
R131	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R136	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R141	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R142	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R143	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R144	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R145	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R146	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R147	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R148	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R150	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R151	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R152	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R153	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R154	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R155	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R156	1-208-860-11	s	RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R157	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R158	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R159	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R160	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R161	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R162	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R163	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R164	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R165	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R166	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R167	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R168	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R169	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R170	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R171	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R172	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R173	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R174	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R175	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R176	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R177	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R178	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R179	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R180	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R181	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R182	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330
R200	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R201	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R202	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R203	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R204	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R205	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R206	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R207	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R208	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R213	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R214	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R215	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R217	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R218	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R219	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R220	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R221	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R222	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R223	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R225	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R226	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R227	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R230	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R231	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R232	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R233	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R234	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R235	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R236	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R237	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R238	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R239	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R242	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R243	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R244	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R245	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R246	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R247	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R248	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R249	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R250	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R252	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R253	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R254	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R255	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R256	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R257	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R258	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R259	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R260	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R261	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R262	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R263	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R264	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R265	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R266	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R267	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R268	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R269	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R270	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R271	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R272	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R273	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R274	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R275	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R276	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R277	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R278	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R279	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R280	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R281	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R282	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R283	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R284	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R285	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R286	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R287	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R288	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R289	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R290	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R291	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R292	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R294	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R295	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R297	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R298	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R299	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R300	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R301	1-208-939-11	s	RESISTOR CHIP 150K 1/16W(1005)

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R302	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R303	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R304	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R305	1-208-939-11 s	RESISTOR CHIP 150K 1/16W(1005)
R306	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R307	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R308	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R309	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R310	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R311	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R312	1-208-675-11 s	RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R313	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R314	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R315	1-208-675-11 s	RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R316	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R317	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R318	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R319	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R320	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R321	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R322	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R323	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R324	1-208-947-11 s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R325	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R326	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R327	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R328	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R329	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R330	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R331	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R332	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R333	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R334	1-208-947-11 s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R335	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R336	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R337	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R338	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R339	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R340	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R341	1-218-990-11 s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R345	1-218-990-11 s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R346	1-208-943-11 s	RESISTOR CHIP 220K
R347	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R348	1-208-699-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R349	1-208-855-81 s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R350	1-218-945-11 s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R351	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R352	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R353	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R354	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R355	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R356	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R357	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R358	1-218-990-11 s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R359	1-218-945-11 s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R360	1-218-990-11 s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R361	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R362	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R363	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R364	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R400	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R401	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R402	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R404	1-218-990-11 s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R405	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R406	1-218-945-11 s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R407	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R408	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R409	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R410	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R411	1-208-683-11 s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R412	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R413	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R414	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R415	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R416	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R417	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R418	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R419	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R420	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R421	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R422	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R423	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R424	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R425	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R426	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R427	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R428	1-208-675-11 s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R429	1-208-675-11 s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R430	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R431	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R432	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R433	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R434	1-208-675-11 s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R435	1-208-675-11 s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R436	1-208-675-11 s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R437	1-208-675-11 s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R438	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R439	1-208-699-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R440	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R441	1-208-699-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R442	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R443	1-208-643-11 s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R444	1-208-695-11 s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R445	1-208-695-11 s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R446	1-208-947-11 s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R447	1-208-947-11 s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R448	1-208-703-11 s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R449	1-208-703-11 s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R450	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R451	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R452	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R453	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R454	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R455	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R456	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R457	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R458	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R459	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R470	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R471	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R472	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R473	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R474	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R475	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R476	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R477	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R478	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R479	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R480	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R481	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R482	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R483	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R484	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R485	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R486	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R487	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R488	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R489	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R490	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R491	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R492	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R493	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R494	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R495	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R496	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R497	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R498	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R499	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R500	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R501	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R502	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R503	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R504	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R506	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R507	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R508	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R509	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R510	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R511	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R512	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R513	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R514	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R515	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R516	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R518	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
R520	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R521	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R523	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R524	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R525	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R526	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R528	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
R530	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R531	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R532	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R533	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R534	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R535	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R536	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R537	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R538	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R539	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R540	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R541	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R542	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R543	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R544	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R545	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R546	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R547	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R548	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R549	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R550	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R551	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R552	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R553	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R554	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R555	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R559	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R565	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R566	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R567	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R568	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R569	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R570	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R571	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R572	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R573	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R574	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R575	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R576	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R577	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R578	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R579	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R580	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R581	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R582	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R583	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R584	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R585	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R586	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R587	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R588	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R589	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R590	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R591	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R592	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R602	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R603	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R604	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R605	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R606	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R607	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R608	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R609	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(FP-145 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R610	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R611	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R612	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R613	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R614	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R615	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R616	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R617	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R618	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R619	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R620	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R621	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R622	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R623	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R628	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
RB1	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB2	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB3	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB4	1-234-375-21	s RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB5	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB6	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB7	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB500	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB501	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB502	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB503	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB504	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB507	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB508	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB509	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RV200	1-223-684-11	s RESISTOR, VAR, CARBON 5K
RV201	1-223-684-11	s RESISTOR, VAR, CARBON 5K
RV202	1-225-907-11	s RESISTOR ADJ, CERMET(3TYPE) 100K
RV400	1-223-684-11	s RESISTOR, VAR, CARBON 5K
RV401	1-223-684-11	s RESISTOR, VAR, CARBON 5K
RV601	1-225-903-11	s RESISTOR ADJ, CERMET 22K
RV602	1-225-903-11	s RESISTOR ADJ, CERMET 22K
S1	1-771-141-11	s SWITCH, SLIDE
S2	1-771-141-11	s SWITCH, SLIDE
S100	1-771-140-11	s SWITCH, SLIDE
S101	1-771-140-11	s SWITCH, SLIDE
S300	1-771-141-11	s SWITCH, SLIDE
S400	1-786-721-11	s TACTILE SWITCH
S401	1-771-140-11	s SWITCH, SLIDE
S402	1-771-141-11	s SWITCH, SLIDE
S403	1-771-141-11	s SWITCH, SLIDE
S404	1-771-141-11	s SWITCH, SLIDE
S405	1-771-140-11	s SWITCH, SLIDE
TP401	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP402	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP500	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP501	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP502	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP601	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
TP604	1-535-757-11	s CHIP, CHECKER (CONNECTOR)

FP-248 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	1-657-785-11	s PRINTED CIRCUIT BOARD, FP-248 FLEXIBLE
C1	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C2	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
CN206	1-794-945-12	s JACK, SMALL TYPE (WITH SWITCH)
CN207	1-580-056-21	s PIN,CONNECTOR 3P
FL2	1-239-895-11	s FILTER, EMI (SMD)
R1	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R2	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)

IF-997 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1107-007-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, IF-997
C1	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C3	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C4	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C5	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C6	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C8	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C11	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C12	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C13	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C14	1-131-661-11	s CAPACITOR,ELECT 100MF/10V CHIP
C15	1-128-360-11	s CAPACITOR,ELECT 220MF/10V CHIP
C16	1-126-390-11	s CAPACITOR ELECT 22MF/6.3V(105)
C17	1-126-390-11	s CAPACITOR ELECT 22MF/6.3V(105)
C18	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C19	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C20	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C21	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C22	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C23	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-815-129-91	s CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
CN2	1-778-451-11	o CONNECTOR, FPC (50P)
D1	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D2	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D3	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D4	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D5	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D6	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
IC1	8-759-338-95	s IC NJM2903V (TE2)
IC2	8-759-646-99	s IC NJM4556AV(TE2)
IC3	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC4	6-706-478-01	s IC TC7SET08FU(T5RSOJF)
IC5	8-759-592-44	s IC TC7SZ04FU(TE85R)
IC6	8-759-386-25	s IC 74LCX245MTCX
IC7	8-759-386-25	s IC 74LCX245MTCX
IC8	8-759-386-25	s IC 74LCX245MTCX
IC9	8-759-592-49	s IC TC7SZ125FU(TE85R)
L1	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L2	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
L3	1-469-555-21	s INDUCTOR, CHIP 10UH (LB2016)
Q1	8-729-048-50	s TRANSISTOR 2SK3018-T106
Q2	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
R3	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R4	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R5	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R6	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R7	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R8	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R9	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R10	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R11	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R12	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)

(IF-997 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R13	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R14	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R15	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R16	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R17	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R20	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R21	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R22	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R23	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R24	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R25	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R26	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R27	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R28	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R29	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R30	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R31	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R32	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R33	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
RB1	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB2	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB3	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB4	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB5	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB6	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB7	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)

IO-226 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-785-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, IO-226
1pc	3-796-990-01	s CUSION DROP PROTECTION
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-766-381-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN2	1-766-381-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN3	1-766-381-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN4	1-766-381-11	s CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
FB1	1-414-445-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FL1	1-239-897-12	s FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-897-12	s FILTER, EMI (SMD)
FL4	1-239-897-12	s FILTER, EMI (SMD)
R1	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R2	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R3	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R4	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

IV-56 BOARD (CBK-SC01: Option for DSR-450WS/450WSP)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C100	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C101	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C102	1-164-882-11	s CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C103	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C104	1-164-882-11	s CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C105	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C106	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C107	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C108	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C109	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C110	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C111	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C112	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C113	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C114	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C115	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C116	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C117	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C118	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C119	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C120	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C121	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C122	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C123	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C124	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C125	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C126	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C127	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C128	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C129	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C131	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C133	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C134	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C135	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C136	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C137	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C138	1-164-847-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C139	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C140	1-164-847-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C141	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C142	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C143	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C144	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C145	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C146	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C147	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C148	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C149	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C150	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C151	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN101	1-785-846-11	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 40P
E100	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
IC100	6-705-954-01	s IC XV750CG1-01
IC101	6-702-231-01	s IC LMH6642MFX
IC102	8-749-018-41	s IC SI-3025LSA-TL
IC103	6-702-231-01	s IC LMH6642MFX
IC104	8-759-327-65	s IC CXD8525N (E2)

(IV-56 BOARD (CBK-SC01: Option for DSR-450WS/450WSP))

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC105	8-759-082-60	s IC TC7S66FU
IC106	8-759-524-50	s IC TC74VHC541FT(EL)
L100	1-412-983-31	s INDUCTOR, SMALL TYPE 2.2UH
L101	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L102	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L103	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
Q100	8-729-045-28	s TRANSISTOR SI4532DY-T1
Q101	8-729-045-28	s TRANSISTOR SI4532DY-T1
Q104	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q105	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q106	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
R100	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R101	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R102	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R103	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R104	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R105	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R106	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R107	1-242-967-11	s RESISTOR, CHIP 1.0 (1005)
R108	1-242-967-11	s RESISTOR, CHIP 1.0 (1005)
R109	1-242-967-11	s RESISTOR, CHIP 1.0 (1005)
R110	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R111	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R112	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R114	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R115	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R116	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R117	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R118	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R119	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R120	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R121	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R122	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R123	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R124	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R125	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R127	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R128	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R129	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R130	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R133	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R134	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
RB100	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
RB101	1-234-370-11	s RES, NETWORK 22X4 (1005)
TP100	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
X100	1-795-831-12	s OSCILLATOR, CRYSTAL
X101	1-813-064-11	s VIBRATOR, CRYSTAL

KY-574 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-774-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, KY-574
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C6	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-784-254-11	s CONNECTOR 10P
D1	8-719-026-39	s LED CL-150UR-CD
D2	8-719-026-39	s LED CL-150UR-CD
D3	8-719-026-39	s LED CL-150UR-CD
R1	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R2	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R4	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
RB1	1-234-375-21	s RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB2	1-234-375-21	s RES, NETWORK 1KX4 (1005)
S1	1-572-595-11	s SWITCH,TACTIL (REFLOW TYPE)
S2	1-572-595-11	s SWITCH,TACTIL (REFLOW TYPE)
S3	1-572-595-11	s SWITCH,TACTIL (REFLOW TYPE)
S4	1-572-595-11	s SWITCH,TACTIL (REFLOW TYPE)
S5	1-572-595-11	s SWITCH,TACTIL (REFLOW TYPE)
S6	1-572-595-11	s SWITCH,TACTIL (REFLOW TYPE)

LED-439 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-854-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, LED-439
C1	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN116	1-580-055-21	s PIN, CONNECTOR 2P
D1	8-719-989-53	s LED CL-200HR-C-TSL
R1	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R2	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
S1	1-570-608-11	s SWITCH,TOGGLE

MA-138 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1107-006-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MA-138
C7	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C9	1-128-996-11	s CAPACITOR, ELECT 4.7MF50V
C10	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C11	1-126-402-11	s CAPACITOR, ELECT 2.2MF/50V
C14	1-126-402-11	s CAPACITOR, ELECT 2.2MF/50V
C15	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C17	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C19	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C20	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C25	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C27	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C28	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C30	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C33	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
CN3	1-565-282-11	o CONNECTOR,XLR TYPE 3P
D1	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D2	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
FB1	1-543-775-11	s BEAD, FERRITE
FB2	1-543-775-11	s BEAD, FERRITE
FB3	1-543-775-11	s BEAD, FERRITE
IC1	8-759-111-56	s IC UPC4572G2
Q1	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q3	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q4	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
R2	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R4	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R7	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R8	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R13	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R17	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R18	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R20	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R21	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R26	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R28	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R30	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R31	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R34	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R35	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R36	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R38	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R39	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R40	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)

MB-1081 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-779-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1081
3pcs	3-855-938-01	s SCREW
2pcs	2-534-514-00	o SUPPORT (1)
2pcs	7-621-775-08	s SCREW +B2.6X3
CN2	1-778-650-11	o CONNECTOR, FFC (ZIF) 30P
CN3	1-764-177-91	s PIN, CONNECTOR 7P
CN4	1-691-591-11	s PIN,CONNECTOR (8P) (SMD) (1.5MM)
CN5	1-766-382-11	s PIN, CONNECTOR (10P) (SMD) (1.5M
CN6	1-691-550-11	s PIN,CONNECTOR (3P) (SMD) (1.5MM)
CN7	1-816-562-21	s CONNECTOR, FFC (ZIF) 36P
CN8	1-778-652-11	s CONNECTOR, FFC (ZIF) 50P
CN9	1-816-562-21	s CONNECTOR, FFC (ZIF) 36P
CN10	1-778-652-11	s CONNECTOR, FFC (ZIF) 50P
CN11	1-573-290-21	s PIN,CONNECTOR (4P) (SMD) (1.5MM)
CN12	1-691-591-11	s PIN,CONNECTOR (8P) (SMD) (1.5MM)
CN13	1-815-954-21	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 13P
CN14	1-816-587-11	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 15P
CN15	1-778-534-11	o CONNECTOR, FFC (ZIF) 45P
CN16	1-778-534-11	o CONNECTOR, FFC (ZIF) 45P
CN17	1-778-534-11	o CONNECTOR, FFC (ZIF) 45P
CN101	1-815-960-11	s CONNECTOR, BOARD TO BOARD 30P
CN102	1-573-806-91	s PIN, CONNECTOR 6P
CN103	1-691-591-11	s PIN,CONNECTOR (8P) (SMD) (1.5MM)
CN104	1-766-382-11	s PIN, CONNECTOR (10P) (SMD) (1.5M
CN105	1-573-290-21	s PIN,CONNECTOR (4P) (SMD) (1.5MM)
CN106	1-573-768-21	s PIN, CONNECTOR (5P) (SMD) (1.5MM)
CN107	1-691-591-11	s PIN,CONNECTOR (8P) (SMD) (1.5MM)
CN108	1-691-591-11	s PIN,CONNECTOR (8P) (SMD) (1.5MM)
FB1	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB5	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB6	1-416-976-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB11	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB12	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB13	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB14	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB15	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB16	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB17	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB18	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB19	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB20	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB21	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB22	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB23	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB24	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB25	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB26	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB27	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB28	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB29	1-414-772-11	s INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FB30	1-469-092-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB31	1-469-092-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB32	1-469-092-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB33	1-469-092-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB34	1-469-092-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB35	1-469-092-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB39	1-469-092-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)

(MB-1081 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
FB40	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB41	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB42	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB43	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB44	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB58	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB59	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB60	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB61	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB62	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB63	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB64	1-469-092-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB65	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB66	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB67	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB68	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB69	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB70	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB71	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB72	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB73	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB74	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB75	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB76	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB77	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB78	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB79	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB80	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB81	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB82	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB83	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB84	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB85	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB86	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB87	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB88	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB89	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB90	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB91	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB92	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB93	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB94	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB95	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB96	1-414-772-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE) 2012
FB97	1-414-772-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE) 2012
FB98	1-414-772-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE) 2012
FB99	1-414-772-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE) 2012
FB100	1-414-772-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE) 2012
FB101	1-414-772-11 s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE) 2012
FB102	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB103	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB104	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB105	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB106	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB107	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB108	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB109	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB110	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB111	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)

(MB-1081 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
FB112	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB113	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB114	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB115	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB116	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)
FB117	1-400-462-21 s	FERRITE, EMI (SMD) (1005)

MD-76 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-7067-229-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MD-76
1pc	3-057-555-01	o HOLDER, LED
2pcs	3-066-170-01	o HOLDER, SENSOR
1pc	3-973-185-01	s RETAINER, ENCODER
C001	1-162-970-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C002	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
CN001	1-691-359-21	s CONNECTOR,FPC/FPC 21P
CN002	1-691-359-21	s CONNECTOR,FPC/FPC 21P
CN003	1-691-356-21	s CONNECTOR, FFC/FPC (ZIF) 18P
D001	6-500-652-01	s DIODE GL453SE0000F
IC001	8-759-510-71	s IC BA10358F-E2
IC002	8-719-052-03	s ELEMENT, HOLE THS124TE85L
IC003	8-719-052-03	s ELEMENT, HOLE THS124TE85L
IC004	8-719-082-56	s PHOTO COUPLER TLP907(LB, SONY)
IC005	8-719-082-56	s PHOTO COUPLER TLP907(LB, SONY)
JR001	1-216-296-00	s CONDUCTOR, CHIP (3216)
JR003	1-216-296-00	s CONDUCTOR, CHIP (3216)
JR004	1-216-296-00	s CONDUCTOR, CHIP (3216)
JR005	1-216-296-00	s CONDUCTOR, CHIP (3216)
JR006	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
Q001	6-550-402-01	s TRANSISTOR PT4850FE000F
Q002	6-550-402-01	s TRANSISTOR PT4850FE000F
R001	1-216-816-11	s RESISTOR, CHIP 390 1/10W 1608
R003	1-216-810-11	s RESISTOR, CHIP 120 1/10W 1608
R004	1-216-837-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/10W 1608
R005	1-218-867-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R006	1-218-867-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R007	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R008	1-216-837-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/10W 1608
R009	1-216-837-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/10W 1608
R010	1-218-867-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R011	1-218-867-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R012	1-216-174-00	s RESISTOR,CHIP 100 1/8W (3216)
R013	1-216-837-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/10W 1608
R014	1-216-184-00	s RESISTOR,CHIP 270 1/8W (3216)
R015	1-216-816-11	s RESISTOR, CHIP 390 1/10W 1608
R028	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R029	1-216-809-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/10W 1608
R030	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
R031	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
R032	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
R033	1-216-864-11	s CONDUCTOR, CHIP (1608)
RV001	1-241-770-11	s RESISTOR ADJ 1M (CERMEN'T)
RV002	1-238-019-11	s RESISTOR,ADJ,CARBON 47K
RV003	1-241-770-11	s RESISTOR ADJ 1M (CERMEN'T)
RV004	1-238-019-11	s RESISTOR,ADJ,CARBON 47K
S001	1-762-551-21	s SWITCH, PUSH
S002	1-771-604-11	s SWITCH, DETECTION
S003	1-771-604-11	s SWITCH, DETECTION

PA-296 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1	1-126-398-11	s CAPACITOR ELECT 4.7MF/35V(CHIP
C2	1-164-938-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1500PF/50VB
C3	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C4	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C6	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-113-985-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/20V
C8	1-135-349-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C9	1-165-811-11	s CAPACITOR CHIP CERAMIC 22MF B
C10	1-165-811-11	s CAPACITOR CHIP CERAMIC 22MF B
C11	1-104-607-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/16V(105C)
C12	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C13	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C14	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C15	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C16	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C17	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C18	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C19	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C20	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-164-862-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C22	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C25	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C26	1-164-840-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C27	1-164-847-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C28	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C29	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C30	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C31	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C32	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C33	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C34	1-135-349-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C35	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C36	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C37	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C38	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C39	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C40	1-119-751-11	s CAPACITOR,TANTALUM 22MF/16V
C43	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C44	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C45	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C46	1-113-987-11	s CAPACITOR TANTALUM 4.7MF/25V
C47	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C50	1-126-398-11	s CAPACITOR ELECT 4.7MF/35V(CHIP
C51	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C52	1-164-939-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C53	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C54	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C55	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C56	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C57	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C58	1-135-349-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C59	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C60	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C61	1-135-349-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C62	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C63	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C64	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(PA-296 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C66	1-135-957-11	s CAP, CHIP TANTALUM ELECT 10MF
CN1	1-778-451-11	o CONNECTOR, FPC (50P)
CN2	1-569-775-11	s PIN, CONNECTOR
D1	8-719-043-70	s DIODE MA6S121-(TX)
D2	8-719-043-70	s DIODE MA6S121-(TX)
FB1	1-469-118-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-118-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB3	1-469-118-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB4	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB5	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB6	1-469-110-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB7	1-469-110-21	s FERRITE, EMI (SMD)
IC5	8-759-523-36	s IC TC74ACT04FT(EL)
IC6	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC7	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC9	6-700-931-01	s IC UPD16510GR-8JG-E1
IC10	6-700-931-01	s IC UPD16510GR-8JG-E1
IC12	8-759-346-27	s IC LM45BIM3X
L2	1-412-943-11	s INDUCTOR 2.2UH (2520)
Q4	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q5	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q6	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q7	8-729-802-80	s TRANSISTOR 2SC3661
Q8	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q9	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q10	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q11	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q12	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q13	8-729-802-80	s TRANSISTOR 2SC3661
Q14	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q15	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q16	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q17	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q18	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q19	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q23	6-550-361-01	s TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
Q24	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
R1	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R2	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R3	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R4	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R5	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R6	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R7	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R8	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R9	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R10	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R11	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R12	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R13	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R14	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R19	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R20	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R21	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R22	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)

(PA-296 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R23	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R24	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R25	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R26	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R27	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R28	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R29	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R30	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R31	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R32	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R33	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R34	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R35	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R36	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R37	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R38	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R39	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R40	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R41	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R42	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R45	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R46	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R47	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R48	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R49	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R50	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R51	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R52	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R53	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R54	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R59	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R63	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R69	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R72	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R75	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R76	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R77	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R80	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R81	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R82	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R83	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R84	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R86	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R87	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R88	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R89	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R90	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R95	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R96	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
RB1	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)

PA-297 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-126-398-11	s	CAPACITOR ELECT 4.7MF/35V(CHIP
C2	1-164-938-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1500PF/50VB
C3	1-135-646-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C4	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-135-646-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-113-985-11	s	CAPACITOR,TANTALUM 10MF/20V
C8	1-135-349-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C9	1-165-811-11	s	CAPACITOR CHIP CERAMIC 22MF B
C10	1-165-811-11	s	CAPACITOR CHIP CERAMIC 22MF B
C11	1-104-607-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/16V(105C)
C12	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C13	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C14	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C15	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C16	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C17	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C18	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C19	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C25	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C26	1-164-840-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C27	1-164-847-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C28	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C29	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C30	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C31	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C32	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C33	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C34	1-135-349-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C35	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C36	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C37	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C38	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C39	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C40	1-119-751-11	s	CAPACITOR,TANTALUM 22MF/16V
C43	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C44	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C45	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C46	1-113-987-11	s	CAPACITOR TANTALUM 4.7MF/25V
C47	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C50	1-126-398-11	s	CAPACITOR ELECT 4.7MF/35V(CHIP
C51	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C52	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C53	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C54	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C55	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C56	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C57	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C58	1-135-349-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C59	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C60	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C61	1-135-349-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C62	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C63	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C64	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(PA-297 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C66	1-135-957-11	s	CAP, CHIP TANTALUM ELECT 10MF
CN1	1-778-451-11	o	CONNECTOR, FPC (50P)
CN2	1-569-775-11	s	PIN, CONNECTOR
D1	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
D2	8-719-043-70	s	DIODE MA6S121-(TX)
FB1	1-469-118-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-118-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB3	1-469-118-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB4	1-414-864-11	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB5	1-414-864-11	s	INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB6	1-469-110-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB7	1-469-110-21	s	FERRITE, EMI (SMD)
IC5	8-759-523-36	s	IC TC74ACT04FT(EL)
IC6	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC7	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC9	6-700-931-01	s	IC UPD16510GR-8JG-E1
IC10	6-700-931-01	s	IC UPD16510GR-8JG-E1
IC11	8-759-346-27	s	IC LM45BIM3X
L2	1-412-943-11	s	INDUCTOR 2.2UH (2520)
Q4	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q5	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q6	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q7	8-729-802-80	s	TRANSISTOR 2SC3661
Q8	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q9	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q10	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q11	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q12	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q13	8-729-802-80	s	TRANSISTOR 2SC3661
Q14	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q15	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q16	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q17	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q18	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q19	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q23	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
Q24	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
R1	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R2	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R3	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R4	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R5	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R6	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R7	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R8	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R9	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R10	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R11	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R12	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R13	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R14	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R19	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R20	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R21	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R22	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)

(PA-297 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R23	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R24	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R25	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R26	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R27	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R28	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R29	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R30	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R31	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R32	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R33	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R34	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R35	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R36	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R37	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R38	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R39	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R40	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R41	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R42	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R45	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R46	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R47	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R48	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R49	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R50	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R51	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R52	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R53	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R54	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R59	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R63	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R69	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R72	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R75	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R76	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R77	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R80	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R81	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R82	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R83	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R84	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R86	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R87	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R88	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R89	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R90	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R95	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R96	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
RB1	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)

PA-298 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C1	1-126-398-11	s	CAPACITOR ELECT 4.7MF/35V(CHIP
C2	1-164-938-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1500PF/50VB
C3	1-135-646-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C4	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-135-646-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C6	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-113-985-11	s	CAPACITOR,TANTALUM 10MF/20V
C8	1-135-349-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C9	1-165-811-11	s	CAPACITOR CHIP CERAMIC 22MF B
C10	1-165-811-11	s	CAPACITOR CHIP CERAMIC 22MF B
C11	1-104-607-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/16V(105C)
C12	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C13	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C14	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C15	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C16	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C17	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C18	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C19	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C20	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C21	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C22	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C23	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C25	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C26	1-164-840-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C27	1-164-847-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C28	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C29	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C30	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C31	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C32	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C33	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C34	1-135-349-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C35	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C36	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C37	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C38	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C39	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C40	1-119-751-11	s	CAPACITOR,TANTALUM 22MF/16V
C43	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C44	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C45	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C46	1-113-987-11	s	CAPACITOR TANTALUM 4.7MF/25V
C47	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C50	1-126-398-11	s	CAPACITOR ELECT 4.7MF/35V(CHIP
C51	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C52	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C53	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C54	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C55	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C56	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C57	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C58	1-135-349-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C59	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C60	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C61	1-135-349-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C62	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C63	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C64	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(PA-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C66	1-135-957-11	s CAP, CHIP TANTALUM ELECT 10MF
C68	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-778-451-11	o CONNECTOR, FPC (50P)
CN2	1-569-775-11	s PIN, CONNECTOR
D1	8-719-043-70	s DIODE MA6S121-(TX)
D2	8-719-043-70	s DIODE MA6S121-(TX)
FB1	1-469-118-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB2	1-469-118-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB3	1-469-118-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB4	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB5	1-414-864-11	s INDUCTOR, MICRO (CHIP TYPE)
FB6	1-469-110-21	s FERRITE, EMI (SMD)
FB7	1-469-110-21	s FERRITE, EMI (SMD)
IC5	8-759-523-36	s IC TC74ACT04FT(EL)
IC6	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC7	6-706-489-01	s IC TC7SH32FU(T5RSOYJF)
IC8	6-704-912-01	s IC CAT24WC256XI-TE13
IC9	6-700-931-01	s IC UPD16510GR-8JG-E1
IC10	6-700-931-01	s IC UPD16510GR-8JG-E1
IC11	8-759-346-27	s IC LM45BIM3X
L2	1-412-943-11	s INDUCTOR 2.2UH (2520)
Q4	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q5	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q6	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q7	8-729-802-80	s TRANSISTOR 2SC3661
Q8	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q9	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q10	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q11	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q12	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q13	8-729-802-80	s TRANSISTOR 2SC3661
Q14	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q15	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q16	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q17	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q18	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q19	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q23	6-550-361-01	s TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB-E
Q24	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
R1	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R2	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R3	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R4	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R5	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R6	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R7	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R8	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R9	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R10	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R11	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R12	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R13	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R14	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R19	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R20	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(PA-298 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R21	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R22	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R23	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R24	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R25	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R26	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R27	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R28	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R29	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R30	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R31	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R32	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R33	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R34	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R35	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R36	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R37	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R38	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R39	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R40	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R41	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R42	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R45	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R46	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R47	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R48	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R49	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R50	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R51	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R52	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R53	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R54	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R59	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R63	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R69	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R72	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R75	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R76	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R77	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R80	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R81	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R82	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R83	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R84	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R86	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R87	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R88	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R89	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R90	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R95	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R96	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
RB1	1-234-381-21	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB2	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100KX4 (1005)

PD-112 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-8347-341-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, PD-112
1pc	1-418-876-11	s	TRANSFORMER UNIT, INVERTER
2pcs	3-051-232-01	o	CLIP, PCB
C1	1-164-943-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.01MF
C2	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C3	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C4	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C5	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C6	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C7	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C8	1-125-889-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF
C9	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C10	1-164-941-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 4700/16
C11	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C12	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C13	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C14	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C15	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C16	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C17	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C18	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C19	1-164-943-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.01MF
C20	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C21	1-165-811-11	s	CAPACITOR CHIP CERAMIC 22MF B
C22	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C23	1-127-715-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.22MF B1608
C24	1-125-891-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.47MF/10V
C25	1-127-715-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.22MF B1608
C26	1-125-891-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.47MF/10V
C27	1-127-715-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.22MF B1608
C28	1-125-891-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.47MF/10V
C29	1-127-715-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.22MF B1608
C30	1-125-891-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.47MF/10V
C31	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C32	1-164-943-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.01MF
C33	1-125-889-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF
C34	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C35	1-165-811-11	s	CAPACITOR CHIP CERAMIC 22MF B
C36	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C37	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C38	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C39	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C40	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C41	1-164-943-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.01MF
C42	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C43	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
CN1	1-794-378-21	s	PIN, CONNECTOR 14P
CN2	1-794-377-21	s	PIN, CONNECTOR 8P
CN3	1-774-261-11	o	CONNECTOR, FFC (ZIF) 24P
CN5	1-794-377-21	s	PIN, CONNECTOR 8P
D1	8-719-157-88	s	DIODE RD2.7SB
D2	8-719-036-83	o	DIODE RD4.3SB-T1
E1	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
IC1	8-752-108-38	s	IC CXM3004R-T4
IC2	6-702-217-01	s	IC MAX1792EUA33+TG069
IC3	8-759-678-06	s	IC CAT24WC02JI-TE13

(PD-112 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L1	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L2	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L3	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L4	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
Q1	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q2	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q3	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q4	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q5	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q6	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
R1	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R2	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R3	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R4	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R5	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R6	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R7	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R8	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R9	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R10	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R11	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R13	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R14	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R15	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R16	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R17	1-218-985-11	s	RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R18	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R19	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R20	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R21	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R22	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R23	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R24	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R25	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R26	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R27	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R28	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R29	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R30	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R31	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R32	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R34	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R35	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R36	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R37	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R38	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R39	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R40	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R41	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R42	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R43	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R44	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R45	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R46	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R47	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R48	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R49	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)

(PD-112 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R53	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R54	1-208-699-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)

PP-58A BOARD (DSR-450WS NTSC only)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C1	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C3	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C4	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C5	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C6	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C7	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C8	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C9	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C10	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C11	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C12	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C13	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C14	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C15	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C16	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C17	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C18	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C19	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C20	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C21	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C22	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C23	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C24	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C25	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C26	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C27	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C30	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C31	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C32	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C33	1-127-692-91 s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C34	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C35	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C36	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C37	1-125-777-11 s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN2	1-764-093-21 o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
IC1	6-706-487-01 s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC2	8-759-491-46 s	IC TC74VHCT04AFT (EL)
L1	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L3	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L4	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
R1	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R2	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R3	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R4	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R5	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R6	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R7	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R8	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R9	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R10	1-208-635-11 s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R11	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R12	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R13	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R14	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R15	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

(PP-58A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R16	1-208-635-11	s RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R20	1-208-635-11	s RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R25	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R26	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R27	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R28	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R29	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R30	1-208-635-11	s RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R32	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R33	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R34	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R35	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R36	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R38	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R39	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
RB1	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB2	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB3	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB4	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB5	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB6	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB7	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB8	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB9	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB10	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB11	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB12	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB13	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB14	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB15	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB16	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB17	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB18	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB19	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB20	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB21	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB22	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB23	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB24	1-234-372-11	s RES, NETWORK 100X4 (1005)
RB25	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)

RE-222 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1107-003-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, RE-222
C4	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C5	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C7	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C9	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C10	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C11	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C12	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C13	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C14	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C15	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C16	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C17	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C18	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C19	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C20	1-125-889-11	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF
C21	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C22	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C23	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C24	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C26	1-125-827-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MF/25V
C29	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C30	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C31	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C32	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C33	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C34	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C35	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C37	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C38	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C39	1-135-342-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C40	1-100-390-21	s CAPACITOR, ELECT 180MF(6.3X6)
C41	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C42	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C43	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C44	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C46	1-100-627-21	s CAPACITOR, CHIP ELECT10MF6358
C47	1-100-627-21	s CAPACITOR, CHIP ELECT10MF6358
C48	1-137-757-21	s CAP, ALUMINIUM SOLID ELECT
C49	1-135-347-11	s CAP, SOLID ELECT 82MF
C52	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C53	1-115-339-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C54	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C55	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C56	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C57	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C58	1-100-627-21	s CAPACITOR, CHIP ELECT10MF6358
C59	1-100-627-21	s CAPACITOR, CHIP ELECT10MF6358
C60	1-135-349-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 22MF 20V
C61	1-135-347-11	s CAP, SOLID ELECT 82MF
C62	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C63	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C64	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C65	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C70	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C85	1-165-887-91	s CAP, CERAMIC 0.22MF (1005)
C88	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C90	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608

(RE-222 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C93	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C200	1-119-923-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.047MF
C201	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C202	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C203	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C204	1-164-878-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C205	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C206	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C207	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C208	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C209	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C210	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C211	1-127-760-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C212	1-125-889-11	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF
C214	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C215	1-125-889-11	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF
C216	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C223	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C224	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C225	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C226	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C227	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C228	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C229	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C230	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C231	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C232	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C233	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C234	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C235	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C236	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C237	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C238	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C239	1-100-390-21	s CAPACITOR, ELECT 180MF(6.3X6)
C240	1-112-180-21	s CAP, ALUMINIUM ELECT 150MF
C241	1-112-180-21	s CAP, ALUMINIUM ELECT 150MF
C242	1-100-391-21	s CAPACITOR, ELECT 180MF (5X6)
C248	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C249	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C250	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C251	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C252	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C253	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C254	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C255	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C256	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C257	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C258	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C259	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C260	1-119-923-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.047MF
C261	1-119-923-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.047MF
C263	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C264	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C265	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C266	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C268	1-127-760-11	s CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C272	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C273	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C274	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)

(RE-222 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C275	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C276	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C277	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C278	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C279	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C280	1-100-390-21	s CAPACITOR, ELECT 180MF(6.3X6)
C281	1-100-390-21	s CAPACITOR, ELECT 180MF(6.3X6)
C284	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C285	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C286	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C287	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C288	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C289	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C290	1-100-415-11	s CAPACITOR,CERAMIC 0.47MF(1005)
C400	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C402	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C403	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C405	1-135-348-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 150MF
C406	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C407	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C409	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C410	1-100-552-21	s CAPACITOR, ELECT 10MF
C411	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C412	1-115-340-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.22MF/25V B
C413	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC 0.0047MF B1005
C414	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C415	1-125-898-91	s C-CAP, 0.22-50 Z F
C416	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C418	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C420	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C421	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C422	1-164-882-11	s CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C423	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C424	1-100-566-91	s CAP, CHIP CERAMIC 0.1MF B 1608
C425	1-163-021-91	s CAPACITOR, CERAMIC 0.01MF/50V
CN1	1-815-889-21	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 14P
CN2	1-778-616-21	o PIN, CONNECTOR
CN400	1-764-250-11	o PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
D2	8-719-072-43	s DIODE RB050L-40TE25
D3	8-719-037-41	s DIODE RD20SB-T1
D4	8-719-938-75	s DIODE SB05-05CP (RECTI)
D5	8-719-938-75	s DIODE SB05-05CP (RECTI)
D6	8-719-938-75	s DIODE SB05-05CP (RECTI)
D7	8-719-938-75	s DIODE SB05-05CP (RECTI)
D9	8-719-052-12	s DIODE 1SS376TE-17
D10	8-719-989-93	s DIODE SB01-15CP
D11	8-719-989-93	s DIODE SB01-15CP
D12	8-719-987-21	s DIODE SB02-09CP-TB-E
D13	8-719-987-21	s DIODE SB02-09CP-TB-E
D14	8-719-938-75	s DIODE SB05-05CP (RECTI)
D17	8-719-991-00	s DIODE DAP222
D18	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE61
D19	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE61
D21	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE61
D26	8-719-938-75	s DIODE SB05-05CP (RECTI)
D31	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE61
D32	8-719-069-28	s DIODE 1SS400TE61
D200	8-719-938-75	s DIODE SB05-05CP (RECTI)

(RE-222 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D201	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D202	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D203	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D204	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D205	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D206	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D207	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D212	8-719-991-00	s	DIODE DAP222
D213	8-719-991-00	s	DIODE DAP222
D214	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D215	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D216	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D217	8-719-938-75	s	DIODE SB05-05CP (RECTI)
D220	8-719-991-00	s	DIODE DAP222
D401	8-719-016-74	s	DIODE 1SS352
D402	6-500-215-01	s	DIODE M2FM3
E1	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
FB400	1-414-772-11	s	INDUCTOR,MICRO(CHIP TYPE) 2012
FL400	1-234-851-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
FL401	1-234-851-11	s	FILTER, EMI REMOVAL
IC1	8-759-041-46	s	IC L78M05TLL-SONY-TL
IC2	6-707-828-01	s	IC MM1431ANRE
IC3	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC4	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC7	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
IC8	6-707-828-01	s	IC MM1431ANRE
IC9	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
IC200	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC201	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC204	8-759-669-64	s	IC TL1451ACPWR-12
IC400	6-701-652-01	s	IC MAX4374TEUB-TG069
L1	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L2	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L3	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L4	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L5	1-400-869-11	s	COIL, CHOKE 47UH
L6	1-400-869-11	s	COIL, CHOKE 47UH
L7	1-406-864-21	s	COIL,CHOKE 4.7UH
L8	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L9	1-414-852-31	s	INDUCTOR (SMD) 470.0UH
L10	1-414-852-31	s	INDUCTOR (SMD) 470.0UH
L11	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L12	1-410-389-31	s	INDUCTOR,CHIP 47UH (3225)
L200	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L201	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L202	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L203	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L204	1-400-869-11	s	COIL, CHOKE 47UH
L205	1-400-869-11	s	COIL, CHOKE 47UH
L206	1-400-869-11	s	COIL, CHOKE 47UH
L207	1-400-869-11	s	COIL, CHOKE 47UH
L208	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L209	1-406-864-21	s	COIL,CHOKE 4.7UH
L210	1-406-864-21	s	COIL,CHOKE 4.7UH
L211	1-424-723-21	s	COIL, CHOKE 1.0UH

(RE-222 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L212	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L213	1-424-643-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L214	1-457-045-11	s	COIL, CHOKE (8.2UH)
L215	1-400-868-11	s	COIL, CHOKE 22UH
L216	1-406-864-21	s	COIL,CHOKE 4.7UH
L217	1-406-864-21	s	COIL,CHOKE 4.7UH
L400	1-457-043-11	s	COIL, CHOKE (12.7UH)
L401	1-469-549-21	s	INDUCTOR, CHIP 1.0UH (LB2016)
L402	1-457-046-11	s	COIL, CHOKE (2.0UH)
Q2	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q3	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q4	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q5	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q8	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q10	8-729-012-35	s	TRANSISTOR 2SK711-BL
Q11	8-729-012-35	s	TRANSISTOR 2SK711-BL
Q12	8-729-012-35	s	TRANSISTOR 2SK711-BL
Q13	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q14	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q15	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q16	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q17	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q18	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q19	6-550-022-01	s	TRANSISTOR SI9407AEY-T1
Q20	8-729-045-53	s	TRANSISTOR SI4431DY-T1
Q21	8-729-045-53	s	TRANSISTOR SI4431DY-T1
Q22	8-729-047-85	s	TRANSISTOR SI4416DY-T1
Q23	8-729-047-85	s	TRANSISTOR SI4416DY-T1
Q24	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q25	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q28	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q39	8-729-928-27	s	TRANSISTOR DTA144EE
Q40	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q41	8-729-928-27	s	TRANSISTOR DTA144EE
Q43	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q47	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q48	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q200	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q201	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q202	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q203	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q206	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q207	8-729-929-26	s	TRANSISTOR DTC114TE
Q210	8-729-012-35	s	TRANSISTOR 2SK711-BL
Q211	8-729-012-35	s	TRANSISTOR 2SK711-BL
Q212	8-729-012-35	s	TRANSISTOR 2SK711-BL
Q213	8-729-012-35	s	TRANSISTOR 2SK711-BL
Q214	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q215	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q216	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q217	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q218	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q219	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q220	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q221	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q222	8-729-045-53	s	TRANSISTOR SI4431DY-T1
Q223	8-729-045-53	s	TRANSISTOR SI4431DY-T1
Q224	8-729-045-53	s	TRANSISTOR SI4431DY-T1
Q225	8-729-045-53	s	TRANSISTOR SI4431DY-T1

(RE-222 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q226	8-729-047-85	s TRANSISTOR SI4416DY-T1
Q227	8-729-047-85	s TRANSISTOR SI4416DY-T1
Q228	8-729-047-85	s TRANSISTOR SI4416DY-T1
Q229	8-729-047-85	s TRANSISTOR SI4416DY-T1
Q230	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q231	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q233	8-729-929-26	s TRANSISTOR DTC114TE
Q235	8-729-012-35	s TRANSISTOR 2SK711-BL
Q236	8-729-012-35	s TRANSISTOR 2SK711-BL
Q237	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q238	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q239	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q240	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q241	8-729-045-53	s TRANSISTOR SI4431DY-T1
Q242	8-729-045-53	s TRANSISTOR SI4431DY-T1
Q243	8-729-047-85	s TRANSISTOR SI4416DY-T1
Q244	8-729-047-85	s TRANSISTOR SI4416DY-T1
Q400	8-729-141-75	s TRANSISTOR 2SD596DV345
Q401	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q403	8-729-046-04	s TRANSISTOR FDS6690A
Q404	8-729-046-04	s TRANSISTOR FDS6690A
Q405	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
R1	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R2	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R3	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R4	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R5	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R6	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R7	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R8	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R9	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R10	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R11	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R12	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R13	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R14	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R15	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R16	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R17	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R18	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R19	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R20	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R21	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R23	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R24	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R25	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R26	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R27	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R29	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R33	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R34	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R35	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R36	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R37	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R38	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R39	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R40	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R41	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)

(RE-222 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R42	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R43	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R44	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R45	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R46	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R47	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R48	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R49	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R50	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R51	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R52	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R53	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R54	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R55	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R56	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R57	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R58	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R59	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R60	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R66	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R67	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R68	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R70	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R82	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R83	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R84	1-208-939-11	s RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R85	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R86	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R87	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R88	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R89	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R90	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R91	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R92	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R93	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R94	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R95	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R96	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R97	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R98	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R99	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R100	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R111	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R113	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R114	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R115	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R116	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R117	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R118	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R124	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R126	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R127	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R128	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R144	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R145	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R146	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R147	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R148	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R149	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)

(RE-222 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R153	1-208-939-11	s RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R155	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R156	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R157	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R158	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R159	1-208-939-11	s RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R160	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R161	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R171	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R172	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R175	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R176	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R200	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R201	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R202	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R203	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R204	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R205	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R206	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R207	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R208	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R209	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R210	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R211	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R212	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R213	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R214	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R215	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R216	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R217	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R218	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R219	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R220	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R221	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R222	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R223	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R225	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R226	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R227	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R228	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R229	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R234	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R235	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R236	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R237	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R238	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R239	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R240	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R241	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R242	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R243	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R244	1-208-939-11	s RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R245	1-208-939-11	s RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R246	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R247	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R248	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R249	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R250	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

(RE-222 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R251	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R252	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R253	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R254	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R255	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R256	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R257	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R258	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R259	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R260	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R261	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R262	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R263	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R264	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R265	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R266	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R267	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R268	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R269	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R270	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R271	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R272	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R273	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R274	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R275	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R276	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R277	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R278	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R279	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R280	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R281	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R282	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R311	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R312	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R313	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R314	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R315	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R316	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R319	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R321	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R322	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R323	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R324	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R325	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R326	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R327	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R328	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R329	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R330	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R331	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R332	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R333	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R340	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R341	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R342	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R343	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R344	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R345	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R346	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)

(RE-222 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R347	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R349	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R350	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R351	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R352	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R353	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R354	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R355	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R356	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R357	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R358	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R359	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R360	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R375	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R376	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R377	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R378	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R379	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R380	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R381	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R382	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R383	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R400	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R401	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R402	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R403	1-218-985-11	s RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R404	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R405	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R406	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R407	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R408	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R409	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R410	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R411	1-219-684-11	s RESISTOR, CHIP 0.01 1W
R413	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R414	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R415	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R416	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R418	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R420	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R421	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R422	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R424	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R425	1-219-684-11	s RESISTOR, CHIP 0.01 1W
R427	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R428	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R429	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
T1	1-437-507-11	s TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER

SE-818 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-944-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SE-818
CN101	1-573-806-91	s PIN, CONNECTOR 6P
PH101	6-600-300-01	s IC NJL5901R
PH102	6-600-300-01	s IC NJL5901R
R1	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)

SW-1251 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-847-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1251
C4	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C6	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C7	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C8	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C10	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
R1	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R2	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R4	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R6	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
RB1	1-234-375-21	s RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RV1	1-227-244-11	s RESISTOR, VAR, CARBON 5K/5K
S1	1-570-995-11	s SWITCH, KEY BOARD
S2	1-762-531-11	s SWITCH, TOGGLE
S3	1-762-124-11	s SWITCH, TOGGLE

SW-1252 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-771-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1252
CN1	1-770-621-21	s PIN, CONNECTOR 4P
D1	8-719-064-52	s DIODE CL-191YG-CD-T
R1	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
S1	1-572-288-11	s SWITCH, PUSH (1-1)
S2	1-572-921-11	s SWITCH,KEY BOARD

SW-1276 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-782-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1276
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C5	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C6	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C9	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C10	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
R1	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R2	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R3	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R4	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R5	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R6	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R7	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R8	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
S1	1-762-123-11	s SWITCH, TOGGLE
S2	1-762-123-11	s SWITCH, TOGGLE
S3	1-762-123-11	s SWITCH, TOGGLE
S4	1-762-531-11	s SWITCH, TOGGLE

SW-1277 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-783-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1277
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
EN1	1-467-973-11	s ENCODER, ROTARY(SWITCH)

SW-1278 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-851-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1278
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
D1	8-719-989-03	s DIODE DAN222
R1	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R2	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
S1	1-762-002-11	s SWITCH, TOGGLE

SW-1279 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-852-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1279
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
S1	1-570-878-31	s SWITCH,PUSH (1 KEY)
S2	1-570-984-11	s SWITCH,TOGGLE

SW-1280 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-853-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1280
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN2	1-580-056-21	s PIN,CONNECTOR 3P
R1	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R2	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
S1	1-771-348-11	s SWITCH, TACTILE
S2	1-771-348-11	s SWITCH, TACTILE

SW-1281 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-784-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1281
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C4	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-794-997-11	s PIN, CONNECTOR 20P
CN2	1-794-378-21	s PIN, CONNECTOR 14P
R1	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R2	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R3	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R4	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
S1	1-572-921-11	s SWITCH,KEY BOARD
S2	1-572-921-11	s SWITCH,KEY BOARD
S3	1-572-921-11	s SWITCH,KEY BOARD
S4	1-572-921-11	s SWITCH,KEY BOARD

SW-1282 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1106-786-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1282
C1	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C2	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C3	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
CN1	1-580-756-21	s PIN, CONNECTOR 7P
D1	6-500-541-01	s DIODE CL-270D-C-TSL
D2	6-500-541-01	s DIODE CL-270D-C-TSL
D3	6-500-541-01	s DIODE CL-270D-C-TSL
S1	1-572-921-11	s SWITCH,KEY BOARD
S2	1-572-921-11	s SWITCH,KEY BOARD
S3	1-572-921-11	s SWITCH,KEY BOARD

VA-219 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-8347-370-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, VA-219
C1	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C2	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C3	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C4	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C5	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C6	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C7	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C8	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C9	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C10	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C11	1-131-861-11	s CAPACITOR,TANTALUM ELECT 4.7MF
C12	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C13	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C14	1-131-861-11	s CAPACITOR,TANTALUM ELECT 4.7MF
C15	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C16	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C17	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C18	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C19	1-131-861-11	s CAPACITOR,TANTALUM ELECT 4.7MF
C20	1-131-861-11	s CAPACITOR,TANTALUM ELECT 4.7MF
C21	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C22	1-131-861-11	s CAPACITOR,TANTALUM ELECT 4.7MF
C23	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C24	1-131-861-11	s CAPACITOR,TANTALUM ELECT 4.7MF
C25	1-104-851-11	s CAPACITOR,TANTALUM 10MF/10V
C26	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C27	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C28	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C29	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C30	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C31	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C32	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C33	1-164-840-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C34	1-164-840-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C35	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C36	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C37	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C38	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C39	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C40	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C41	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C42	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C43	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C44	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C45	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C46	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C47	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C48	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C49	1-164-844-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 4PF/50V
C50	1-164-844-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 4PF/50V
C51	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C52	1-164-844-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 4PF/50V
C53	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C54	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C55	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C56	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C57	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF

(VA-219 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C58	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C59	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C60	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C61	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C62	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C63	1-135-342-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C64	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C65	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C66	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C67	1-135-342-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C68	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C69	1-165-871-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF
C70	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C71	1-135-342-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C72	1-137-685-91	s	CAP, CHIP FILM 0.47MF
C73	1-137-685-91	s	CAP, CHIP FILM 0.47MF
C74	1-137-685-91	s	CAP, CHIP FILM 0.47MF
C75	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C76	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C77	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C78	1-127-953-11	s	CAPACITOR,FILM 0.033MF (3216)
C79	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C80	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C81	1-127-953-11	s	CAPACITOR,FILM 0.033MF (3216)
C82	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C83	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C84	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C85	1-127-953-11	s	CAPACITOR,FILM 0.033MF (3216)
C86	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C87	1-110-569-21	s	CAPACITOR CHIP TANTAL47MF/6.3V
C88	1-110-569-21	s	CAPACITOR CHIP TANTAL47MF/6.3V
C89	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C90	1-110-569-21	s	CAPACITOR CHIP TANTAL47MF/6.3V
C91	1-110-569-21	s	CAPACITOR CHIP TANTAL47MF/6.3V
C92	1-110-569-21	s	CAPACITOR CHIP TANTAL47MF/6.3V
C93	1-110-569-21	s	CAPACITOR CHIP TANTAL47MF/6.3V
C94	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C95	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C96	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C97	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C98	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C99	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C100	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C101	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C102	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C103	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C104	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C105	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C106	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C107	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C111	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C200	1-128-590-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF/6.3V(105)
C201	1-128-590-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF/6.3V(105)
C202	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C203	1-128-590-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF/6.3V(105)
C204	1-128-590-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF/6.3V(105)
C206	1-165-629-11	s	CAPACITOR,CERAMIC1000000PF B
C207	1-165-629-11	s	CAPACITOR,CERAMIC1000000PF B
C208	1-135-646-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V

(VA-219 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C209	1-107-418-11	s	CAPACITOR,CHIP ELECT 10MF 35V
C210	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C211	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C212	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C213	1-135-342-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C214	1-107-418-11	s	CAPACITOR,CHIP ELECT 10MF 35V
C215	1-135-342-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C216	1-135-342-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C217	1-135-342-11	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C218	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C219	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C220	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C221	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C222	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C223	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF (3225)
C224	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C225	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C226	1-164-878-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 150PF
C228	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C229	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C230	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C231	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C232	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C233	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C234	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C235	1-164-842-11	s	CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C236	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C237	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C238	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C248	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C249	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C250	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C251	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C252	1-127-692-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C253	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
CN1	1-569-775-11	s	PIN, CONNECTOR
CN2	1-793-093-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 60P
CN3	1-569-775-11	s	PIN, CONNECTOR
CN4	1-569-775-11	s	PIN, CONNECTOR
D4	8-719-421-69	s	DIODE MA133
D103	8-719-421-69	s	DIODE MA133
D203	8-719-421-69	s	DIODE MA133
D303	8-719-421-69	s	DIODE MA133
E1	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
FL101	1-402-639-11	s	FILTER,TRAP
FL201	1-402-639-11	s	FILTER,TRAP
FL301	1-402-639-11	s	FILTER,TRAP
IC1	6-701-541-01	s	IC TLC2272CPW (R)
IC2	8-759-111-56	s	IC UP4572G2
IC3	6-706-483-01	s	IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
IC4	8-759-523-81	s	IC TC74VHC08FT(EL)
IC5	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC6	8-759-523-04	s	IC TC74HC4538AFT
IC7	8-759-669-67	s	IC TL074CPWR-12
IC8	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC9	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC10	8-759-689-06	s	IC LTC1660CGN-E2

(VA-219 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC11	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC12	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC13	8-759-689-06	s IC LTC1660CGN-E2
IC15	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC16	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT (EL)
IC17	8-759-669-67	s IC TL074CPWR-12
IC18	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT (EL)
IC19	8-759-685-33	s IC BU2500FV-E2
IC20	6-704-976-01	s IC ADR381ART-REEL7
IC101	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC102	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT (EL)
IC103	8-752-052-71	s IC CXA1486Q
IC104	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC105	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC201	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC202	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT (EL)
IC203	8-752-052-71	s IC CXA1486Q
IC204	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC205	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC301	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC302	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT (EL)
IC303	8-752-052-71	s IC CXA1486Q
IC304	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC305	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
L1	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L6	1-412-955-11	s INDUCTOR 22UH (2520)
L7	1-412-955-11	s INDUCTOR 22UH (2520)
L8	1-412-955-11	s INDUCTOR 22UH (2520)
L101	1-412-935-11	s INDUCTOR 0.47UH (2520)
L104	1-414-521-11	s INDUCTOR, SMALL TYPE 10.0UH
L201	1-412-935-11	s INDUCTOR 0.47UH (2520)
L204	1-414-521-11	s INDUCTOR, SMALL TYPE 10.0UH
L301	1-412-935-11	s INDUCTOR 0.47UH (2520)
L304	1-414-521-11	s INDUCTOR, SMALL TYPE 10.0UH
Q15	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q16	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q17	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q18	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q19	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q20	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q21	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q22	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q23	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q24	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q25	8-729-039-86	s TRANSISTOR FMMT717TA
Q26	8-729-041-51	s TRANSISTOR FMMT617TA
Q27	8-729-041-51	s TRANSISTOR FMMT617TA
Q28	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q29	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q103	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q104	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q109	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q113	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q114	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q203	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q204	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q209	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q213	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q214	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177

(VA-219 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q303	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q304	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q309	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q313	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q314	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q315	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q316	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q317	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q318	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q319	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q320	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q321	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q322	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q323	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q324	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q325	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q326	8-729-117-73	s TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q327	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q328	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q329	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q330	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q331	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q332	8-729-122-63	s TRANSISTOR 2SA1226-E4
R1	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R2	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R3	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R4	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R5	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R6	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R7	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R8	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R9	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R10	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R11	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R12	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R13	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R14	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R15	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R16	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R17	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R18	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R19	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R20	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R21	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R22	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R23	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R24	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R25	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R26	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R27	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R28	1-208-939-11	s RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R29	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R30	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R31	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R32	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R33	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R34	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R35	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)

(VA-219 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R36	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R37	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R38	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R39	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R40	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R41	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R42	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R43	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R44	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R45	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R46	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R47	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R48	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R50	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R51	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R53	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R54	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R56	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R57	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R58	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R59	1-218-985-11	s RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R60	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R61	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R62	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R63	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R64	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R65	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R66	1-218-985-11	s RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R67	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R68	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R69	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R70	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R71	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R72	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R73	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R74	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R75	1-208-909-11	s RESISTOR,CHIP 8.2K 1/16W(1005)
R76	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R77	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R78	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R79	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R80	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R81	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R82	1-208-909-11	s RESISTOR,CHIP 8.2K 1/16W(1005)
R83	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R84	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R85	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R86	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R87	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R88	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R89	1-208-909-11	s RESISTOR,CHIP 8.2K 1/16W(1005)
R90	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R91	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R92	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R93	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R94	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R95	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R96	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R97	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)

(VA-219 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R98	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R99	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R100	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R101	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R102	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R103	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R104	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R105	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R106	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R107	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R108	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R109	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R110	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R111	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R112	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R113	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R114	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R115	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R116	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R117	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R118	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R119	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R120	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R121	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R122	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R123	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R124	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R125	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R126	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R127	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R128	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R129	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R130	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R131	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R132	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R133	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R134	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R135	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R136	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R137	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R138	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R139	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R140	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R141	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R142	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R143	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R144	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R145	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R146	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R147	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R148	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R149	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R150	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R151	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R152	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R153	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R154	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R155	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R157	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(VA-219 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R158	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R159	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R161	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R162	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R163	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R164	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R165	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R166	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R167	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R169	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R170	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R171	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R172	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R173	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R174	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R175	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R176	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R177	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R178	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R179	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R180	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R181	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R182	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R183	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R184	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R185	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R186	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R187	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R188	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R189	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R190	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R191	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R192	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R193	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R194	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R195	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R196	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R202	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R203	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R204	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R205	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R206	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R208	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R209	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R210	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R211	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R212	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R213	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R214	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R215	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R216	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R217	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R218	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R219	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R220	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R221	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R222	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R223	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(VA-219 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R225	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R226	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R227	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R228	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R229	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R230	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R231	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R232	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R233	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R237	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R238	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R239	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R241	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R242	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R243	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R244	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R245	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R246	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R247	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R248	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R249	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R250	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R251	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R252	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R253	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R254	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R255	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R256	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R257	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R258	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R259	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R260	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R261	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R262	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R263	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R264	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R265	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R266	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R267	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R268	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R269	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R270	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R271	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R272	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R273	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R274	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R275	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R277	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R278	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R279	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R289	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R291	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R292	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R293	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1064	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
RB1	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB2	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB3	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)

(VA-219 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RV101	1-237-036-11	s RESISTOR, ADJ,CERMET 10K
RV201	1-237-036-11	s RESISTOR, ADJ,CERMET 10K
RV301	1-237-035-11	s RESISTOR,ADJ,CERMET 5K
TP1	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP2	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP3	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)

VA-228 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1110-181-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, VA-228
C1	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C2	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C3	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C4	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C5	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C6	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C7	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C8	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C9	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C10	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C11	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C12	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C13	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C14	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C15	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C16	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C17	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C18	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C19	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C20	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C21	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C22	1-100-055-21	s CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C26	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C27	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C28	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C29	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C30	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C31	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C32	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C33	1-164-840-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C34	1-164-840-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C35	1-164-935-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C36	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C37	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C38	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C39	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C40	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C41	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C42	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C43	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C44	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C45	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C46	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C47	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C48	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C49	1-164-844-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 4PF/50V
C50	1-164-844-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 4PF/50V
C51	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C52	1-164-844-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 4PF/50V
C53	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C54	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C55	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C56	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C57	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C58	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C59	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C60	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF

(VA-228 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C61	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C62	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C63	1-135-342-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C64	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C65	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C66	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C67	1-135-342-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C68	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C69	1-165-871-11	s CAPACITOR,ELECT 22MF
C70	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C71	1-135-342-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C72	1-137-685-91	s CAP, CHIP FILM 0.47MF
C73	1-137-685-91	s CAP, CHIP FILM 0.47MF
C74	1-137-685-91	s CAP, CHIP FILM 0.47MF
C75	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C76	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C77	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C78	1-127-953-11	s CAPACITOR,FILM 0.033MF (3216)
C79	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C80	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C81	1-127-953-11	s CAPACITOR,FILM 0.033MF (3216)
C82	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C83	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C84	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C85	1-127-953-11	s CAPACITOR,FILM 0.033MF (3216)
C86	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C89	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C94	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C95	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C96	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C97	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C98	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C99	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C100	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C101	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C102	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C103	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C104	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C105	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C106	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C107	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C111	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C200	1-128-590-11	s CAPACITOR ELECT 100MF/6.3V(105)
C201	1-128-590-11	s CAPACITOR ELECT 100MF/6.3V(105)
C202	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C203	1-128-590-11	s CAPACITOR ELECT 100MF/6.3V(105)
C204	1-128-590-11	s CAPACITOR ELECT 100MF/6.3V(105)
C206	1-165-629-11	s CAPACITOR,CERAMIC1000000PF B
C207	1-165-629-11	s CAPACITOR,CERAMIC1000000PF B
C208	1-135-646-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 1MF 16V
C209	1-107-418-11	s CAPACITOR,CHIP ELECT 10MF 35V
C210	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C211	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C212	1-164-882-11	s CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C213	1-135-342-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C214	1-107-418-11	s CAPACITOR,CHIP ELECT 10MF 35V
C215	1-135-342-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C216	1-135-342-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF
C217	1-135-342-11	s CAPACITOR,SOLID ELECT 56MF

(VA-228 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C218	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C219	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C220	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C221	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C222	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C223	1-165-947-91	s CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF (3225)
C224	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C225	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C226	1-164-878-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C228	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C229	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C230	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C231	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C232	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C233	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C234	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C235	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C236	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C237	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C238	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C248	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C249	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C250	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C251	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C252	1-127-692-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B 3216
C253	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
CN1	1-569-775-11	s PIN, CONNECTOR
CN2	1-793-093-11	o CONNECTOR, BOARD TO BOARD 60P
CN3	1-569-775-11	s PIN, CONNECTOR
CN4	1-569-775-11	s PIN, CONNECTOR
D4	8-719-421-69	s DIODE MA133
D103	8-719-421-69	s DIODE MA133
D203	8-719-421-69	s DIODE MA133
D303	8-719-421-69	s DIODE MA133
E1	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
FL101	1-402-639-11	s FILTER,TRAP
FL201	1-402-639-11	s FILTER,TRAP
FL301	1-402-639-11	s FILTER,TRAP
IC1	6-701-541-01	s IC TLC2272CPW (R)
IC2	8-759-111-56	s IC UPC4572G2
IC3	6-706-483-01	s IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
IC4	8-759-523-81	s IC TC74VHC08FT(EL)
IC5	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC6	8-759-523-04	s IC TC74HC4538AFT
IC7	8-759-669-67	s IC TL074CPWR-12
IC8	8-759-564-49	s IC TC7W53FU-TE12R
IC9	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC10	8-759-689-06	s IC LTC1660CGN-E2
IC11	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC12	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU(T5RSOYJF)
IC13	8-759-689-06	s IC LTC1660CGN-E2
IC15	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC16	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT(EL)
IC17	8-759-669-67	s IC TL074CPWR-12
IC18	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT(EL)
IC19	8-759-685-33	s IC BU2500FV-E2
IC20	6-704-976-01	s IC ADR381ART-REEL7

(VA-228 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC101	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC102	8-759-523-02	s	IC TC74HC4053AFT(EL)
IC103	8-752-052-71	s	IC CXA1486Q
IC104	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC105	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC201	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC202	8-759-523-02	s	IC TC74HC4053AFT(EL)
IC203	8-752-052-71	s	IC CXA1486Q
IC204	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC205	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC301	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC302	8-759-523-02	s	IC TC74HC4053AFT(EL)
IC303	8-752-052-71	s	IC CXA1486Q
IC304	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC305	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
L1	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L6	1-412-955-11	s	INDUCTOR 22UH (2520)
L7	1-412-955-11	s	INDUCTOR 22UH (2520)
L8	1-412-955-11	s	INDUCTOR 22UH (2520)
L101	1-412-935-11	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L104	1-414-521-11	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 10.0UH
L201	1-412-935-11	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L204	1-414-521-11	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 10.0UH
L301	1-412-935-11	s	INDUCTOR 0.47UH (2520)
L304	1-414-521-11	s	INDUCTOR, SMALL TYPE 10.0UH
Q15	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q16	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q17	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q18	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q19	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q20	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q21	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q22	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q23	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q24	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q25	8-729-039-86	s	TRANSISTOR FMMT717TA
Q26	8-729-041-51	s	TRANSISTOR FMMT617TA
Q27	8-729-041-51	s	TRANSISTOR FMMT617TA
Q28	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q29	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q103	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q104	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q109	8-729-117-32	s	TRANSISTOR 2SC4177
Q113	8-729-117-32	s	TRANSISTOR 2SC4177
Q114	8-729-117-32	s	TRANSISTOR 2SC4177
Q203	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q204	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q209	8-729-117-32	s	TRANSISTOR 2SC4177
Q213	8-729-117-32	s	TRANSISTOR 2SC4177
Q214	8-729-117-32	s	TRANSISTOR 2SC4177
Q303	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q304	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q309	8-729-117-32	s	TRANSISTOR 2SC4177
Q313	8-729-117-32	s	TRANSISTOR 2SC4177
Q314	8-729-117-32	s	TRANSISTOR 2SC4177
Q315	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q316	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q317	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q318	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14

(VA-228 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q319	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q320	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q321	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q322	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q323	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q324	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q325	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q326	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q327	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q328	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q329	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q330	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q331	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q332	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
R1	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R2	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R3	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R4	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R5	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R6	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R7	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R8	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R9	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R10	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R11	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R12	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R13	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R14	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R15	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R16	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R17	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R18	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R19	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R20	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R21	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R22	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R23	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R24	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R25	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R26	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R27	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R28	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R29	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R30	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R31	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R32	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R33	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R34	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R35	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R36	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R37	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R38	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R39	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R40	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R41	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R42	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R43	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R44	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R45	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)

(VA-228 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R46	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R47	1-208-643-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/16W (1005)
R48	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R50	1-208-675-11	s RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R51	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R53	1-208-675-11	s RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R54	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R56	1-208-675-11	s RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R57	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R58	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R59	1-218-985-11	s RESISTOR,CHIP 470K 1/16W(1005)
R60	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R61	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R62	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R63	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R64	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R65	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R66	1-218-985-11	s RESISTOR,CHIP 470K 1/16W(1005)
R67	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R68	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R69	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R70	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R71	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R72	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R73	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R74	1-208-691-11	s RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R75	1-208-909-11	s RESISTOR,CHIP 8.2K 1/16W(1005)
R76	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R77	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R78	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R79	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R80	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R81	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R82	1-208-909-11	s RESISTOR,CHIP 8.2K 1/16W(1005)
R83	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R84	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R85	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R86	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R87	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R88	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R89	1-208-909-11	s RESISTOR,CHIP 8.2K 1/16W(1005)
R90	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R91	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R92	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R93	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R94	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R95	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R96	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R97	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R98	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R99	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R100	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R101	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R102	1-208-931-11	s RESISTOR,CHIP 68K (1005)
R103	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R104	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R105	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R106	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R107	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)

(VA-228 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R108	1-208-935-11	s RESISTOR,CHIP 100K (1005)
R109	1-208-911-11	s RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R110	1-208-931-11	s RESISTOR,CHIP 68K (1005)
R111	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R112	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R113	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R114	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R115	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R116	1-208-935-11	s RESISTOR,CHIP 100K (1005)
R117	1-208-911-11	s RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R118	1-208-931-11	s RESISTOR,CHIP 68K (1005)
R119	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R120	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R121	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R122	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R123	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R124	1-208-935-11	s RESISTOR,CHIP 100K (1005)
R125	1-208-911-11	s RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R126	1-208-711-11	s RESISTOR,CHIP 15K 1/16W (1005)
R127	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R128	1-208-711-11	s RESISTOR,CHIP 15K 1/16W (1005)
R129	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R130	1-208-711-11	s RESISTOR,CHIP 15K 1/16W (1005)
R131	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R132	1-208-923-11	s RESISTOR,CHIP 33K (1005)
R133	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R134	1-208-711-11	s RESISTOR,CHIP 15K 1/16W (1005)
R135	1-208-923-11	s RESISTOR,CHIP 33K (1005)
R136	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R137	1-208-711-11	s RESISTOR,CHIP 15K 1/16W (1005)
R138	1-208-923-11	s RESISTOR,CHIP 33K (1005)
R139	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R140	1-208-711-11	s RESISTOR,CHIP 15K 1/16W (1005)
R141	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R142	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R143	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R144	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R145	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R146	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R147	1-208-923-11	s RESISTOR,CHIP 33K (1005)
R148	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R149	1-208-923-11	s RESISTOR,CHIP 33K (1005)
R150	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R151	1-208-923-11	s RESISTOR,CHIP 33K (1005)
R152	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R153	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R154	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R155	1-208-911-11	s RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R157	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R158	1-208-635-11	s RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R159	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R161	1-208-911-11	s RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R162	1-208-635-11	s RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R163	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R164	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R165	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R166	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R167	1-208-911-11	s RESISTOR,CHIP 10K (1005)
R169	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)

(VA-228 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R170	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R171	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R172	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R173	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R174	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R175	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R176	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R177	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R178	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R179	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R180	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R181	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R182	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R183	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R184	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R185	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R186	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R187	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R188	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R189	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R190	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R191	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R192	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R193	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R194	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R195	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R196	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R202	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R203	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R204	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R205	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R206	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R208	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R209	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R210	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R211	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R212	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R213	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R214	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R215	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R216	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R217	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R218	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R219	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R220	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R221	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R222	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R223	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R225	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R226	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R227	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R228	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R229	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R230	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R231	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R232	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R233	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R237	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)

(VA-228 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R238	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R239	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R241	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R242	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R243	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R244	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R245	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R246	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R247	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R248	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R249	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R250	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R251	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R252	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R253	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R254	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R255	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R256	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R257	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R258	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R259	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R260	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R261	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R262	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R263	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R264	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R265	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R266	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R267	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R268	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R269	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R270	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R271	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R272	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R273	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R274	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R275	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R277	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R278	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R279	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R280	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R281	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R282	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R289	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R291	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R292	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R293	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R1064	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
RB1	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB2	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RB3	1-234-378-11	s RES, NETWORK 10KX4 (1005)
RV101	1-237-036-11	s RESISTOR, ADJ,CERMET 10K
RV201	1-237-036-11	s RESISTOR, ADJ,CERMET 10K
RV301	1-237-035-11	s RESISTOR,ADJ,CERMET 5K
TP1	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP2	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP3	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)

1-4. Frame List

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description	Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
BL1	1-517-931-13	s TUBE, FLOURESCENT, COLD CATHODE	HN114	1-830-391-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (50CORE)
CN1	1-784-240-11	s CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR For DSR-450WS and DSR-450WSP	HN115	-----	HARNESS, SUB (REMOTE) For DSR-450WS and DSR-450WSP Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2735".
CN102	1-766-377-13	s CONNECTOR, BATTERY Included in HN124 "HARNESS ASSY, BATTERY".	HN118	-----	HARNESS, SUB (PINJACK) Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2736".
CN103	1-564-603-41	s CONNECTOR (WITH DC SW) 4P Included in HN125 "HARNESS (EXT DC IN) ASSY".	HN119	-----	HARNESS, SUB (IO) Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, IO-226".
CN104	1-565-072-12	s CONNECTOR, ROUND TYPE (RF) 4P	HN124	A-1106-991-A	s HARNESS ASSY, BATTERY Includes CN102 "CONNECTOR, BATTERY".
FB101	1-543-157-11	s BEAD, FERRITE	HN125	A-1082-209-A	s HARNESS (EXT DC IN) ASSY Includes "HARNESS, SUB (EXT DC IN)" and CN103 "CONNECTOR (WITH DC SW) 4P".
FB102	1-500-111-11	s CORE	1-960-880-13	s HARNESS, SUB (EXT DC IN) Included in "HARNESS (EXT DC IN) ASSY".	
HN1	1-960-884-14	s HARNESS, SUB (HP104)	HN127	-----	HARNESS, SUB (POWER SW) Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1278".
HN5	1-783-252-11	s CABLE ASSEMBLY, COAXIAL For DSR-450WS and DSR-450WSP	LCD1	8-753-051-47	s LCD ACX311AKA-J
HN6	-----	HARNESS, SUB (FRONT SW) Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1251".	M101	8-835-648-01	s MOTOR, DC SCD17A/J-N
HN7	-----	HARNESS, SUB (MA) Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, MA-138".	M102	X-3949-925-1	s MOTOR ASSY, FL
HN8	-----	HARNESS, SUB (LENS) Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2631".	M103	X-3946-702-1	s MOTOR ASSY, CAM
HN10	-----	HARNESS, SUB (5600K SW) Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1279".	M104	X-3949-928-1	s MOTOR ASSY, REEL
HN11	1-757-277-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)	SP1	1-503-293-11	s SPEAKER
HN14	-----	HARNESS, SUB (GAIN SW) Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1276".			
HN15	-----	HARNESS, SUB (RE SW) Included in "MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1277".			
HN16	1-960-882-12	o HARNESS, SUB (SPEAKER)			
HN18	1-963-714-11	s HARNESS, SUB (LCD1)			
HN19	1-963-716-11	s HARNESS, SUB (LCD3)			
HN20	1-963-715-11	s HARNESS, SUB (LCD2)			
HN21	1-757-279-12	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (45 CORE)			
HN22	1-757-279-12	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (45 CORE)			
HN23	1-757-279-12	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (45 CORE)			
HN104	-----	HARNESS (LH-50) Included in M102 "MOTOR ASSY, FL".			
HN105	-----	HARNESS (LH-51) Included in M103 "MOTOR ASSY, CAM".			
HN106	1-791-662-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (FMD-14)			
HN107	1-791-662-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (FMD-14)			
HN109	1-830-390-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (36CORE)			
HN110	1-830-391-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (50CORE)			
HN111	1-830-390-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (36CORE)			

1-5. Supplied Accessories

----- Supplied Accessories for DSR-400K(J) -----

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-6772-374-C	s BELT ASSY, SHOULDER
1pc	A-8267-181-B	s CORRESPOND KIT, LEFT EYES
1pc	A-8274-968-B	s KIT, ACCESSORY-SHOE
1pc	A-8278-057-B	s BRACKET ASSY(WRR)
1pc	A-8279-329-B	s VIEW FINDER, DXF-801
1pc	△ 1-528-174-31	s BATTERY,LITHIUM CR2032
1pc	1-542-296-23	o MICROPHONE
1pc	2-590-630-01	s HOOD
1pc	3-176-501-01	s LOUPE, VF
1pc	3-200-281-01	o GLASS, FILTER
1pc	3-624-426-01	s SCREEN,WIND
1pc	3-707-246-01	o CAP,DUST
1pc	3-707-247-01	o LEVER,ZOOM
1pc	3-709-660-01	s CAP,MOUNT
1pc	3-764-889-01	o CHART,ADJUSTMENT
1pc	3-868-499-03	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	-----	ADAPTOR ASSY,TRIPOD
1pc	-----	LENS,ZOOM(VCL-917BY)

----- Supplied Accessories for DSR-400L(J) -----

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-6772-374-C	s BELT ASSY, SHOULDER
1pc	A-8267-181-B	s CORRESPOND KIT, LEFT EYES
1pc	A-8274-968-B	s KIT, ACCESSORY-SHOE
1pc	A-8278-057-B	s BRACKET ASSY(WRR)
1pc	A-8279-329-B	s VIEW FINDER, DXF-801
1pc	△ 1-528-174-31	s BATTERY,LITHIUM CR2032
1pc	1-542-296-23	o MICROPHONE
1pc	3-176-501-01	s LOUPE, VF
1pc	3-200-281-01	o GLASS, FILTER
1pc	3-624-426-01	s SCREEN,WIND
1pc	3-764-889-01	o CHART,ADJUSTMENT
1pc	3-868-499-03	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	-----	ADAPTOR ASSY,TRIPOD

----- Supplied Accessories for DSR-450WSL(J) -----

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-6772-374-C	s BELT ASSY, SHOULDER
1pc	A-8267-181-B	s CORRESPOND KIT, LEFT EYES
1pc	A-8274-968-B	s KIT, ACCESSORY-SHOE
1pc	A-8278-057-B	s BRACKET ASSY(WRR)
1pc	A-8279-329-B	s VIEW FINDER, DXF-801
1pc	△ 1-528-174-31	s BATTERY,LITHIUM CR2032
1pc	1-542-296-23	o MICROPHONE
1pc	3-176-501-01	s LOUPE, VF
1pc	3-200-281-01	o GLASS, FILTER
1pc	3-624-426-01	s SCREEN,WIND
1pc	3-764-889-01	o CHART,ADJUSTMENT
1pc	3-868-499-03	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	-----	ADAPTOR ASSY,TRIPOD

----- Supplied Accessories for DSR-400K(UC) -----

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-6772-374-C	s BELT ASSY, SHOULDER
1pc	A-8267-181-B	s CORRESPOND KIT, LEFT EYES
1pc	A-8274-968-B	s KIT, ACCESSORY-SHOE
1pc	A-8278-057-B	s BRACKET ASSY(WRR)
1pc	A-8279-329-B	s VIEW FINDER, DXF-801
1pc	△ 1-528-174-31	s BATTERY,LITHIUM CR2032
1pc	1-542-296-23	o MICROPHONE
1pc	2-590-630-01	s HOOD
1pc	3-176-501-01	s LOUPE, VF
1pc	3-200-281-01	o GLASS, FILTER
1pc	3-624-426-01	s SCREEN,WIND
1pc	3-707-246-01	o CAP,DUST
1pc	3-707-247-01	o LEVER,ZOOM
1pc	3-709-660-01	s CAP,MOUNT
1pc	3-764-889-01	o CHART,ADJUSTMENT
1pc	3-868-499-13	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	3-868-698-03	s PACK,CD-ROM
1pc	-----	ADAPTOR ASSY,TRIPOD
1pc	-----	LENS,ZOOM(VCL-917BY)

----- Supplied Accessories for DSR-400L(UC) -----

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-6772-374-C	s BELT ASSY, SHOULDER
1pc	A-8267-181-B	s CORRESPOND KIT, LEFT EYES
1pc	A-8274-968-B	s KIT, ACCESSORY-SHOE
1pc	A-8278-057-B	s BRACKET ASSY(WRR)
1pc	A-8279-329-B	s VIEW FINDER, DXF-801
1pc	△ 1-528-174-31	s BATTERY,LITHIUM CR2032
1pc	1-542-296-23	o MICROPHONE
1pc	3-176-501-01	s LOUPE, VF
1pc	3-200-281-01	o GLASS, FILTER
1pc	3-624-426-01	s SCREEN,WIND
1pc	3-764-889-01	o CHART,ADJUSTMENT
1pc	3-868-499-13	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	3-868-698-03	s PACK,CD-ROM
1pc	-----	ADAPTOR ASSY,TRIPOD

----- Supplied Accessories for DSR-450WSL(UC) -----

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-6772-374-C	s BELT ASSY, SHOULDER
1pc	A-8267-181-B	s CORRESPOND KIT, LEFT EYES
1pc	A-8274-968-B	s KIT, ACCESSORY-SHOE
1pc	A-8278-057-B	s BRACKET ASSY(WRR)
1pc	A-8279-329-B	s VIEW FINDER, DXF-801
1pc	△ 1-528-174-31	s BATTERY,LITHIUM CR2032
1pc	1-542-296-23	o MICROPHONE
1pc	3-176-501-01	s LOUPE, VF
1pc	3-200-281-01	o GLASS, FILTER
1pc	3-624-426-01	s SCREEN,WIND
1pc	3-764-889-01	o CHART,ADJUSTMENT
1pc	3-868-499-13	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	3-868-698-03	s PACK,CD-ROM
1pc	-----	ADAPTOR ASSY,TRIPOD

Supplied Accessories for DSR-400PK(SY)

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-6772-374-C	s BELT ASSY, SHOULDER
1pc	A-8326-150-A	s VIEW FINDER, DXF-801CE
1pc	A-8267-181-B	s CORRESPOND KIT, LEFT EYES
1pc	A-8274-968-B	s KIT, ACCESSORY-SHOE
1pc	A-8278-057-B	s BRAKET ASSY(WRR)
1pc	△ 1-528-174-31	s BATTERY,LITHIUM CR2032
1pc	1-542-296-23	o MICROPHONE
1pc	2-590-630-01	s HOOD
1pc	3-176-501-01	o LOUPE, VF
1pc	3-200-281-01	o GLASS, FILTER
1pc	3-624-426-01	s SCREEN,WIND
1pc	3-707-246-01	o CAP,DUST
1pc	3-707-247-01	o LEVER,ZOOM
1pc	3-709-660-01	s CAP,MOUNT
1pc	3-764-889-01	o CHART,ADJUSTMENT
1pc	3-868-499-13	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	3-868-698-03	s PACK,CD-ROM
1pc	-----	ADAPTOR ASSY,TRIPOD
1pc	-----	LENS,ZOOM(VCL-917BY)

Supplied Accessories for DSR-400PL(SY)and DSR-600PL//C(CN)

*1 for DSR-400PL(SY) only
*2 for DSR-600PL//C(CN) only

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-6772-374-C	s BELT ASSY, SHOULDER
1pc	A-8326-150-A	s VIEW FINDER, DXF-801CE
1pc	*1 A-8267-181-B	s CORRESPOND KIT, LEFT EYES
1pc	*1 A-8274-968-B	s KIT, ACCESSORY-SHOE
1pc	*1 A-8278-057-B	s BRAKET ASSY(WRR)
1pc	△ 1-528-174-31	s BATTERY,LITHIUM CR2032
1pc	1-542-296-23	o MICROPHONE
1pc	*1 3-176-501-01	o LOUPE, VF
1pc	*1 3-200-281-01	o GLASS, FILTER
1pc	3-624-426-01	s SCREEN,WIND
1pc	3-764-889-01	o CHART,ADJUSTMENT
1pc	*1 3-868-499-13	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	*2 3-868-499-23	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	*1 3-868-698-03	s PACK,CD-ROM
1pc	-----	ADAPTOR ASSY,TRIPOD

Supplied Accessories for DSR-450WSPL(SY)
and DSR-650WSPL//C(CN)

*1 for DSR-450WSPL(SY) only
*2 for DSR-650WSPL//C(CN) only

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-6772-374-C	s BELT ASSY, SHOULDER
1pc	A-8326-150-A	s VIEW FINDER, DXF-801CE
1pc	*1 A-8267-181-B	s CORRESPOND KIT, LEFT EYES
1pc	*1 A-8274-968-B	s KIT, ACCESSORY-SHOE
1pc	*1 A-8278-057-B	s BRAKET ASSY(WRR)
1pc	△ 1-528-174-31	s BATTERY,LITHIUM CR2032
1pc	1-542-296-23	o MICROPHONE
1pc	*1 3-176-501-01	o LOUPE, VF
1pc	*1 3-200-281-01	o GLASS, FILTER
1pc	3-624-426-01	s SCREEN,WIND
1pc	3-764-889-01	o CHART,ADJUSTMENT
1pc	*1 3-868-499-13	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	*2 3-868-499-23	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	*1 3-868-698-03	s PACK,CD-ROM
1pc	-----	ADAPTOR ASSY,TRIPOD

Supplied Accessories for CBK-SC01(SY)

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	3-797-089-01	s MANUAL, INSTALLATION(C)
1pc	3-806-992-01	s INSTALLATION GUIDE
2pcs	3-855-938-01	s SCREW

Supplied Accessories for CBK-SD01(SY)

Q'ty	Part No.	SP Description
2pcs	3-729-013-41	s SCREW(M1.4X3.5),WASHERHEAD(+P)
1pc	3-797-090-01	s MANUAL, INSTALLATION(S)
1pc	3-806-992-01	s INSTALLATION GUIDE
2pcs	3-855-938-01	s SCREW

1-6. Optional Fixtures

Part No. SP Description

A-8347-489-A s EXTENSION ASSY, 100P(MOUNT)
A-8347-490-A s EXTENSION ASSY, 60P(MOUNT)
A-1101-598-A s MOUNTED C.BOARD, EX998
A-1123-923-A s CHECK KIT, RF (WITH MOUNT)
A-1123-924-A s EXTENSION KIT, MD

J-6026-130-B o GRAY SCALE CHART
J-6029-140-B o PATTERN BOX
J-6080-840-A o MIRROR(SMALL OVAL TYPE)
J-6082-026-A s TAPE PATH DRIVER
J-6082-282-B o MODE SELECTOR 2

J-6082-314-F o MODE SELECTOR 2 ROM
J-6082-330-A s CASSETTE REFERENCE PLATE
J-6082-331-A s REEL REFERENCE PLATE
J-6082-359-A s TENSION REGULATOR ADJ. BOARD
J-6082-360-A s MINI DV TORQUE CASSETTE

J-6082-373-A o DV TORQUE CASSETTE (STANDARD)
J-6082-459-B o TG2/7 PRESET PLATE
J-6082-460-A o MODE SELECT CONVERESION BOARD
J-6082-461-A o TENSION REG.TERMINAL BOARD
J-6394-080-A o GRAY SCALE CHART (16:9)

1-783-189-11 o CORD, CONNECTION (XLR TYPE 4P)
1-783-282-14 s CABLE, FLEXIBLE FLAT (50 CORE)
1-783-288-13 s CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)

7-741-900-53 s CLOTH,WIPING (230MMX230MM)
7-432-114-11 s THREE BOND-1401B
7-622-001-39 o GREASE (SG941)

8-967-997-14 o TAPE, ALIGNMENT XH2-3H
8-967-999-03 o TAPE, ALIGNMENT XH2-1A1
8-967-999-22 o TAPE, ALIGNMENT XH5-1A2 (NTSC)
8-967-999-26 o TAPE, ALIGNMENT XH5-1AP2 (PAL)

9-919-573-01 s HEAD CLEANING LIQUID

Section 2

Semiconductor Pin Assignments

The following describes the semiconductor types used in this unit.

For semiconductors marked with page numbers in the index, refer to the corresponding pages in this section.

However, in some cases incompatible types are also listed, therefore, when a part is to be replaced, also refer to the Spare Parts section.

In addition, for semiconductors with ID Nos., refer to the separate CD-ROM titled “Semiconductor Pin Assignments” (Sony Part No. 9-968-546-xx) that allows searching for parts by semiconductor type or ID No.

The semiconductors in the manual or on the CD-ROM are listed by equivalent types. Thus the external view or the index mark indication may differ from the actual type.

Pin assignments and block diagrams are based on the IC manufacturer’s data book.

本機に使用されている半導体型名の一覧を下記に示します。索引中、ページが記載されている半導体は、本章の該当ページを参照してください。ただし、互換性のない型名を併記している場合がありますので、部品を交換するときは、Spare Partsの章を参照してください。

また、ID番号が記載されている半導体は、別途発行の“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM版 (ソニー部品番号：9-968-546-xx)を参照してください。

半導体型名またはID番号から検索ができます。

マニュアルまたはCD-ROMに掲載されている半導体は、それぞれの機能を等価的に表わしたものです。

外観やインデックスマークの表示方法が実物と異なる場合があります。

ピン配置およびブロック図はICメーカーのデータブックに従いました。

DIODE	Page or ID No.
02DZ4.7-TPH3	DC008-04
1SS184	DC001-03
1SS301-TE85L	DC001-03
1SS302	DC001-01
1SS302-TE85L	DC001-01
1SS352	DC008-02
1SS362-TE85L	DC001-01
1SS376TE-17	DC008-02
1SS400TE61	DC008-02
DA221	DC001-01
DAN222	DC001-03
DAN222-TL	DC001-03
DAP202U	DC001-02
DAP222	DC001-02
DAP222-TL	DC001-02
HSM88WK	DC001-03
HSM88WK-TL	DC001-03
M2FM3	DC008-02
MA132WA	DC001-02
MA132WA-TX	DC001-02
MA132WK	DC001-03
MA133	DC001-01
MA3J14300LSO	DC001-01
MA6S121-(TX)	DC005-07
MBR0530T1	DC008-02
NSAD500H-T1-A	DC014-04
RB050L-40TE25	DC007-01
RB051L-40	DC007-01
RB051L-40TE25	DC007-01
RB521S-30-TE61	DC008-02

DIODE	Page or ID No.
RD15M-B1	DC001-04
RD2.7SB	DC008-04
RD20SB-T1	DC008-04
RD3.0SB	DC008-04
RD4.3SB-T1	DC008-04
RD7.5SB-T1	DC008-04
SB01-15CP	DC001-06
LED	Page or ID No.
CL-150R-CD	LC001-01
CL-150UR-CD	LC001-01
CL-150UR-CD-T	LC001-01
CL-191YG-CD-T	LC004-01
CL-200HR-C-TSL	LC008-04

TRANSISTOR	Page or ID No.
2SA1162-G	TC001-01
2SA1213Y-TE12L	TC002-01
2SA1226-E4	TC001-01
2SA1226-T1E3E4	TC001-01
2SA1576A-T106-QR	TC001-01
2SA1610-T1Y34	TC001-01
2SA1610-Y33	TC001-01
2SA1774R	TC001-01
2SB1132-P	TC002-01
2SB1440S-TX	TC002-01
2SB1462J-QR(TX).SO	TC001-09
2SB624-BV345	TC001-01
2SB624-T1BV4	TC001-09

TRANSISTOR	Page or ID No.	IC	Page or ID No.
2SB962Z-T2P	TC002-08	74LCX245MTCX	TC74HC245P
2SC3356-K	TC001-02	74VHCT08AMTCX	TC74HC08P
2SC3356-T1K	TC001-02		
2SC3661	TC001-02	AD7524JR	AD7524JN
2SC4081-R	TC001-02	AD8014ART-REEL7	AD8055ART-REEL7
2SC4081T106R	TC001-02	ADR381ART-REEL7	MAX6066BEUR-T
2SC4177	TC001-02	ADS805E-T2	ADS805U
2SC4178-F14	TC001-02	AK5352-VF-E2	AK5352-VF-E2
2SC4207-YGRTE85L	TC008-11	AK6417AM-E2	AK6417AM-E2
2SC4213-AB-TE85L	TC001-02	AM26C31CDBR	DS26C31CM
2SC4617R	TC001-02		
2SD1623-S	TC002-02	BA10358F-E2	RC4558
2SD2185S-TX	TC002-02	BU2500FV-E2	M62352P
2SD2216J-QR(TX).SO	TC001-02		
2SD596DV345	TC001-02	CAT24WC02JI-TE13	X24C02S-30
2SK2315TY	TC002-08	CAT24WC256XI-TE13	CAT24WC256XI-TE13
2SK2315TYTR	TC002-08	CXA1486Q	CXA1486Q
2SK3018-T106	TC001-07	CXA1486Q-TH	CXA1486Q
2SK620	TC001-07	CXB1341R	CXB1341R
2SK711-BL(TE85L)	TC001-05	CXD1095BR	CXD1095AR
2SK711-BL	TC001-05	CXD2309AQ-T6	CXD2309Q-T6
		CXD2315Q-T4	CXD2306Q
		CXD8525N-E2	CXD8525N
		CXD9093R	CXD9093R
		CXD9124AGB-P	CXD9124GB
		CXD9140BGF-P	CXD9140GF
		CXD9156GG-P	9-999-999-99
		CXM3004R-T4	CXM3004R-T4
		CY62256VLL-70ZC-T2	CY62256-70SNC-T2
		EPC2LC20N-TP	EPC2LC20
		EPF10K100EFC484-2N	EPFFC484AA
		FM18L08-70-STR	FM1808-70-STR
		HD64F7145F50	HD64F7145F50
		IS42S32200B-6TL-TR	IS42S32200B-6TL-TR
		K4S64323LH-HN75T	IS42S32200B-6TL-TR
		L78M05TLL-SONY-TL	L78M05T-FA
		LM1881M	LM1881N
		LM4040AIM3-2.5	LM4040BIM3
		LM45BIM3X	LM45BIM3X
		LMH6642MFX	AD8055ART-REEL7
		LTC1473CGN-E2	LTC1473CGN-E2
		LTC1625CGN-E2	LTC1625CGN-E2
		LTC1660CGN-E2	LTC1660CGN-E2
		MAX3222CAP	MAX3222CAP
		MAX4374TEUB-TG069	MAX4374TEUB-TG069
		MB3761PF-ER	MB3761PF
		MB3785APFV	MB3785APFV-G-BND
		MB86189PFV-G-BND-ER	MB86189PFV-G-BND-ER
		MC74HC4052ADTR2	MC74HC4052N
		NJM062V(TE2)	RC4558
		NJM062V(TE2)	RC4558


IC	Page or ID No.
NJM062V-TE2	RC4558
NJM2172V(Te2)	NJM2172V_TE2
NJM2903M	UA393DC
NJM2903V(Te2)	UA393DC
NJM2904V(Te2)	RC4558
NJM386M(Te2)	NJM386D-E
NJM4556AV(Te2)	RC4558
NJM4558V-TE2	RC4558
NJM4560M	RC4558
NJM4560M-D(Te2)	RC4558
NJM4580V(Te2)	RC4558
NJM4580VTE2	RC4558
NJM78M05DL1A-TE1	NJM78M12DLA_TE1
NJU7024M	NJU7024M
NJU7034V-TE2	NJU7024M
PCA9555DB-118	PCA9555DB-118
RH5RL50AA-T1	NJU7201U50
SI-3025LSA-TL	SI-3018LS-TL
SN74CBT3306PWR-12	SN74CBT3306PWR
SN74CBTLV16211GR	SN74CBT16211ADGGR
SN74CBTLV3245APWR	SN74CBTLV3245PW-E05
SN74LV245APWR	TC74HC245P
SN74LV4053APWR	MC74HC4053F
SN74LV574APWR	TC74HC574P
SN74LVC138APWR-12	TC74HC138P
SN74LVC541APWR	SN74LS541N
SN74LVC74APWR-12	TC74HC74P
TC4W53FU(TE12R)	TC4W53FU
TC4W53FU	TC4W53FU
TC74ACT04FT(EL)	TC74HC04P
TC74HC4052AFT(EL)	MC74HC4052N
TC74HC4053AFT(EL)	MC74HC4053F
TC74HC4538AFT(EL)	MC74HC4538N
TC74HC4538AFT	MC74HC4538N
TC74LCX245FT(EL)	TC74HC245P
TC74VHC04FT(EL)	TC74HC04P
TC74VHC08FT(EL)	TC74HC08P
TC74VHC123AFT(EL)	TC74HC123P
TC74VHC139FT(EL)	TC74HC139P
TC74VHC153FT(EL)	TC74HC153P
TC74VHC157FT(EL)	TC74HC157P
TC74VHC161FT(EL)	TC74HC161P
TC74VHC165FT(EL)	TC74HC165P
TC74VHC541FT(EL)	MC74HC541N
TC74VHC573FT(EL)	TC74HC573F
TC74VHC595FT(EL)	TC74HC595P
TC74VHC74FT(EL)	TC74HC74P
TC74VHC86FT(EL)	TC74HC86P
TC74VHCT08AFT(EL)	TC74HC08P
TC74VHCT540AFT(EL)	MC74HC540N
TC74VHCT541AFT(EL)	MC74HC541N
TC7S66FU	SC14S66F
TC7SZ00FU(TE85R)	TC7S00F
TC7SZ02FU(TE85R)	TC4S01F
TC7SZ04FU(TE85R)	TC7S04F


IC	Page or ID No.
TC7SZ08FU(TE85R)	TC7S08F
TC7SZ125FU(TE85R)	NC7SZ125P5
TC7SZ32FU(TE85R)	TC7S32F
TC7W126FU(TE12R)	TC7W126FU_TE12R
TC7W241FU-TE12R	TC7W241FU
TC7W53FU(TE12R)	TC4W53FU
TC7W53FU-TE12R	TC4W53FU
TC7W66FU(TE12R)	TC4W66F
TC7WH04FK(TE85R)	TC7W04F
TC7WH08FK(TE85R)	TC7W08F
TC7WH08FU(TE12R)	TC7W08F
TC7WH125FU(TE12R)	TC7W125FU
TC7WH14FK(TE85R)	TC7W14FU
TC7WH157FU(TE12R)	TC7WH157FU_TE12R
TC7WH32FK-TE85R	TC7W32FU
TC7WH74FU(TE12R)	TC7W74FU
TC7WHU04FU	TC7W04F
TL074CPWR-12	XRA10324AF
TL1451ACPWR-12	TL1451CNS
TL431CPK-E2	NJM431U
TLV2221CDBV	TA75S01F
TLV2221CDBV2	TA75S01F
TPS5120DBTR	TPS5120DBTR
UPC29M12T-E1	L78M05T-FA
UPC311G2	UPC311C
UPC4572G2	RC4558
UPC4572G2-E2	RC4558
UPD16510GR-8JG-E1	UPD16510GR-8JG-E1
XCS20XL-4VQG100C	XCS20XL-4VQ100C
XV750CG1-01	XV750CG1-01
OTHERS	Page or ID No.
HCPL-0630-500	MA009-01
NJL5901R	MA024-01

Section 3
Block Diagrams


Block Diagram Index


	Page		Page
AA-116	3-16	RE-222	3-7
AT-154B	3-19		
		SE-818	3-13
CN-2437	3-2	SW-1251	3-16, 17
CN-2626	3-18	SW-1252	3-22
CN-2631	3-17	SW-1276	3-17
CN-2733	3-2	SW-1277	3-17
CN-2734	3-16	SW-1278	3-6
CN-2735 (DSR-450WS/450WSP)	3-2	SW-1279	3-18
CN-2736	3-16	SW-1280	3-18
CN-2738	3-21	SW-1281	3-17
CNB-20	3-6	SW-1282	3-17
DCP-39	3-9	VA-219	3-8
DET-43	3-17	VA-228	3-8
DIF-147 (Option CBK-SD01)	3-15		
DVP-32	3-21	※: この基板のブロック図は本章に掲載していません。	
		※: The block diagram of this board is not described in this	
FP-104	3-23	manual.	
FP-145	3-16		
FP-248	3-23		
HP-129	3-16		
IF-997	3-20		
IO-226	3-20		
IV-56 (Option CBK-SC01)	3-20		
KY-574	3-22		
LED-439	3-22		
MA-138	3-16		
MB-1081	*		
MD-76	3-23		
Overall (Camera)	3-2		
Overall (VTR)	3-4		
Overall (Power Supply)	3-6		
PA-296	3-8		
PA-297	3-8		
PA-298	3-8		
PD-112	3-17		
PP-58A (DSR-450WS NTSC only)	3-14		











Overall (Power Supply)

Power source selector




CNB-20

DC-DC converter

RE-222

Power switch

SW-1278




CCD preamplifier
PA-296/297/298
Camera analog video processor
VA-219/228











Camera digital video processor
DCP-39 (4/5)







SDI encoder
DIF-147 (Option CBK-SD01 for DSR-450WS and DSR-450WSP)



AA-116


CH-1/2 AUDIO OUT jack
CN-2736


Earphone jack
HP-129

Camera MIC IN connector
Camera microphone preamplifier
MA-138

MIC LEVEL control
SW-1251









VTR video input selector
TC IN/OUT amplifiers
IF-997

VTR video input digital decoder
IV-56 (Option CBK-SC01 for DSR-450WS and DSR-450WSP)

GENLOCK IN, MONITOR OUT, TC IN/OUT connectors
IO-226





Servo
DVP-32 (3/3)

Cassette sensors
FP-104

Dew sensor
FP-248


VTR mechanism sensors
MD-76

Section 4


Schematic Diagrams


Schematic Diagram Index


	Page		Page
AA-116	4-3	SE-818	Frame Wiring (1/2)
AT-154B	4-4	SW-1251	Frame Wiring (1/2)
		SW-1252	Frame Wiring (2/2)
CN-2437	4-8	SW-1276	Frame Wiring (1/2)
CN-2626	4-9	SW-1277	Frame Wiring (1/2)
CN-2631	Frame Wiring (1/2)	SW-1278	Frame Wiring (2/2)
CN-2733	Frame Wiring (2/2)	SW-1279	Frame Wiring (1/2)
CN-2734	Frame Wiring (1/2)	SW-1280	Frame Wiring (1/2)
CN-2735 (DSR-450WS/450WSP)	Frame Wiring (2/2)	SW-1281	Frame Wiring (1/2)
CN-2736	Frame Wiring (2/2)	SW-1282	Frame Wiring (1/2)
CN-2738	Frame Wiring (2/2)		
CNB-20	4-11	VA-219	4-84
		VA-228	4-88
DCP-39	4-12		
DET-43	Frame Wiring (1/2)		
DIF-147 (Option CBK-SD01)	4-36		
DVP-32	4-38		
FP-104	Frame Wiring (2/2)		
FP-145	4-52		
FP-248	Frame Wiring (2/2)		
Frame Wiring	4-92		
HP-129	Frame Wiring (1/2)		
IF-997	4-60		
IO-226	Frame Wiring (2/2)		
IV-56 (Option CBK-SC01)	4-61		
KY-574	Frame Wiring (2/2)		
LED-439	Frame Wiring (2/2)		
MA-138	Frame Wiring (1/2)		
MB-1081	4-62		
MD-76	4-65		
PA-296	4-66		
PA-297	4-68		
PA-298	4-70		
PD-112	4-72		
PP-58A (DSR-450WS NTSC only)	4-73		
RE-222	4-78		






AT-154B (1/2)


































Camera digital video processor
CCD drive pulse generator
DCP-39 (3/12)
BOARD NO. 1-866-429-11
VCX-427_DCP-39_010_3


2

3






4

5











Camera digital video processor
CCD drive pulse generator
DCP-39 (5/12)
BOARD NO. 1-866-429-11
VCX-427_DCP-39_010_5







Camera digital video processor
CCD drive pulse generator
DCP-39 (6/12)
BOARD NO. 1-866-429-11
VCX-427_DCP-39_010_6




NC






5











CN106	01/2001	1	MS_CLOCK	MS_CLOCK	001
CN106	02/2001	2	MS_SD10	MS_I0	001
CN106	03/2001	3	MS_SENSE	MS_SENSE	001
CN106	04/2001	4	MS_BS	MS_BS	001
CN106	05/2001	5	MS_GND	MS_GND	001
CN106	06/2001	6	MS_POWER	MS_POWER	001
CN106	07/2001	7	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	08/2001	8	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	09/2001	9	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	10/2001	10	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	11/2001	11	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	12/2001	12	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	13/2001	13	+6.6V	MB-DCP_REG +6.6V	012
CN106	14/2001	14	+6.6V	MB-DCP_REG +6.6V	012
CN106	15/2001	15	+6.6V	MB-DCP_REG +6.6V	012
CN106	16/2001	16	+6.6V	MB-DCP_REG +6.6V	012
CN106	17/2001	17	-10.5V	MB-DCP_ -10.5V	008.012
CN106	18/2001	18	-10.5V	MB-DCP_ -10.5V	008.012
CN106	19/2001	19	+16.0V	MB-DCP_ +16.5V	008.012
CN106	20/2001	20	+16.0V	MB-DCP_ +16.5V	008.012
CN106	21/2001	21	+33.5V	MB-DCP_ +35V	008.012
CN106	22/2001	22	+33.5V	MB-DCP_ +35V	008.012
CN106	23/2001	23	-4.8V	MB-DCP_REG -4.8V	008.012
CN106	24/2001	24	-4.8V	MB-DCP_REG -4.8V	008.012
CN106	25/2001	25	-4.8V	MB-DCP_REG -4.8V	008.012
CN106	26/2001	26	-4.8V	MB-DCP_REG -4.8V	008.012
CN106	27/2001	27	-4.8V	MB-DCP_REG -4.8V	008.012
CN106	28/2001	28	-4.8V	MB-DCP_REG -4.8V	008.012
CN106	29/2001	29	+5.1V	MB-DCP_REG +5V-3	008.012
CN106	30/2001	30	+5.1V	MB-DCP_REG +5V-3	008.012
CN106	31/2001	31	+5.1V	MB-DCP_REG +5V-3	008.012
CN106	32/2001	32	+5.1V	MB-DCP_REG +5V-3	008.012
CN106	33/2001	33	+5.1V	MB-DCP_REG +5V-3	008.012
CN106	34/2001	34	+5.1V	MB-DCP_REG +5V-3	008.012
CN106	35/2001	35	UNREG_+12V	MB-DCP_REG +12V	008.012
CN106	36/2001	36	UNREG_+12V	MB-DCP_REG +12V	008.012
CN106	37/2001	37	UNREG_GND	MB-DCP_ UNREG_GND	008.012
CN106	38/2001	38	UNREG_GND	MB-DCP_ UNREG_GND	008.012
CN106	39/2001	39	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	40/2001	40	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	41/2001	41	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	42/2001	42	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	43/2001	43	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	44/2001	44	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	45/2001	45	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	46/2001	46	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	47/2001	47			
CN106	48/2001	48			
CN106	49/2001	49			
CN106	50/2001	50	RET_SW	MB-DCP_IFA_RET	001

CN106	051/2001	51	IRIS_POSI	MB-DCP_IFA_IRIS_PSTN	001
CN106	052/2001	52	IRIS_CONT	MB-DCP_IFA_IRIS_CONT	008
CN106	053/2001	53			
CN106	054/2001	54	ZOOM_POSI	MB-DCP_IFA_ZOOM_PSTN	001
CN106	055/2001	55			
CN106	056/2001	56		MB-DCP_DCP_LENS_TX	001
CN106	057/2001	57	SCL_IIC_3V1	MB-DCP_DCP_SCL	001
CN106	058/2001	58	SDA_IIC_3V1	MB-DCP_IFA_SDA	001
CN106	059/2001	59			
CN106	060/2001	60	F_MIC_CONT	MB-DCP_IFA_FMIC_VRLCONT_X0	001
CN106	061/2001	61	VF_SYNC	VF_SYNC	005.006
CN106	062/2001	62	VF_Y_00	MB-DCP_VF_VIDEO	006
CN106	063/2001	63	VF_Y_00	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	064/2001	64	VF_Y_00	MB-DCP_ GND	006
CN106	065/2001	65	VF_R-Y_00	MB-DCP_VF_R-Y	006
CN106	066/2001	66	VF_R-Y_00	MB-DCP_ GND	006
CN106	067/2001	67	VF_B-Y_00	MB-DCP_VF_B-Y	006
CN106	068/2001	68	VF_B-Y_00	MB-DCP_ GND	006
CN106	069/2001	69	DCP_TEST_X0	MB-DCP_DCP_TEST	006
CN106	070/2001	70	DCP_TEST_G0	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	071/2001	71	DCP_RML_TEST_X0	MB-DCP_DCP_RML_TEST	006
CN106	072/2001	72	DCP_RML_TEST_G0	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	073/2001	73	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	074/2001	74	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	075/2001	75	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	076/2001	76	LCD_CHAR	MB-DCP_LCD_CHAR	002
CN106	077/2001	77	LCD_PB_X0	MB-DCP_LCD_Ps	006
CN106	078/2001	78	LCD_PB_G0	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	079/2001	79	LCD_PR_X0	MB-DCP_LCD_Pr	006
CN106	080/2001	80	LCD_PR_G0	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	081/2001	81	LCD_Y_00	MB-DCP_LCD_Y	006
CN106	082/2001	82	LCD_Y_G0	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	083/2001	83			
CN106	084/2001	84	DVP_CHAR_H0	DVP_CHAR_H0	002
CN106	085/2001	85			
CN106	086/2001	86	SPARE8		
CN106	087/2001	87	GENLOCK_IN_X0	MB-DCP_CNB_GENLOCK	007
CN106	088/2001	88	GENLOCK_IN_G0	MB-DCP_CNB_GENLOCKGND	007
CN106	089/2001	89	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	090/2001	90	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	091/2001	91	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	092/2001	92	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	093/2001	93	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	094/2001	94	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	095/2001	95	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	096/2001	96	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	097/2001	97	RML_DCP_RX_I-0	MB-DCP_RML_DCP_RX_I-	001
CN106	098/2001	98	RML_DCP_RX_H-	MB-DCP_RML_DCP_RX_H-	001
CN106	099/2001	99	DCP_RML_TX_I-	MB-DCP_DCP_RML_TX_I-	001
CN106	100/2001	100	DCP_RML_TX_H-	MB-DCP_DCP_RML_TX_H-	001

CN106	101/2001	101	SCL_IIC_3V1	MB-DCP_FP_SW_SCL	001
CN106	102/2001	102	SDA_IIC_3V1	MB-DCP_DCP_SW_SDA	001
CN106	103/2001	103	RE_B	MB-DCP_FP_RTRY_B	001
CN106	104/2001	104	RE_A	MB-DCP_FP_RTRY_A	001
CN106	105/2001	105			
CN106	106/2001	106	RE_PUSH	MB-DCP_FP_L_RTRY_PUSH	001
CN106	107/2001	107	PEAKING_CONT	PEAKING_CONT	001
CN106	108/2001	108	SCL_WF_S-P	SCL_WF	002
CN106	109/2001	109	SDA_WF_S-P	SDA_WF	002
CN106	110/2001	110	LD_WF_S-P	LD_WF	002
CN106	111/2001	111	+1.5V	MB-DCP_REG +1.4V-1	008.012
CN106	112/2001	112	+1.5V	MB-DCP_REG +1.4V-1	008.012
CN106	113/2001	113	+1.5V	MB-DCP_REG +1.4V-1	008.012
CN106	114/2001	114	+1.5V	MB-DCP_REG +1.4V-1	008.012
CN106	115/2001	115	+1.5V	MB-DCP_REG +1.4V-1	008.012
CN106	116/2001	116	+1.5V	MB-DCP_REG +1.4V-1	008.012
CN106	117/2001	117	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	118/2001	118	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	119/2001	119	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	120/2001	120	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	121/2001	121	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	122/2001	122	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	123/2001	123	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	124/2001	124	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	125/2001	125	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	126/2001	126	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	127/2001	127	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	128/2001	128	+2.5V	MB-DCP_REG +2.5V-1	008.012
CN106	129/2001	129	+3.3V	MB-DCP_REG +3.3V	008.012
CN106	130/2001	130	+3.3V	MB-DCP_REG +3.3V	008.012
CN106	131/2001	131	+3.3V	MB-DCP_REG +3.3V	008.012
CN106	132/2001	132	+3.3V	MB-DCP_REG +3.3V	008.012
CN106	133/2001	133	+3.3V	MB-DCP_REG +3.3V	008.012
CN106	134/2001	134	+3.3V	MB-DCP_REG +3.3V	008.012
CN106	135/2001	135	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	136/2001	136	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	137/2001	137	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	138/2001	138	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	139/2001	139	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	140/2001	140	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	141/2001	141	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	142/2001	142	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	143/2001	143	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	144/2001	144	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	145/2001	145	GEN_LOCK_DET	GLL_DET_DVP	007
CN106	146/2001	146	SD1_SRC_AUDAT	SD1_SRC_AUDAT	005
CN106	147/2001	147	SD1_SRC_BCK	SD1_SRC_BCK	005
CN106	148/2001	148	SD1_SRC_LACK	SD1_SRC_LACK	005
CN106	149/2001	149	SD1_GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	150/2001	150			

CN106	151/2001	151	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	152/2001	152	BUSY_CAM-VTR	MB-DCP_DCP_LAY_BUSY	001
CN106	153/2001	153	SCL_VTR/CAM	MB-DCP_DCP_AT_CK	001
CN106	154/2001	154	SDA_VTR/CAM	MB-DCP_FP_AT_RES	001
CN106	155/2001	155	SDA_VTR/CAM	MB-DCP_DVP_AT_CMD	001
CN106	156/2001	156	CS_VTR/CAM	MB-DCP_SS_PS1_AT_CS	001
CN106	157/2001	157			
CN106	158/2001	158			
CN106	159/2001	159			
CN106	160/2001	160			
CN106	161/2001	161	CAM_27M 00	CAM_27M 005	
CN106	162/2001	162	CAM_27M G0	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	163/2001	163			
CN106	164/2001	164	PB_VIDEO GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	165/2001	165	PB_VIDEO 07	RET_VIDEO 07	005
CN106	166/2001	166	PB_VIDEO 06	RET_VIDEO 06	005
CN106	167/2001	167	PB_VIDEO 05	RET_VIDEO 05	005
CN106	168/2001	168	PB_VIDEO 04	RET_VIDEO 04	005
CN106	169/2001	169	PB_VIDEO 03	RET_VIDEO 03	005
CN106	170/2001	170	PB_VIDEO 02	RET_VIDEO 02	005
CN106	171/2001	171	PB_VIDEO 01	RET_VIDEO 01	005
CN106	172/2001	172	PB_VIDEO 00	RET_VIDEO 00	005
CN106	173/2001	173	DCP_DVP_24PSEQ	MB-DCP_DCP_DVP_24P	005
CN106	174/2001	174	DCP_DVP_DE	MB-DCP_DCP_DVP_DE	005
CN106	175/2001	175	DCP_DVP_HD	MB-DCP_DCP_DVP_HD	005
CN106	176/2001	176	DCP_DVP_CF	MB-DCP_DCP_DVP_CF	005
CN106	177/2001	177	DCP_DVP_GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	178/2001	178	CPST_DE	DE	005
CN106	179/2001	179	CPST_HD	ANHD	005
CN106	180/2001	180	CPST_VO	ANVO	005
CN106	181/2001	181	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	182/2001	182	DCP_IF_VIDEO 07	CAM_VIDEO 07	005
CN106	183/2001	183	DCP_IF_VIDEO 06	CAM_VIDEO 06	005
CN106	184/2001	184	DCP_IF_VIDEO 05	CAM_VIDEO 05	005
CN106	185/2001	185	DCP_IF_VIDEO 04	CAM_VIDEO 04	005
CN106	186/2001	186	DCP_IF_VIDEO 03	CAM_VIDEO 03	005
CN106	187/2001	187	DCP_IF_VIDEO 02	CAM_VIDEO 02	005
CN106	188/2001	188	DCP_IF_VIDEO 01	CAM_VIDEO 01	005
CN106	189/2001	189	DCP_IF_VIDEO 00	CAM_VIDEO 00	005
CN106	190/2001	190	DCP_IF_VIDEO GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	191/2001	191			
CN106	192/2001	192			
CN106	193/2001	193	NTSC/PAL	NTSC/PAL	001
CN106	194/2001	194	CAM/COMP_SEL	CAM/COMP_SEL	002
CN106	195/2001	195	FP_AU1_GAIN	FP_AU1_GAIN	005
CN106	196/2001	196	FP_AU2_GAIN	FP_AU2_GAIN	005
CN106	197/2001	197	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	198/2001	198	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	199/2001	199	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012
CN106	200/2001	200	GND	MB-DCP_ GND	001.002.005.006.008.012


1


2

3

4

5






SDI encoder

DIF-147 (CBK-SD01: Option for DSR-450/450WSP)

BOARD NO. 1-860-088-12





CAIN (Power)
DVP-32 (2/12)

5


1

2


3

4

5



AVANT (FPGA)
DVP-32 (3/12)
Ref. No. 2000
BOARD NO. 1-866-390-11
VCX-427_DVP-32_009_3




1


2


3


4

5













Mechanism control CPU
DVP-32 (8/12)
Ref. No. 500
BOARD NO. 1-866-390-11
VCX-427_DVP-32_009_8






VTR system control
DVP-32 (9/12)
Ref. No. 3000
BOARD NO. 1-866-390-11
VCX-427_DVP-32_009_9












DC-DC-converter
DVP-32 (11/12)
Ref. No. 5000
BOARD NO. 1-866-390-11
VCX-427_DVP-32_009_11



PD-112



Connector interface
FP-145 (1/6)
BOARD NO. 1-866-432-11
VCX-427_FP-145_009_1



Audio input selector
FP-145 (2/6)
Ref. No. 100
BOARD NO. 1-866-432-11
VCX-427_FP-145_009_2


1


2

3

4


5






4-56

MONITOR SELECT




Audio D/A converter
FP-145 (4/6)
Ref. No. 400
BOARD NO. 1-866-432-11
VCX-427_FP-145_009_4

1




2

KEY




3

MONITOR OUT CHARACTER




4


VTR TRIGGER MIC LOW CUT



5



C



4-58

4-58

D

E




F

G


H

Switches
FP-145 (5/6)
Ref. No. 500
BOARD NO. 1-866-432-11
VCX-427_FP-145_009_5


DSR-400/V2(J, E)



Voltage regulator
FP-145 (6/6)
Ref. No. 600
BOARD NO. 1-866-432-11
VCX-427_FP-145_009_6

















DSR-400/V2(J, E)




VTR video input digital decoder
IV-56 (CBK-SC01: Option for DSR-450/450WSP)
BOARD NO. 1-860-333-13







CHIP FERRITE TYPE
STANDARD (1005)
#: H1_SPEED SIGNAL (1608)
&: H1_CURRENT 3A (2012)
\$: H1_CURRENT 6A (3216)





CN-2437
(DCP-39)








R CCD preamplifier
PA-296
BOARD NO. 1-860-094-12


CN-2437
(DCP-39)


CN1	
1	NC
2	V8
3	SG4
4	V7
5	V6
6	SG3
7	V5
8	V2
9	SG1
10	V1
11	V4
12	SG2
13	V3
14	-8V
15	-8V
16	VSUB
17	GND
18	TEMP+
19	WBCP (X)
20	WBCP (G)
21	GND
22	GND
23	SHUTTER
24	+3V
25	RG_BIAS
26	GND
27	GND
28	+15V
29	+15V
30	VL
31	SHP
32	GND
33	SHD
34	+6.0V
35	+6.0V
36	RG
37	GND
38	LH1
39	GND
40	H1
41	GND
42	H2
43	GND
44	GND
45	DEF (X)
46	PA_ID
47	LD_PA_IN
48	NC
49	NC
50	BSH_IN





5





B CCD preamplifier
PA-298
BOARD NO. 1-860-096-12


1

2


3

4


5




LCD driver
PD-112
BOARD NO. 1-860-090-12




Pull down processor
PP-58A (1/3)
BOARD NO. 1-865-556-11
VCX-424_PP-58A_002_1







Pull down processor
PP-58A (2/3)
BOARD NO. 1-865-556-11
VCX-424_PP-58A_002_2




1




2




3




4



5






1


2


3

4

5









LIGHT BLOCK


DC-DC converter
RE-222 (3/3)
BOARD NO. 1-866-431-11
VCX-427_RE-222_008_3





Camera analog video processor
VA-219 (1/2)
BOARD NO. 1-860-086-13

DCP-39





1

2

3


4


5

PA-296 (R)

PA-297 (G)

PA-298 (B)






DCP-39

DCP-39

+5V_REG	001
---------	-----

CL2
1.0
2


H




Camera analog video processor
VA-228 (2/2)
BOARD NO. 1-866-682-11









Section 5


Board Layouts

Board Layout Index


	Page		Page
A. AA-116	5-2	R. RE-222	5-21
AT-154	5-3		
		S. SE-818	5-22
C. CN-2437	5-2	SW-1251	5-22
CN-2626	5-4	SW-1252	5-22
CN-2631	5-4	SW-1276	5-22
CN-2733	5-4	SW-1277	5-22
CN-2734	5-4	SW-1278	5-22
CN-2735	5-4	SW-1279	5-23
CN-2736	5-4	SW-1280	5-23
CN-2738	5-4	SW-1281	5-23
CNB-20	5-5	SW-1282	5-23
D. DCP-39	5-6	V. VA-219	5-24
DET-43	5-5	VA-228	5-25
DIF-147 (Option CBK-SD01)	5-5		
DVP-32	5-10		
F. FP-145	5-12		
H. HP-129	5-14		
I. IF-997	5-14		
IO-226	5-14		
IV-56 (Option CBK-SC01)	5-14		
K. KY-574	5-15		
L. LED-439	5-15		
M. MA-138	5-15		
MB-1081	5-16		
MD-76	5-18		
P. PA-296	5-19		
PA-297	5-19		
PA-298	5-19		
PD-112	5-19		
PP-58A	5-20		

AA-116 (1-866-425-11)


C1	*A1	CN1	B2	R12	*A1	R59	*A2
C2	*A2	CN2	B1	R13	*A1	R60	*A2
C3	*A2	CN3	A2	R14	*A1	R61	*A1
C4	*A2			R15	*A2	R62	*A1
C5	*A1	D1	*A1	R16	*A2	R63	A1
C6	*A1	D2	*A1	R17	*A1	R64	A1
C13	*A2	D5	*A2	R18	*A1	R65	A2
C14	*A2	D6	*A2	R19	*A2	R66	A2
C15	*A1			R20	*A2	R67	*B2
C16	*A1	IC1	*B2	R21	*A1	R68	*B1
C17	A1	IC2	*B1	R22	*A1	R71	*B1
C18	A1			R23	*A2	R72	*B2
C19	A2	L5	*A2	R24	*A2	R73	*A2
C20	A2	L6	*A2	R29	*A2	R74	*A1
C21	*B1	L7	*A1	R30	*A2	R75	*B2
C22	*B1	L8	*A1	R33	*A1	R76	*B2
C23	*B2			R34	*A1	R77	*B1
C24	*B2	Q1	*B2	R36	*A1	R78	*B1
C26	*B2	Q2	*B2	R37	*A1	R79	*A2
C27	*B1	Q7	*A1	R39	*A2	R80	*A1
C28	*B2	Q8	*A1	R40	*A2	R81	*A2
C29	*B1			R45	*B1	R82	*A1
C30	*A1	R1	*A2	R46	*B1	R83	*B1
C31	*A1	R2	*A2	R47	*B2		
C36	B2	R3	*A1	R48	*B2	S1	A2
C37	B2	R4	*A1	R51	*A2	S2	A1
C38	B1	R5	*B2	R52	*A2		
C39	B1	R6	*A2	R53	*A1		
C40	A1	R7	*A2	R54	*A1		
C41	A1	R8	*A2	R55	*A1		
C42	*A2	R9	*A1	R56	*A1		
C43	*A1	R10	*A1	R57	*A2		
		R11	*A2	R58	*A2		




AA-116 -A SIDE-
SUFFIX: -11



AA-116 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2437 -A SIDE-
SUFFIX: -11



CN-2437 -B SIDE-
SUFFIX: -11


AT-154 (1-860-078-13)

C100	A4	C228	*B4	IC218	A3	R165	*B3
C101	A4	C229	*A4	IC219	*A2	R166	*B3
C102	C4	C230	*A3	IC221	*A4	R167	*A3
C103	A2	C231	*A4	IC222	*B4	R168	*A3
C104	C4	C232	*A3	IC224	*A3	R169	*B3
C105	C4	C233	*A4	IC225	*A3	R170	*B2
C106	*B3	C234	*A4	IC226	B4	R171	*B3
C107	*A3	C235	*A4	IC227	*B4	R172	*B3
C108	*A4	C236	*A4	IC228	*B4	R173	*B3
C109	*A3	C237	*A3	IC229	*B4	R174	*A3
C110	*B3	C238	*A2			R175	*B3
C111	*A3	C239	*A4	L100	A2	R176	*B3
C112	*B3	C240	*C4	L101	A2	R177	*B3
C113	*A2	C241	*A4	L102	*B1	R178	*B3
C114	*B3	C242	C4	L200	B4	R179	*B3
C115	*B3	C243	*B4	L201	C4	R180	*B3
C116	*B3	C244	*B4			R181	*B3
C117	*B3	C245	*B4	PH200	*A4	R182	*B3
C118	*B3	C246	*B4			R183	B2
C119	*B3			Q200	*C4	R184	*A3
C120	A3	CL100	B4	Q201	*C4	R185	*B3
C121	A3	CL101	B4	Q203	*A4	R186	*B3
C122	B2	CL102	A4	Q204	*A4	R187	*A2
C123	A2	CL103	*A4	Q205	*A4	R188	*A3
C124	*B2	CL104	B3	Q206	*A4	R189	*B4
C125	*B3	CL105	B3	Q207	*A4	R190	*B3
C126	*B3	CL106	A1	Q208	*A4	R191	*B3
C127	*B2	CL109	A3	Q209	C4	R192	*B3
C128	*B2	CL110	A3	Q210	*B4	R193	*B3
C129	*B3					R194	*B3
C130	*B3	CN100	*A3	R100	*A3	R195	*B3
C131	*A3	CN101	A1	R101	*A3	R196	*B3
C132	*B3	CN102	B4	R102	*A3	R197	*B3
C133	B2			R103	*A3	R198	A3
C134	B3	D200	*A4	R104	*A3	R199	B3
C135	A2	D201	*A4	R105	*A3	R200	*B3
C136	B3	D202	*A3	R106	*A3	R201	*A2
C137	*B3	D203	*B4	R107	*A3	R202	*A2
C138	B2			R108	*A3	R203	*A2
C139	B2	E1	B1	R109	*A3	R204	*A2
C140	C4			R110	*A3	R205	*B3
C141	A2	FB100	A4	R111	*A3	R206	*A3
C142	B2	FB200	*A4	R112	*A3	R207	*A3
C143	B2	FB201	*A4	R113	*A3	R208	*A3
C144	A2			R114	A3	R209	*A3
C145	*B3	IC101	*B2	R115	C4	R210	*B3
C146	*B3	IC102	B3	R116	C4	R211	B2
C147	B2	IC103	B2	R117	C4	R212	*A3
C148	*B2	IC104	B2	R118	B4	R213	A2
C149	*A2	IC105	A2	R119	B4	R214	*B3
C150	*B1	IC106	B1	R120	A4	R215	B2
C151	*A1	IC107	A1	R121	*A4	R216	*B3
C152	*B2	IC108	*B2	R122	*A3	R217	*B3
C153	B2	IC109	*A2	R123	A2	R218	A2
C154	*A2	IC110	*B2	R124	*A3	R219	*B3
C155	*B1	IC111	*B1	R125	*A3	R220	*B2
C156	A2	IC112	*A1	R126	*A3	R221	*B3
C157	*B1	IC113	B2	R127	*A3	R222	*B3
C158	*A1	IC114	A2	R128	*A3	R223	*B3
C159	A2	IC115	B2	R129	*A3	R224	*B3
C160	A2	IC116	B3	R130	B4	R225	*B2
C161	*B1	IC117	B2	R131	C4	R226	*B2
C162	A1	IC118	C3	R132	*A3	R227	*B2
C163	A2	IC119	B2	R133	B4	R228	*B2
C165	*C3	IC120	A2	R134	*A3	R229	*B2
C200	*A3	IC121	*A2	R135	*A3	R230	*B2
C201	A3	IC122	*B3	R136	*A3	R231	*B1
C202	A3	IC123	C3	R137	*A3	R232	*A1
C203	*A3	IC124	*B3	R138	*A3	R233	*A2
C204	*A4	IC125	C4	R139	A4	R234	*B2
C205	*A4	IC126	*B4	R140	C4	R235	A2
C206	B4	IC128	*B3	R141	*A4	R236	A2
C207	A4	IC129	*A2	R142	C4	R237	A2
C208	*C3	IC130	B2	R145	*A3	R238	A2
C209	*C4	IC131	*A3	R146	*A4	R239	A2
C210	*C3	IC133	*B3	R147	*A4	R240	*B1
C211	*C3	IC135	A2	R148	*A3	R241	*A1
C212	*C4	IC140	B2	R149	*A3	R242	*A1
C213	*C4	IC200	A3	R150	*A4	R243	*A1
C214	*C4	IC201	A3	R151	*A2	R244	*A1
C215	*C4	IC202	A3	R152	*A3	R245	*A1
C216	*C4	IC203	A4	R153	*A2	R246	*A1
C217	C4	IC204	C4	R154	*A3	R247	*C3
C218	*B3	IC205	*B3	R155	*B3	R248	*C3
C219	*B3	IC206	*B4	R156	*A3	R249	*C3
C220	*B4	IC207	*B3	R157	*B3	R250	*B3
C221	*B4	IC208	*B4	R158	*B3	R251	A2
C222	*B4	IC209	*B4	R159	*B3	R252	A2
C223	*B4	IC210	*A4	R160	*B3	R253	A2
C224	B4	IC211	*B4	R161	*B3	R254	B2
C225	*B4	IC212	*B4	R162	*B3	R255	B2
C226	*B4	IC213	*B4	R163	*B3	R256	A2
C227	*B4	IC217	*A4	R164	*B3	R257	*B2




CN-2626 (1-866-445-11)


C1	A1	FB8	A1	R1	A1	R31	B1
C2	A1	FB9	B1	R2	A1	R32	B1
C3	B1	FB10	A1	R3	A1	R33	C1
C4	C1	FB11	A1	R4	A1	R34	C1
C5	B1	FB12	A1	R5	A1		
C6	C1	FB13	B1	R6	A1	SL1	*B1
		FB14	A1	R7	A1	SL2	*B1
CL7	C1	FB15	A1	R9	B1		
CL8	B1	FB16	A1	R10	B1		
		FB17	A1	R11	B1		
CN1	A1	FB18	C1	R12	B1		
CN2	C1	FB19	C1	R16	C1		
CN3	B1			R20	C1		
CN5	C1	IC202	C1	R21	B1		
		IC205	B1	R22	C1		
FB1	B1	IC206	B1	R23	C1		
FB2	B1			R24	B1		
FB3	B1	L1	C1	R25	C1		
FB5	B1	L2	C1	R28	B1		
FB6	A1			R29	B1		
FB7	A1	Q3	B1	R30	B1		




CN-2626 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2626 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2631 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2631 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2734 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2734 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2736 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2736 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2733 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2733 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2735 -A SIDE-
SUFFIX: -11



CN-2735 -B SIDE-
SUFFIX: -11



CN-2738 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2738 -B SIDE-
SUFFIX: -11


CNB-20, DET-43, DIF-147 (CBK-SD01)

CNB-20 (1-866-430-11)


C1	*B3	D5	*A2	L1	A2	R21	*A2
C2	B3	D6	A2			R22	*A2
C3	*A2			Q1	*A3	R23	A2
C4	*A1	E1	C3	Q2	*A3	R24	*A2
C5	A1	E2	*C3	Q3	*A2	R25	A2
C6	A2			Q4	*A2	R26	A2
C7	*A2	F1	C3	Q5	*A3	R27	A2
C8	A2			Q6	*A3	R28	*A2
C9	A2	FB1	B3	Q7	B1	R29	B2
C10	A1	FB2	*C3	Q8	*B3	R30	A2
C11	A2	FB3	*C3	Q9	*B3	R31	A2
C12	*A2	FB4	*C3	Q10	*A2	R32	A2
C13	*A2	FB5	*B3	Q11	*A2	R33	A2
C14	A2	FB6	*B3	Q12	*B2	R34	A2
C15	B2	FB7	*B3	Q13	*B2	R35	A2
C16	B2	FB8	B2	Q14	*A2	R36	B1
C17	A2	FB9	*C3			R37	B1
C18	A3	FB10	*C3	R1	*A3	R38	B2
C19	A2	FB11	*C3	R2	*A2	R39	B2
C20	B2	FB12	*C3	R3	*A1	R40	B2
C21	A3	FB13	*C3	R4	*A1	R41	B2
C22	A2	FB14	*C3	R5	*A2	R42	B2
C23	B1	FB15	*B3	R6	*A2	R43	B1
C24	B1	FB16	*B3	R7	*A2	R44	B2
C25	B3	FB17	*B3	R8	*A2		
C26	C3	FB18	*B3	R9	*A2	THP1	C3
				R10	*A2		
CN1	C3	IC1	A2	R11	*A2	*:B	SIDE
CN2	B3	IC2	*A2	R12	*A2		
CN3	*A3	IC3	A2	R13	A1		
CN4	B2	IC4	A2	R14	A1		
CN5	C3	IC5	A2	R15	A1		
		IC6	*A2	R16	A1		
D1	*A3	IC7	A2	R17	A1		
D2	*A3	IC8	*A2	R18	*A2		
D3	B2	IC9	A3	R19	A2		
D4	*A2	IC10	B2	R20	A1		



CNB-20 -A SIDE-SUFFIX: -11




CNB-20 -B SIDE-
SUFFIX: -11




DET-43 -A SIDE-SUFFIX: -11

DIF-147 (1-860-088-12)

C1	C3	C41	*A1	C81	*C1	IC7	*C3	Q12	A3	R37	*B2	R77	*A3	RB5	*C3
C2	C3	C42	*B1	C82	*C1	IC8	C3	Q14	B3	R38	*B1	R78	B4	RB6	*C3
C3	D3	C43	C4	C83	*C1	IC9	C3	Q15	B3	R39	*A2	R79	B3	RB7	*C3
C4	*D2	C44	B2	C84	*C1	IC10	D3			R40	*A2	R80	A3	RB8	*C4
C5	*D3	C45	*B1	C85	*C1	IC11	D3	R1	C3	R41	*A2	R81	A3	RB9	*B3
C6	*C2	C46	*A3	C86	*C1	IC12	*D4	R2	D3	R42	C4	R82	*A3	RB10	*C2
C7	C2	C47	B3	C87	*D1	IC13	D3	R3	*D3	R43	C4	R83	*A3	RB11	*C2
C8	D4	C48	B4	C88	*D1	IC14	C1	R4	*C4	R44	C4	R84	B3		
C9	D4	C49	B4	C89	*D1	IC16	C4	R5	C3	R45	*A1	R85	B3	RV1	B1
C10	C3	C50	A2	C90	*D1	IC17	A2	R6	D3	R46	*A2	R86	*A3		
C11	B4	C51	B2	C91	*D1	IC18	C4	R7	*C4	R47	*A2	R87	A3	S1	A1
C12	B1	C52	A3	C92	*D1	IC19	*B1	R8	C3	R48	*A2	R88	C4		
C13	*B1	C53	*B3	C93	*D1	IC20	B4	R9	C3	R49	*A1	R89	B4	TP1	B1
C14	*B2	C54	*A3	C94	*D2	IC21	*B3	R10	B3	R50	*B1	R90	*C2		
C15	*A1	C55	*B3	C95	*C2	IC22	B3	R11	B3	R51	B2	R91	B3	*:B	SIDE
C16	*A1	C56	B3	C96	*C1	IC23	C3	R12	B3	R52	B2	R92	B3		
C17	*B1	C57	*B3	C97	*C1	IC24	*A3	R13	*B2	R53	B2	R93	*D1		
C18	*B2	C58	*B3	C98	*C1	IC25	D4	R14	D3	R54	B4	R94	*D1		
C19	*B2	C59	*A3	C99	*D1	IC26	B3	R15	D3	R55	*B3	R95	*C1		
C20	D4	C60	*A3	C100	*D1	IC27	C3	R16	D3	R56	*B3	R96	*C1		
C21	A1	C61	*B4	C101	*D1	IC28	C4	R17	D3	R57	B4	R97	*C1		
C22	*B1	C62	*B4	C102	*D2	IC29	*B3	R18	D4	R58	B4	R98	*C1		
C23	*A1	C63	*C4	C103	D3	IC30	B4	R19	D4	R59	*A2	R99	*C1		
C24	*A1	C64	*C4					R20	D4	R60	*A2	R100	*C1		
C25	C4	C65	*B4	CN1		B3	L1	*B4	R21	D3	R61	*A3	R101	*C1	
C26	C4	C66	*B4	CN2	*C3	L2		*C4	R22	D3	R62	*A3	R102	D4	
C27	D4	C67	*C4			L3		*C4	R23	*D4	R63	A2	R103	D4	
C28	*A1	C68	*B4	E1		B1	L4	*B4	R24	*D4	R64	A2	R104	*D4	
C29	*A2	C69	*C2					R25	*D4	R65	B3	R105	D3		
C30	*B2	C70	A4	FB1	*A1	Q1	D4	R26	*D4	R66	*B3	R106	B3		
C31	*B2	C71	A4	FB2	*B1	Q2		*B1	R27	*D4	R67	*A3	R107	*B3	
C32	*B2	C72	*C2	FB3	*B2	Q3	B4	R28	D3	R68	*A3	R108	*B3		
C33	*A2	C73	*D2	FB4	*B2	Q4	*A2	R29	*D1	R69	B2	R109	*B3		
C34	*A2	C74	*D2			Q5	A4	R30	*B1	R70	B2	R110	B4		
C35	*A2	C75	*C2	IC1	C3	Q6	*B2	R31	*B1	R71	A2	R111	*A3		
C36	*A2	C76	*C2	IC2	C3	Q7	A2	R32	*B1	R72	A2				
C37	*A1	C77	*C2	IC3	*D3	Q8	A3	R33	B4	R73	A2	RB1	*D3		
C38	*A2	C78	*C2	IC4	*D3	Q9	A3	R34	D3	R74	*A3	RB2	*D3		
C39	*A1	C79	*C2	IC5	*D3	Q10	A3	R35	B4	R75	A2	RB3	*D3		
C40	*A2	C80	*C2	IC6	*C3	Q11	*B2	R36	B4	R76	A3	RB4	*C3		



DIF-147 -A SIDE-
(Option **CBK-SD01**)
SUFFIX: -12




DIF-147 -B SIDE-
(Option CBK-SD01)
SUFFIX: -12

DCP-39 (1-866-429-11)


C4	*F5	C126	*E1	C235	*C2	C463	*G5	C689	*G4	C836	*E4	C953	H5	C1236	*B5	CL26	C3	IC56	*D3	IC210	*H4	IC329	A4	Q621	*E3	R41	*E5	R173	*C3	R323	*H2	R438	*G3	R532	*G3
C5	*E5	C127	*E1	C236	*C2	C464	*H4	C690	*G4	C837	*H4	C954	H5	C1237	*B4	CL51	D2	IC57	*C3	IC212	G4	IC330	A4	Q622	*F3	R43	*E5	R174	*C3	R324	*H2	R439	*F3	R534	*H4
C6	*G5	C128	*F1	C237	*C2	C465	*G5	C691	E4	C838	*H4	C960	H5	C1238	C5	CL52	D2	IC58	D2	IC213	*F3	IC331	A4	Q623	E3	R45	*E5	R175	E3	R325	G1	R440	H4	R535	*H5
C7	*D4	C129	*F1	C238	*C2	C466	*H4	C692	E2	C839	*H4	C961	*E5	C1239	*A5	CL53	D2	IC59	*C3	IC214	E2	IC332	A4	Q624	*F3	R46	*F3	R176	E3	R326	G1	R441	H3	R536	*H5
C8	D3	C130	*F1	C239	F3	C467	H5	C693	F2	C840	*H4	C1000	B3	C1240	*A5	CL54	G3	IC60	D2	IC215	E2	IC333	A4	Q625	*G4	R50	*F5	R177	E3	R327	*G1	R442	H3	R537	*H5
C9	D4	C131	*E1	C240	H3	C600	*E3	C694	G4	C841	E4	C1001	B3	C1241	*A5	CL61	F5	IC61	*D2	IC216	F3	IC334	*A4	Q626	*E4	R51	D3	R178	*C3	R328	F1	R443	*G4	R538	*H5
C10	*D4	C132	*E1	C241	F1	C601	E2	C695	*F4	C842	E4	C1002	C3	C1242	*A5	CL102	B4	IC62	D2	IC217	*E3	IC335	*A4	Q630	*E2	R52	D3	R179	*C3	R329	*F1	R444	*H3	R539	*H5
C11	*D4	C133	*F1	C242	*G2	C602	E2	C696	*E2	C843	*F2	C1003	C2	C1243	*A5	CL103	B4	IC63	D2	IC219	*E3	IC336	*A4	Q631	*E2	R53	*C4	R180	*C2	R330	*G1	R445	*H3	R540	*H5
C12	C3	C134	*E1	C243	*H2	C603	E2	C697	*E2	C844	H4	C1004	C2	C1244	*A5	CL104	B4	IC64	D2	IC220	F3	IC337	A4	Q634	*E2	R54	*C4	R181	*C2	R331	F1	R446	*H3	R541	*H5
C13	D4	C135	*E1	C244	*G2	C604	E2	C698	*F3	C845	*H4	C1005	C2	C1245	*B4			IC65	D2	IC221	E3	IC341	*C5	Q635	*E2	R55	*E3	R182	*C2	R332	*E2	R447	*F2	R542	*H5
C14	*E4	C136	*F1	C245	*G2	C605	*F2	C699	*E3	C846	*H4	C1006	B2	C1246	A5	CN1	*D2	IC66	F5	IC222	F3	IC342	*D5	Q636	*E2	R56	D4	R183	*C2	R333	*E2	R448	*F2	R543	*H4
C15	*E4	C137	*E1	C246	*G2	C606	E3	C700	F2	C847	*H4	C1007	B2	C1247	A3	CN2	H4	IC67	D3	IC223	*F3	IC343	*B5	Q801	*F4	R57	D4	R184	*C2	R334	*E1	R449	*F2	R544	*G5
C16	*F1	C138	*G1	C247	*H2	C607	E3	C701	E4	C848	*H4	C1008	C3	C1248	A5	CN3	A3	IC68	E3	IC224	*E4	IC344	*C5	Q802	*G4	R58	D4	R185	*C2	R335	*E2	R450	*F2	R545	*G5
C17	*D4	C139	*F1	C248	*G2	C608	E3	C702	*E2	C849	*H4	C1009	B3	C1249	A3	CN4	A4	IC69	C3	IC225	E2	IC345	B2	Q809	*E4	R59	D4	R186	*D2	R336	*E2	R451	*F2	R546	*H5
C18	*D4	C140	*E1	C249	*G2	C609	E3	C703	*F2	C850	E4	C1010	*B3	C1250	A5	CN5	G1	IC70	F5	IC226	F4	IC346	B2	Q811	*F4	R60	D4	R187	*C3	R337	*E2	R452	F2	R547	*H5
C19	*D4	C141	*E1	C250	*G3	C610	*F2	C704	*E4	C851	*H4	C1011	C3	C1251	C4	CN6	B2	IC71	F5	IC227	E4	IC347	A2	Q812	F4	R61	D4	R188	*C3	R338	*E2	R453	*F2	R548	H5
C20	*D4	C142	*E1	C251	*H2	C611	*F2	C705	F3	C852	*H4	C1012	B3	C1252	*B4	CN7	C2	IC72	*C3	IC228	E3	IC348	B2	Q813	*F4	R62	D4	R189	D4	R339	*D2	R454	*F2	R600	*E3
C21	*D4	C143	*E1	C252	*G3	C612	*F2	C706	*E3	C853	H4	C1013	C3	C1253	*B4	CN10	H4	IC100	E1	IC229	G4	IC349	D5	Q814	*F4	R63	D3	R190	F5	R340	*D2	R455	*F2	R601	*E3
C22	D3	C144	*E1	C253	*G3	C613	*F2	C707	*E3	C854	H4	C1014	B4	C1254	*B4	CN106	F5	IC102	*D1	IC230	E2	IC350	*A3	Q815	F4	R64	D4	R191	F5	R341	*C2	R456	*F2	R602	*E3
C23	*E3	C145	*E1	C254	*G3	C614	*E2	C708	*E3	C855	*H4	C1015	B3	C1255	*B4			IC104	*E1	IC231	*E3	IC351	*B3	Q816	*F4	R65	D4	R192	*F3	R342	D2	R457	*F2	R603	H4
C24	C3	C146	*E1	C255	*H3	C615	G4	C709	H4	C856	*F2	C1016	B3	C1256	*B4	D1	D4	IC105	*F1	IC241	F4	IC352	*A4	Q817	*F4	R66	D3	R193	*F3	R343	E2	R458	*F2	R604	*E3
C25	D5	C147	*E1	C256	*G2	C616	*E2	C710	E2	C857	F4	C1017	*C3	C1257	A4	D4	*F5	IC106	*F1	IC242	*E4	IC353	A3	Q818	*F4	R67	D3	R194	*C3	R344	D2	R459	*F2	R605	*E3
C26	D4	C148	*E1	C257	*G2	C617	*E2	C711	E2	C858	F4	C1018	C3	C1258	A4	D400	*G4	IC107	E1	IC248	G4	IC354	*A3	Q819	*F4	R71	*D4	R195	*C3	R345	*D2	R460	*F2	R606	*E2
C52	D2	C149	*E1	C258	*G3	C618	E2	C712	*E3	C859	H4	C1019	*C4	C1259	A4	D600	*G4	IC108	E1	IC249	F4	IC355	*A3	Q820	*F4	R72	*D4	R202	*D1	R346	*D2	R461	*F2	R607	*E2
C53	D3	C150	*E1	C259	*G3	C619	*E2	C713	E4	C860	F4	C1020	B3	C1260	A4	D601	*E4	IC109	G1	IC250	*F3	IC356	*A4	Q821	*F4	R73	*D4	R204	*E1	R347	*D2	R462	G4	R608	E2
C54	D2	C151	*E1	C260	*H3	C620	*G4	C715	E4	C861	F4	C1021	B4	C1261	*A4	D602	*F4	IC110	*G1	IC251	*F2	IC357	*A5	Q822	*E4	R74	*D4	R206	*F1	R348	D2	R463	G4	R609	*F2
C55	D2	C152	*E1	C261	*H2	C621	*G4	C716	*E4	C862	*F4	C1022	C2	C1262	*A4	D603	*E3	IC111	*G1	IC252	F4	IC358	B3	Q823	*E4	R75	*D4	R218	*F1	R349	*D2	R464	G4	R610	E2
C56	E2	C153	*E1	C262	*H2	C622	G4	C717	*E3	C863	F3	C1023	*B3	C1263	*A4	D604	*G4	IC112	*H1	IC253	F4	IC362	B2	Q824	*E4	R76	*D4	R224	*E1	R350	*D2	R465	G4	R611	*F2
C57	D2	C154	*E1	C263	*G2	C623	G4	C718	*E3	C864	F3	C1024	*B3	C1300	C5	D605	*H4	IC113	F1	IC255	F2			Q825	*E4	R77	*D4	R233	*D1	R351	D2	R466	G4	R612	E2
C58	D2	C155	*E1	C264	H2	C624	E2	C720	*E3	C865	*F3	C1025	*B3	C1301	*C5	D800	*G4	IC114	G1	IC257	F4	L1	*H1	Q826	*H4	R78	*D4	R236	*E1	R352	*D2	R467	*F2	R613	E2
C59	D2	C156	*E1	C265	*H1	C625	E2	C750	E4	C866	*F3	C1026	*B4	C1302	*C5	D803	*F4	IC115	H1	IC258	F2	L2	D5	Q827	*H4	R79	*D4	R239	*F1	R353	D2	R468	*F2	R614	*F2
C60	D2	C157	*E1	C266	*C2	C626	H4	C751	E4	C867	*F4	C1027	*B3	C1303	C5	D804	*F4	IC117	*F1	IC260	*E4	L3	*C2	Q828	*F4	R100	D4	R262	*D1	R354	*D2	R469	*G4	R615	G4
C61	D2	C158	*E1	C267	*D1	C627	H4	C752	*E4	C868	*F4	C1028	*B3	C1304	*C5	D805	*E4	IC120	*H2	IC262	E4	L4	D5	Q900	*F4	R101	D4	R263	*E1	R355	D2	R470	G4	R616	G4
C62	D2	C159	*E1	C268	*D1	C628	E2	C753	*E4	C869	*F4	C1029	*B3	C1305	*D5	D940	*C4	IC121	*H3	IC263	*F3	L5	C5	Q901	*E4	R102	*H5	R264	*F1	R356	*D2	R471	*G4	R617	G4
C63	D2	C160	*F1	C400	*F2	C629	E2	C755	F4	C870	*F4	C1030	*B3	C1306	*D5	D941	A4	IC122	*G1	IC264	E4	L6	D5	Q902	*G4	R103	F5	R265	*F1	R357	*D2	R472	*G4	R618	G4
C64	F5	C161	*G1	C401	*F2	C630	H4	C756	F4	C871	*F4	C1031	B3	C1307	*D5	D970	*C5	IC123	*H1	IC265	E4	L7	D5	Q903	*G4	R104	F5	R266	*F1	R358	*D2	R473	*G4	R619	G4
C66	D2	C162	*F1	C402	F2	C631	*H4	C757	*F4	C872	*F3	C1032	*B3	C1308	D5	D971	*D5	IC124	*H2	IC266	*F2	L8	*D1	Q904	*F4	R105	F5	R267	*E1	R359	*D2	R474	*G4	R620	G4
C67	D2	C163	*F1	C403	*F2	C632	E2	C758	F4	C873	F4	C1033	*B3	C1309	*B5	D972	B5	IC125	*G1	IC267	F2	L50	D2	Q905	*G5	R106	F5	R268	*E1	R360	*D2	R475	*G5	R621	G4
C68	D2	C164	*G1	C404	*F2	C633	E2	C759	F4	C874	*F4	C1034	B3	C1310	B5	D973	*B3	IC126	*G2	IC268	*H4	L52	D4	Q906	*F4	R110	D2	R269	*E1	R361	*D2	R476	*G4	R622	G4
C69	*D2	C165	*G1	C405	*F2	C634	*E2	C760	*G4	C875	*F4	C1035	*B3	C1311	*B5	D974	*A3	IC127	H1	IC269	F4	L55	C4	Q907	*F5	R111	D2	R270	*E1	R362	*D2	R477	*G4	R623	G4
C70	D2	C166	*F1	C406	*F2	C635	*H4	C761	G4	C876	*F4	C1036	*B3	C1312	B5			IC128	*F3	IC270	*H4	L400	*F2	Q908	*E5	R112	D2	R271	E2	R363	*D2	R478	*G5	R624	*E2
C71	F5	C167	*G1	C407	*F2	C636	*H4	C762	G4	C877	F4	C1037	*B3	C1313	*D5	E1	F3	IC129	E2	IC271	F4	L401	*F2	Q909	H5	R113	D2	R272	E2	R364	*D2	R479	*G5	R625	*E2
C72	F5	C168	*G1	C408	*F2	C637	*H4	C763	G4	C878	F4	C1038	*B4	C1314	*B2	E2	D1	IC130	*D2	IC272	*F2	L402	*F2	Q910	*E5	R114	D2	R273	E2	R365	*C2	R480	*H5	R626	*E2
C74	*E2	C169	*F1	C409	*F2	C638	E2	C764	G4	C879	G4	C1039	*B4	C1315	B5	E3	*B5	IC131	*D2	IC274	G4	L403	*F2	Q940	*A4	R115	D2	R274	E2	R366	*C2	R481	*G5	R627	*E2
C75	D2	C170	*E1	C410	*F2	C639	E2	C768	F4	C900	E5	C1040	*B3	C1316	*B5	E4	*G2	IC132	D2	IC275	G4	L404	*F2	Q941	*A4	R116	E2	R275	*F1	R367	*C2	R482	*G5	R628	*E2
C78	D4	C171	*E1	C411	*F2	C640	E2	C769	*F4	C901	E5	C1041	B4	C1317	*D5		</																		

R677	E3	R810	*G4	R942	*G2	R1043	*F5	R1174	*B3	R1325	B3	RB17	D4	SL5	A5
R678	E3	R811	*F4	R943	*F2	R1044	*F5	R1175	*B3	R1327	*C5	RB18	D4		
R679	*E2	R814	*F4	R944	*H1	R1046	H5	R1176	A3	R1328	*C5	RB19	E4	TP400	G4
R680	*E2	R815	*F4	R945	*F2	R1047	H5	R1177	*B3	R1329	*B5	RB20	D4		
R681	*F3	R816	*G4	R946	*F2	R1048	H5	R1178	B3	R1330	*B5	RB21	E4	X1	*C2
R682	*F3	R818	*F4	R947	*G2	R1049	H5	R1179	*B4	R1331	*B5	RB22	E4	X400	H4
R683	*E3	R819	*G4	R948	*F2	R1054	*G4	R1180	*B4	R1332	*C5	RB23	D4	X501	*C2
R684	*E2	R821	*F4	R949	*G2	R1055	*G5	R1181	*B4	R1333	*B5	RB24	*E5		
R686	E2	R822	*G4	R950	*F2	R1056	*G4	R1182	*B3	R1335	D5	RB30	E4	*:B	SIDE
R687	E2	R823	*G4	R951	*F2	R1057	*G4	R1183	*B3	R1336	D5	RB53	D3		
R688	F3	R825	*F4	R952	*H1	R1058	*G4	R1184	*B4	R1337	*B5	RB54	E3		
R689	*E3	R826	*G4	R953	*G3	R1059	*G4	R1185	C3	R1338	*C5	RB55	*D3		
R690	*E3	R828	*G4	R954	*G2	R1060	*G4	R1186	C3	R1339	*C5	RB56	*E3		
R691	*F3	R832	*G4	R955	*F2	R1061	E5	R1187	C3	R1340	*B5	RB57	*D3		
R692	*F3	R846	*E4	R956	*G3	R1062	*E4	R1200	*B5	R1341	*B5	RB58	D3		
R693	*E3	R849	*E4	R957	*F4	R1063	*E5	R1201	*B5	R1342	*B5	RB59	E3		
R694	*E3	R851	*F4	R958	*F4	R1064	E5	R1202	*B5	R1343	*C5	RB60	E3		
R695	*E4	R852	*F4	R959	*F4	R1065	*E5	R1203	*B5	R1344	*C5	RB61	E3		
R696	*F3	R858	*F4	R960	*F4	R1066	*E5	R1204	*B4	R1345	*C5	RB100	E1		
R697	*F3	R859	*F4	R961	*F4	R1100	*C2	R1205	*C4	R1346	*C5	RB101	E1		
R698	F3	R860	*F4	R962	*F4	R1101	*C2	R1206	*B4	R1347	*C5	RB102	E1		
R699	*E3	R866	F4	R963	*F4	R1102	*C2	R1207	*B4	R1348	A2	RB103	E1		
R700	E3	R868	*F4	R964	*F4	R1103	*C2	R1208	*B4	R1349	A2	RB104	E1		
R701	*E3	R869	*F4	R965	*F4	R1104	B3	R1209	*B4	R1350	A2	RB105	E1		
R702	*E3	R870	*F4	R966	*F4	R1105	C3	R1210	*B4	R1351	D5	RB106	G1		
R703	E3	R872	*F4	R967	*F4	R1106	C3	R1211	*B5	R1352	D5	RB107	G1		
R704	E3	R874	*F4	R968	*F4	R1107	C2	R1212	*B5	R1353	*B3	RB108	G1		
R705	E3	R875	*F4	R969	*F4	R1108	C2	R1213	*B5	R1354	*A2	RB118	*F1		
R706	E3	R876	*F4	R970	F4	R1109	C4	R1214	*B4	R1355	*A2	RB119	*F1		
R707	F3	R877	*F4	R971	F4	R1110	C4	R1215	*A5	R1356	*B2	RB120	G1		
R708	*F3	R878	*F4	R972	*F4	R1111	B3	R1216	*A5	R1357	*A3	RB121	*F2		
R709	F3	R879	*F4	R973	*F4	R1112	C3	R1217	*A5	R1358	*A3	RB122	G1		
R710	*E3	R880	*F4	R974	*F4	R1113	C2	R1218	*A5	R1359	*B3	RB200	B3		
R711	*F5	R881	*F4	R975	*F4	R1114	C2	R1219	*A5	R1360	*A2	RB201	B3		
R712	E3	R882	*F4	R976	*F4	R1115	B2	R1220	*A5	R1361	*A3	RB202	A3		
R713	*E3	R883	F4	R977	F3	R1117	*B3	R1221	*B4	R1362	*B2	RB203	C4		
R714	*F4	R884	F4	R978	*F4	R1118	*B3	R1222	*A4	R1363	*B3	RB204	*C2		
R715	*E3	R885	F3	R979	*F4	R1119	B2	R1223	*A4	R1364	A3	RB205	C3		
R716	*E3	R886	F2	R980	*E4	R1120	C3	R1224	*A4	R1365	A4	RB206	*C3		
R717	E4	R887	F4	R982	E4	R1121	B3	R1225	*A4	R1366	A5	RB207	A3		
R718	E4	R888	F2	R983	E4	R1122	*B3	R1226	*A4	R1367	*B2	RB208	A3		
R719	*F4	R889	F3	R984	H4	R1123	C3	R1227	A4	R1368	*B2	RB209	G1		
R720	F4	R890	F4	R985	H4	R1124	C3	R1228	A4	R1369	*B2	RB210	G1		
R721	*E4	R891	*F2	R986	*F4	R1125	B3	R1229	A4	R1370	B2	RB211	G1		
R722	E4	R892	F4	R987	*F4	R1126	C3	R1230	A4	R1371	B2	RB212	G1		
R723	E3	R893	*F3	R988	*F4	R1127	C3	R1231	A4	R1372	B3	RB213	G1		
R724	G4	R894	*F2	R989	*F4	R1128	C3	R1232	A4	R1373	B3	RB214	G1		
R725	G4	R895	*F2	R991	*G5	R1129	C3	R1233	*A4	R1374	B2	RB215	G1		
R726	F2	R896	*E4	R992	*E4	R1130	C3	R1234	*A4	R1375	B3	RB216	G1		
R727	F4	R897	F2	R1000	*G5	R1131	C3	R1235	*A4	R1376	B2	RB217	G1		
R728	F4	R898	*F2	R1001	*G5	R1132	C3	R1236	*A4	R1377	*F1	RB218	*H1		
R729	*G4	R900	*H4	R1002	F5	R1133	B3	R1237	*A4	R1378	*E1	RB219	*H1		
R730	*G4	R901	*H4	R1003	F5	R1134	B3	R1238	*A4	R1379	*D1	RB220	*A3		
R731	F2	R902	*H4	R1004	*E4	R1135	B3	R1239	A4	R1380	*F1	RB221	C2		
R732	E2	R903	*H4	R1005	*E4	R1136	*B3	R1240	*A4	R1381	*F1	RB222	*G2		
R733	E2	R904	*E4	R1006	*E4	R1137	*B3	R1241	*A4	R1382	*F1	RB400	H5		
R734	*F5	R905	*E4	R1007	*E4	R1138	C3	R1242	*A4	R1383	*F1	RB401	H5		
R735	*F5	R906	*E4	R1008	*E5	R1139	*B3	R1243	*A4	R1384	*E1	RB405	*H4		
R736	*G4	R907	*H4	R1009	*F5	R1140	*B3	R1244	*A4	R1385	*E1	RB406	H5		
R737	*G4	R908	*H4	R1010	*F5	R1141	*B3	R1245	*A4	R1386	*E1	RB407	H5		
R738	*G4	R909	*E4	R1011	*E5	R1142	*B4	R1246	*A4	R1387	*E1	RB801	*H3		
R739	*G4	R910	*F2	R1012	*E5	R1143	B3	R1247	*A4	R1388	*D1	RB802	*H3		
R740	*G4	R911	*F3	R1013	*E5	R1144	B3	R1248	*A4	R1389	*D1	RB803	*H3		
R741	*G4	R912	*E4	R1014	*E4	R1145	*B3	R1249	*A4	R1390	*D1	RB804	*H3		
R742	*G4	R913	*E4	R1015	*G4	R1146	*B3	R1250	*A4	R1391	*D1	RB805	*H3		
R743	*E4	R914	*E4	R1016	*G5	R1147	B3	R1251	*A4	R1392	*F1	RB806	*H3		
R744	*E4	R915	*F3	R1017	*F5	R1148	*B3	R1252	*A4	R1393	*F1	RB900	*A5		
R745	E4	R916	*F3	R1018	*F4	R1149	*B3	R1253	*A4	R1394	*E1	RB901	*A5		
R746	E4	R917	*E4	R1019	*E5	R1150	*B3	R1254	*A4	R1395	*E1	RB902	*A5		
R747	E3	R918	*E4	R1020	*G5	R1151	*B3	R1302	*C5	R1396	*D1	RB903	*A4		
R748	E4	R919	*E4	R1021	*F5	R1152	*B3	R1303	*C5	R1397	*D1	RB904	*A4		
R749	*E4	R920	E4	R1022	*F5	R1153	B3	R1304	*C5	R1398	*F1	RB905	*A4		
R750	*E4	R921	E4	R1023	*F5	R1154	*B3	R1305	*C5	R1399	*E1	RB906	*B4		
R751	E4	R922	E4	R1024	*E5	R1155	*B3	R1306	*D5	R1400	*D1	RB920	*B3		
R752	*E4	R923	E4	R1025	*E5	R1156	*B3	R1307	*D5	R1401	H1	RB921	*D5		
R753	*E4	R924	F4	R1026	*E5	R1157	*B3	R1308	*B5			RB923	*B3		
R754	*E4	R925	F4	R1027	*E5	R1158	*B3	R1309	*B5	RB1	*F3	RB924	*A4		
R755	E3	R926	F4	R1028	*E5	R1159	*B3	R1310	*B5	RB2	*D4	RB925	A3		
R756	E3	R927	F4	R1029	*E5	R1160	*B4	R1311	*D5	RB3	E4	RB926	*A3		
R757	E3	R928	F4	R1030	*F5	R1161	*B4	R1312	*D5	RB4	*D3	RB927	*A3		
R758	E3	R929	*F4	R1031	*F5	R1162	*B4	R1313	*D5	RB5	*E3	RB928	A3		
R759	*F5	R930	*F4	R1032	*F5	R1163	*B4	R1314	*B2	RB6	D4	RB929	B3		
R760	*F5	R931	*F4	R1033	*F5	R1164	*B4	R1315	*B5	RB7	E4	RB930	*A3		
R761	*F5	R932	*F4	R1034	*F5	R1165	*A4	R1316	*B5	RB8	D4	RB931	A2		
R762	*F5	R933	*F4	R1035	*F5	R1166	B3	R1317	*B5	RB9	D4	RB932	B2		
R764	*E3	R934	F4	R1036	*F4	R1167	B3	R1318	*B2	RB10	D5				
R765	*E3	R936	F4	R1037	*F4	R1168	B3	R1319	*B2	RB11	D5	S1	E4		
R801	*G4	R937	*G3	R1038	*F4	R1169	*B3	R1320	*B2	RB12	E5				
R803	*F4	R938	*F2	R1039	*F4	R1170	*B3	R1321	*B5	RB13	D5	SL1	F5		
R804	*G4	R939	*G3	R1040	*F4	R1171	*B3	R1322	*B5	RB14	E4	SL2	A2		
R808	*F4	R940	*F2	R1041	*E4	R1172	*B3	R1323	*C5	RB15	D4	SL3	D1		
R809	*F4	R941	*F2	R1042	*E4	R1173	*B3	R1324	*C5	RB16	D4	SL4	H2		



Components locations list; previous page


DCP-39 -A SIDE-
SUFFIX: -11




DCP-39 -B SIDE-
SUFFIX: -11

DVP-32 (1-866-390-11)

C102	B3	C1005	*C2	C3036	*A2	C4329	B3	CN6000	B2	IC3016	*A2	Q5006	D1	R522	*D3	R3036	B2	R4129	*B1	R4537	*B1	R6040	C2	
C103	B3	C1006	*B2	C3037	*B2	C4330	B3	CN6001	B3	IC3019	*A3	Q5007	C1	R523	*D3	R3039	*A2	R4130	*B1	R4538	*B1	R6041	C2	
C104	B3	C1007	D2	C3038	A2	C4331	B3	CN6002	D1	IC3021	*A2	Q5008	C1	R524	*D3	R3041	B2	R4131	*B1	R4801	*C3	R6042	C2	
C105	B3	C1010	*C2	C3039	*B2	C4332	*D3	CN6003	D2	IC3025	A3	Q5009	*C1	R525	*D3	R3045	*A2	R4134	*B1	R4802	*B1	R6049	C3	
C106	B3	C1011	*C2	C3040	*A2	C4333	B1	CN6004	A2	IC3501	*B3	Q5010	*C1	R527	*D3	R3046	*A2	R4136	*B1	R4803	*B3	R6055	*A1	
C107	B3	C1012	*C2	C3041	A2	C4400	*C3	CN6005	C3	IC3502	*B3	Q6000	*A1	R528	*D3	R3047	*A2	R4150	*B1	R4804	*B3	R6056	*A1	
C108	B3	C1101	C2	C3042	A2	C4401	*C3	CN6006	A2	IC3503	*B2	Q6001	*A2	R531	*D3	R3048	A2	R4151	*B1	R4805	*B1	R6057	A1	
C109	*B3	C1102	*D2	C3043	*B2	C4402	*C3	CN6008	B1	IC4100	*B1	Q6002	*A2	R532	D3	R3049	A2	R4200	*D3	R4806	*C3	R6058	A1	
C110	B3	C1103	*C1	C3044	*B2	C4403	*C3	CN6009	A1	IC4200	C3	Q6003	*A2	R533	D2	R3050	A2	R4201	*D3	R4807	*C3	R6060	*A1	
C111	B3	C1104	C1	C3045	*B2	C4404	C3			IC4202	*D3	Q6004	C2	R534	D2	R3051	A2	R4202	*C3	R4808	*C3	R6061	*A1	
C112	B3	C1111	C2	C3046	B2	C4405	C3	CT3000	A2	IC4300	*B3	Q6005	C2	R535	D2	R3052	*A2	R4203	*C3	R4809	*C3	R6066	C3	
C113	B3	C1112	C2	C3047	*A2	C4406	C3			IC4400	*C3	Q6006	*A2	R536	D2	R3055	A2	R4204	*D3	R4810	*A1	R6067	C2	
C114	B3	C1113	C2	C3048	*A3	C4407	*C3		D301	D2	IC4500	*C3	Q6008	A1	R537	*D2	R3057	*A2	R4205	D3	R4811	*A1	R6068	C2
C115	B3	C1114	D2	C3050	*A3	C4501	*C3		D302	D2	IC4501	C3	Q6009	*A1	R538	*D2	R3059	A2	R4206	D3	R5000	*D1	R6069	B3
C116	B3	C1115	C2	C3051	*A3	C4502	C3		D303	C2	IC5000	D1			R539	*D2	R3060	*A2	R4207	D3	R5001	*D1	R6070	B3
C117	B3	C2001	*B2	C3054	*A1	C4503	*C3		D304	C2	IC5001	*C1	R103	B3	R540	*D2	R3061	*A2	R4208	D3	R5002	*C1	R6071	B2
C118	B3	C2002	*B2	C3055	A1	C4504	*C3		D1000	*D2	IC5002	*C1	R104	B3	R542	*D2	R3062	A2	R4209	C3	R5003	*C1	R6073	B2
C119	B3	C2003	*B2	C3056	*A3	C4505	*C3		D3001	*A2	IC6000	B2	R105	B3	R543	*D3	R3063	A3	R4210	*D3	R5004	*D1	R6075	B2
C120	*B3	C2004	*B2	C3057	*A3	C4506	*C3		D3002	*A1	IC6001	*A1	R106	B3	R544	D2	R3064	*A2	R4211	D3	R5005	D1	R6077	C2
C121	*B3	C2005	*B2	C3058	*A2	C4507	*C3		D3003	*A1	IC6003	*B2	R107	B3	R1001	*C2	R3065	A2	R4212	*D3	R5006	*D1	R6078	C2
C122	*B3	C2006	A3	C3059	B2	C4508	*C3		D3004	*A1	IC6004	C2	R108	B3	R1002	*C2	R3066	*A2	R4223	D3	R5007	*D1	R6079	C2
C123	*B3	C2007	*A2	C3060	A1	C4509	*C3		D3005	*A1	IC6005	C2	R109	B3	R1003	*C2	R3067	B2	R4230	*C3	R5008	*D1	R6080	C2
C124	*B3	C2008	*A2	C3061	A2	C4510	*C3		D3008	*A2	IC6006	*C2	R110	B3	R1004	*C2	R3069	A2	R4300	B3	R5009	D1	R6081	*B2
C125	*B3	C2010	C2	C3064	*A3	C4511	C3		D3009	A3			R112	B3	R1005	*C2	R3070	A2	R4301	*A3	R5010	D1	R6082	B2
C126	*B3	C2011	C2	C3065	A3	C4512	*C3		D3011	B2	JR4501	C3	R113	*B3	R1009	*C2	R3071	A2	R4302	*B3	R5011	D1	R6083	*B2
C127	*B3	C2012	B2	C3066	*A2	C4515	*C3		D3012	B2	JR4503	C3	R114	*B3	R1011	*C2	R3072	A2	R4303	*B3	R5012	D1		
C128	*B3	C2013	C2	C3067	*A2	C4518	*C3		D3015	*B2	JR4505	C3	R115	*B3	R1012	D2	R3076	A2	R4304	*B3	R5013	D1	RB500	*D2
C301	C1	C2014	B1	C3068	*A2	C4519	C3		D3016	A2			R116	B3	R1013	D2	R3077	*A3	R4305	*B3	R5014	D1	RB1005	*C2
C302	C2	C2015	*C2	C3069	*A2	C4520	C3		D3017	A2	L101	C3	R117	B3	R1014	*C2	R3078	A2	R4307	*A3	R5015	D1	RB1006	*C2
C303	C1	C2016	*C2	C3070	*A2	C4521	C3		D4101	*A1	L102	C3	R118	*B3	R1015	*C2	R3079	A2	R4308	B3	R5016	D1	RB1100	*C2
C304	D2	C2017	*B2	C3071	*A2	C4522	C3		D4102	*A1	L103	*B3	R119	*B3	R1016	*C2	R3080	A2	R4309	*A3	R5017	D1	RB3000	A2
C305	D2	C2018	*C2	C3072	*A2	C4523	C3		D4103	*A1	L303	D2	R120	*B3	R1020	C2	R3081	*A3	R4310	B3	R5018	D1	RB3001	*A2
C306	C1	C2019	*B1	C3073	*A2	C4524	C3		D4104	*A1	L304	C2	R121	*B3	R1021	C2	R3082	*A3	R4311	B3	R5019	D1	RB3002	A3
C307	D2	C2020	*C2	C3500	*B3	C4525	C3		D5000	*D1	L305	D1	R122	*B3	R2002	*A3	R3083	*A3	R4312	B3	R5020	D1	RB3003	A2
C308	D2	C2021	*C2	C3501	*B2	C5000	D1		D5001	C1	L306	*C2	R123	*B3	R2003	*A3	R3084	*A3	R4313	*B3	R5021	D1	RB3004	A2
C309	C1	C2022	B2	C3502	*B3	C5001	D1		D5002	C1	L307	*D2	R124	*B3	R2004	*C2	R3085	*A3	R4314	*B3	R5022	C1	RB3005	A2
C310	D2	C2023	B2	C3504	*B3	C5002	D1		D5003	*C1	L1001	*B3	R125	B3	R2005	*C2	R3086	*A3	R4315	*B3	R5023	C1	RB3006	*A2
C311	D2	C2024	C2	C3505	B3	C5003	D1		D6000	*A1	L1002	D2	R127	B3	R2006	B2	R3087	*A3	R4316	*B3	R5024	C1	RB3007	*A2
C312	C2	C2025	B2	C3506	B3	C5004	D1				L2001	C2	R128	*B3	R2008	*C2	R3088	*A2	R4323	B3	R5025	C1	RB3008	A2
C313	D2	C2026	*B1	C3507	*A3	C5005	D1	E102	*A3		L3001	*B2	R129	*B3	R2009	*C2	R3089	A2	R4324	B3	R5026	*C1	RB3009	A2
C314	D2	C2027	*C2	C3508	*A3	C5006	D1	E3005	A2		L4100	A1	R135	B3	R2010	*A3	R3090	A2	R4325	B3	R5027	*C1	RB3010	A2
C315	C2	C2028	*C2	C3509	*A2	C5007	C1	E6000	B1		L4101	A1	R224	D3	R2011	A3	R3100	*A1	R4326	B3	R5028	*C1	RB3011	*A2
C316	C2	C2031	B2	C3510	*B2	C5008	C1	E6001	D1		L4102	A1	R306	C2	R2012	A3	R3101	*A3	R4327	B3	R5029	*C1	RB3012	A2
C317	C2	C2032	B2	C4100	*B1	C5009	C1	E6002	*D1		L4103	A1	R307	D2	R2013	*B2	R3103	*A2	R4328	B3	R5030	*B1	RB3013	A2
C318	D2	C2033	*B2	C4101	*B1	C5010	C1	E6003	D2		L4104	A1	R310	D2	R2100	C2	R3104	*B2	R4329	B3	R5031	*C1	RB3014	A2
C319	D2	C2034	B2	C4102	*B1	C5011	*C1				L4105	A1	R311	D2	R2101	*C2	R3105	*B2	R4330	B3	R5032	*C1	RB3015	*A2
C320	D1	C2035	B2	C4103	*B1	C5012	*C1				L4106	A1	R312	D2	R2109	*A3	R3108	A3	R4331	*A3	R5033	*C1	RB3016	*A2
C321	*D1	C2036	A3	C4104	*B1	C5013	*C1	FB101	B3		L4107	A1	R313	C2	R2110	*A3	R3109	*A3	R4332	*A3	R5034	*C1	RB3017	*A3
C322	D2	C2101	C2	C4105	*B1	C5014	*C1	FB302	D2		L4200	D3	R314	B3	R2111	*C2	R3110	*A3	R4333	B3	R5035	*C1	RB3018	*A3
C323	C2	C2102	C2	C4106	*B1	C5015	C1	FB303	C2		L4400	*C3	R315	*C2	R2112	*B2	R3111	A3	R4334	B3	R5036	C1	RB3019	*A3
C324	*C2	C2103	C2	C4107	*B1	C5017	C1	FB304	D2		L4500	C3	R316	*C2	R2113	*C2	R3112	A3	R4335	*B3	R5037	C1	RB3020	*A2
C325	*C2	C2104	C2	C4108	*B1	C5018	C1	FB305	*C1		L5000	C1	R317	C2	R2204	*C2	R3113	A3	R4336	*B3	R5038	C1	RB3021	A2
C326	*C2	C2105	*C2	C4109	*B1	C5019	*C1	FB306	C1		L5001	C1	R318	C2	R2205	B2	R3500	*B3	R4337	*B3	R5039	B1	RB3022	*A2
C327	*C2	C2203	B2	C4111	B1	C5020	*C1	FB307	C2		L5002	C1	R319	C2	R2206	C2	R3501	*B3	R4339	B3	R5040	*C1	RB3500	*B2
C328	C2	C2204	*C2	C4112	*B1	C5021	*C1	FB501	*D3		L5003	C1	R320	D2	R2207	C2	R3502	*A2	R4340	B3	R5041	*C1	RB3501	*B2
C329	D2	C2205	B2	C4113	*B1	C5022	*C1	FB2001	*B2		L5004	C1	R321	*C2	R2208	*B2	R3504	*A3	R4342	*B3	R5042	*C1	RB3502	*A2
C331	*D2	C2206	B2	C4114	*B1	C5023	*B1	FB2002	B1		L5005	C1	R322	D2	R2209	*B2	R3508	*A3	R4350	*B3	R5043	*C1	RB6000	A1
C332	D2	C2207	*B2	C4115	*B1	C5024	*C1	FB2003	*B1		L5907	*D1	R323	*C2	R2210	*B2	R3509	*A3	R4351	*B3	R5044	*C1	RB6001	A1
C333	D2	C2208	B2	C4116	*A3	C5025	C1	FB3000	*A1		L5908	*D1	R324	*C2	R2211	*B2	R3515	*A3	R4400	*C3	R5045	*C1	RB6002	B2
C335	D2	C2209	B1	C4117	*C3	C5026	C1	FB3002	*A1		L5909	*D1	R325	*C2	R2301	*A3	R3516	*A3	R4403	*C3	R5046	B1	RB6003	B2
C337	*D2	C2210	*C2	C4118	*B1	C5027	B1	FB3500	B3		L6000	D1	R326	*C2	R2302	*A3	R3517	*B2	R4405	*C3	R5047	B1	RB6008	C2
C338	*D2	C2211	*B2	C4119	*B1	C5028	B1				L6001	D1	R361	*D2	R2303	A3	R3518	*B3	R4420	*C3	R5048	B1	RB6009	C2
C339	*C2	C3000	*B2	C4129	*A1	C5029	B1	FL6001	*C2				R364	*D2	R3000	*B2	R3519	*B3	R4501	*C3	R5049	B1	RB6012	*C2
C340	*C2	C3001	B2	C4130	*A1	C5030	B1	FL6002	*C2		Q102	B3	R367	*D2	R3001	B2	R4100	*B1	R4503	C3	R6001	A1		




DVP-32 -A SIDE-SUFFIX: -11



DVP-32 -B SIDE-
SUFFIX: -11


FP-145 (1-866-432-11)

C100	D4	C226	*F2	C425	*E4	C623	D2	E4	*D3
C2	*A4	C227	G2	C426	*E4	C624	D1	E5	*G4
C1	*A4	C228	F2	C427	*E4	C625	D2		
C2	*A4	C229	*F2	C428	*E4	C626	*A3	FB1	F5
C3	*A4	C230	*F2	C429	*E4	C627	*A3	FB2	F5
C100	*E5	C231	*G2	C430	*E4	C628	B1	FB3	F5
C101	*E5	C232	*F2	C431	*E4	C629	D1	FB4	G5
C102	*F5	C233	*G2	C432	*E4	C630	D1	FB5	G5
C103	*F4	C234	*G2	C433	*E4			FB6	G5
C104	*D4	C235	F3	C434	*E4	CL1	*D5	FB401	*G5
C105	*F5	C236	G3	C435	*E4	CL2	*D5	FB402	*G5
C106	*E5	C237	G3	C436	*E4	CL5	*E5	FB403	*G5
C107	*E5	C238	F3	C437	*E4	CL6	*F5		
C108	*D3	C239	G3	C438	*E4	CL7	*F5	IC100	*E5
C109	*D4	C240	F3	C439	*E4	CL8	*F5	IC101	*D3
C110	*D4	C241	G3	C440	*F4	CL9	*F5	IC102	*D2
C111	*E5	C242	F3	C441	*E4	CL10	*D5	IC103	*E5
C112	*F5	C243	G2	C442	*E4	CL11	*D5	IC104	*D3
C113	*D4	C244	F2	C443	*E4	CL12	*D5	IC105	*D5
C114	*D4	C245	*G2	C444	*E4	CL316	*G5	IC106	*G5
C115	E5	C246	*G2	C445	D3	CL317	*F5	IC107	*G5
C116	F5	C247	*F2	C446	D3	CL401	*E5	IC108	*G4
C117	*D3	C248	*F2	C447	E1	CL402	*E5	IC109	*F4
C118	*E5	C249	*F2	C448	E1	CL403	*E5	IC200	*F3
C119	*E5	C250	*F2	C449	E1	CL405	*F4	IC201	*F3
C120	*E5	C251	*G2	C450	*E1	CL406	*F4	IC202	F3
C121	*F5	C252	*G2	C451	E1	CL407	*F4	IC203	G3
C122	*G5	C253	*F1	C452	E1	CL408	*G4	IC204	*F4
C123	*D5	C254	*F1	C453	B2	CL409	*G4	IC205	*G4
C124	*D5	C255	*F1	C454	B2	CL410	*G4	IC206	*G2
C125	*G5	C256	*F1	C455	F1	CL415	*F5	IC207	*F2
C126	*G5	C257	*G1	C456	F1	CL416	*G5	IC208	*G2
C127	G5	C258	*G1	C457	F1	CL500	*B4	IC209	*F2
C128	F5	C259	*G1	C458	E1	CL501	*A3	IC210	*G2
C129	*D5	C260	*G1	C459	F1	CL502	*A3	IC211	*F2
C130	D2	C261	*E1	C460	F1	CL503	*A3	IC212	*G2
C131	*D5	C262	F2	C461	G1	CL504	*B4	IC213	*F1
C132	*D5	C263	G2	C462	F1	CL505	*B4	IC214	*G1
C133	*D5	C264	G2	C463	F1	CL506	*B3	IC215	*E2
C134	*D5	C265	F2	C464	*E4	CL507	*B3	IC216	*E2
C135	*D3	C266	*F2	C465	*E4	CL508	*B3	IC217	*F3
C136	*D3	C267	E1	C466	E1	CL510	*A5	IC400	*E2
C137	E5	C268	*E1	C467	E1	CL511	*A5	IC401	*E3
C138	*D3	C269	E1	C500	E3	CL512	*A5	IC402	*E3
C139	*G5	C270	E2	C501	D3	CL513	*A5	IC403	*E4
C140	*F4	C271	*E1	C502	E3	CL514	*B5	IC404	*E4
C141	*G4	C272	*E2	C503	E3	CL515	*B5	IC405	*E4
C142	*G4	C274	*E2	C504	F3	CL516	*B5	IC406	E1
C143	*G4	C275	*E2	C505	E4	CL601	*E4	IC407	E1
C144	*G5	C276	E2	C506	E3	CL602	*E3	IC408	E1
C145	*G5	C277	*E2	C507	E4	CL603	*E4	IC500	*B4
C146	*G4	C278	*F4	C508	E4	CL606	*G5	IC501	*B4
C147	*F4	C279	*F3	C509	E4	CL607	*G5	IC502	*C5
C148	*F4	C280	*G4	C510	*B4	CL608	*G5	IC503	*A5
C149	*F4	C281	*G3	C511	E4			IC504	*A4
C150	*G5	C282	*F2	C512	E5	CN5	*A3	IC505	*B4
C151	F4	C283	*F2	C513	E5	CN6	*A4	IC506	*A4
C152	F4	C284	*F1	C514	*C5	CN7	*G5	IC507	*B5
C153	*G4	C285	*F1	C515	*A4	CN8	*C1	IC510	*B5
C154	*E5	C286	*G2	C516	*A4	CN9	*A5	IC511	*B3
C155	*F5	C287	*G2	C517	*B3	CN10	*A2	IC512	*A3
C156	*F5	C288	*G1	C519	*B4	CN11	*A5	IC600	*D1
C157	*F4	C289	*G1	C521	*B3	CN12	*A4	IC601	C1
C158	*D3	C290	*F3	C522	*D5	CN20	*B5	IC602	D1
C159	*D3	C291	*F4	C523	*B4	CN21	*G5	IC603	*A4
C160	*G4	C292	E2	C526	*B5	CN101	*D5	IC604	*A3
C161	*G4	C293	*E2	C527	*B5	CN102	*E5	IC605	*A3
C200	*F3	C400	F1	C528	*B3	CN103	*F5		
C201	*F3	C401	*E2	C529	*B3			L200	E2
C202	*F3	C402	*E3	C600	D1	D100	*D3	L201	E2
C203	*F3	C403	G1	C601	D2	D101	*D5	L400	*E3
C204	*E3	C404	G1	C602	B1	D102	*D3	L401	*E3
C206	*B3	C405	*E3	C603	B1	D200	F2	L402	F1
C207	*E3	C406	*E3	C604	D1	D201	G2	L600	C1
C208	*F3	C407	*E3	C605	B1	D202	E1	L601	B1
C209	*E3	C408	*E3	C606	D1	D203	E2	L602	B1
C210	F3	C409	*E3	C607	B2	D204	*F3	L603	C2
C211	F3	C410	*E3	C608	B1	D400	*G1	L604	C2
C212	G3	C411	*E3	C609	B1	D401	*G1		
C213	G3	C412	*E3	C610	D1	D402	*G1	Q200	F2
C214	*F4	C413	*E3	C611	*A4	D403	*G1	Q201	*F3
C215	*G4	C414	*E3	C612	B1	D404	*E4	Q202	*G2
C216	*G3	C415	*E3	C613	D1	D405	*E4	Q203	*F3
C217	*F4	C416	*E3	C614	B1	D406	E1	Q204	*G2
C218	*F3	C417	*E3	C615	B1	D407	*F1	Q205	*F2
C219	*G4	C418	*E3	C616	D1	D500	G1	Q206	*G2
C220	*F4	C419	*E3	C617	*A4	D501	G1	Q207	*G2
C221	*G4	C420	*E3	C618	B2	D502	*B5	Q208	*F2
C222	F4	C421	*E3	C619	C2			Q209	G3
C223	G4	C422	*E3	C620	D1	E1	*F1	Q210	F3
C224	*G2	C423	*E3	C621	D1	E2	*B5	Q211	*G3
C225	F2	C424	*E3	C622	D1	E3	C1	Q212	*F4



FP-145 -A SIDE-SUFFIX: -11

Q213	*G3	Q415	*F1	Q606	*D1	R11	*A3	R113	*G5	R130	*D3	R147	*D5	R164	*F4	R181	*G5	R219	*F4	R236	F2	R253	*G2	R270	*G2
Q214	*F3	Q416	*D4	Q607	*D1	R12	*A4	R114	E5	R131	*D3	R148	*D5	R165	*F5	R182	*D3	R220	*G4	R237	*F4	R254	*F2	R271	*G2
Q400	G1	Q417	*D4	Q608	*D1	R13	*A4	R115	*E5	R132	*G5	R149	*D3	R166	*G5	R200	F3	R221	*F4	R238	*G4	R255	*F2	R272	*F2
Q401	G1	Q418	E1	Q609	*D1	R14	*A4	R116	*D3	R133	*G5	R150	*D3	R167	*G4	R201	F3	R222	*G4	R239	G2	R256	*F2	R273	*F2
Q402	*G1	Q500	*B5	Q610	B1	R100	*D4	R117	*D3	R134	G5	R151	*D3	R168	*G4	R202	F3	R223	*F4	R240	*F4	R257	*F2	R274	F3
Q403	*G1	Q501	*B5	Q611	B2	R101	*E5	R118	E5	R135	G5	R152	*D3	R169	*F4	R203	G3	R224	*G4	R241	*G4	R258	*F2	R275	*F2
Q404	*E4	Q502	*B5			R102	*E5	R119	*E5	R136	*E5	R153	*D3	R170	*F4	R204	G3	R225	G2	R242	*F4	R259	*F2	R276	*G2
Q405	*E4	Q503	*B5	R1	*A2	R103	*D4	R120	*D3	R137	*G5	R154	*D3	R171	*G5	R205	G3	R226	*F4	R243	*G4	R260	*G2	R277	*G2
Q406	*E4	Q504	*B5	R2	*A2	R104	*E5	R121	*G5	R138	*G5	R155	*D5	R172	*F4	R206	*F3	R227	*G4	R244	*G4	R261	*G2	R278	*G2
Q407	*E4	Q505	*B5	R3	*A2	R105	*E5	R122	*G5	R139	*G5	R156	*D5	R173	*G4	R207	*F3	R228	*F4	R245	*F4	R262	*F2	R279	G3
Q408	*E4	Q506	*G1	R4	*A2	R106	*D4	R123	*G5	R140	*G5	R157	*D5	R174	*G4	R208	*F3	R229	*G4	R246	*F4	R263	*F2	R280	F3
Q409	*E4	Q507	*B5	R5	*D5	R107	*F5	R124	*G5	R141	*G5	R158	G4	R175	*G5	R213	*F3	R230	G4	R247	*G4	R264	*F2	R281	G3
Q410	*E4	Q508	*G1	R6	*D5	R108	*F5	R125	*D3	R142	*D3	R159	*F5	R176	*F4	R214	*F3	R231	G4	R248	F2	R265	*G2	R282	F3
Q411	*E4	Q602	B2	R7	*D5	R109	*D4	R126	*G5	R143	*D5	R160	*G5	R177	F4	R215	*F4	R232	*F4	R249	F2	R266	*G2	R283	*F3
Q412	F1	Q603	B1	R8	*E5	R110	*F5	R127	*G5	R144	*D5	R161	*G4	R178	F4	R216	*F4	R233	*G4	R250	*F2	R267	*G2	R284	*G3
Q413	*F1	Q604	B1	R9	*E5	R111	*F5	R128	E5	R145	*G5	R162	*G4	R179	*G4	R217	*F4	R234	*F4	R251	*F2	R268	*G2	R285	G3
Q414	*F1	Q605	B1	R10	*E5	R112	*D4	R129	*F5	R146	*D3	R163	*F4	R180	*G5	R218	*G4	R235	*G4	R252	*G2	R269	*F2	R286	*G2



FP-145 -B SIDE-
SUFFIX: -11


R287	*F2	R304	G2	R321	*G1	R338	E1	R358	*F3	R410	*E3	R427	*E3	R444	*E3	R461	*E4	R478	*E4	R495	E1	R512	*E2	R530	E3	R547	*A5
R288	G3	R305	G2	R322	*E1	R339	E2	R359	*G3	R411	*G1	R428	*E3	R445	*E3	R462	*E4	R479	*E4	R496	E1	R513	*E2	R531	E3	R548	*A5
R289	F3	R306	F2	R323	*E1	R340	E1	R360	*F3	R412	*E3	R429	*E3	R446	*E4	R463	*E4	R480	*E4	R497	E1	R514	*E2	R532	E3	R549	*B4
R290	*G2	R307	F2	R324	*E1	R341	F3	R361	E2	R413	*E3	R430	*E3	R447	*E3	R464	*E4	R481	*E4	R498	E1	R515	*E2	R533	F3	R550	*A4
R291	*F2	R308	G2	R325	*E2	R345	G3	R362	E2	R414	*E3	R431	*E3	R448	*E4	R465	*E4	R482	*E4	R499	E1	R516	*C1	R534	E3	R551	*A4
R292	G2	R309	G2	R326	*E1	R346	G2	R363	*E2	R415	*E3	R432	*E3	R449	*E4	R466	*E4	R483	*E4	R500	B2	R517	G1	R535	D3	R552	*B4
R293	G2	R310	F2	R327	*E2	R347	G2	R364	*E2	R416	*E3	R433	*E3	R450	*E4	R467	*E4	R484	*E4	R501	B2	R518	G1	R536	E4	R553	*B4
R294	G2	R311	F2	R328	*E1	R348	G2	R365	*E2	R417	*E3	R434	*E3	R451	*E4	R468	*E4	R485	*E4	R502	B2	R519	*F1	R537	E4	R554	*B4
R295	F2	R312	F2	R329	*E1	R349	*G3	R366	*E2	R418	*E3	R435	*E3	R452	*E4	R469	*E4	R486	D3	R503	E1	R520	E1	R538	E4	R555	*B4
R296	F2	R313	G2	R330	*E1	R350	F3	R367	G1	R419	*E3	R436	*E3	R453	*E3	R470	*F4	R487	D3	R504	E1	R521	*G1	R539	E4	R556	*B4
R297	F2	R314	G2	R331	*E2	R351	*F3	R368	*G1	R420	*E3	R437	*E3	R454	*D4	R471	*E4	R488	E1	R505	*E1	R522	*G1	R540	E4	R557	*B5
R298	F2	R315	G2	R332	*E2	R352	*F3	R369	*G1	R421	*E3	R438	*E3	R455	*E4	R472	*E4	R489	E1	R506	E1	R523	*E1	R541	E5	R558	*B5
R299	F2	R316	*F1	R333	*E2	R353	*F3	R370	*G1	R422	*E3	R439	*E3	R456	*F4	R473	*F4	R490	*E1	R507	*F1	R524	*E1	R542	E4	R559	*B5
R300	F2	R317	*F1	R334	*E2	R354	*F3	R371	*G1	R423	*E3	R440	*E3	R457	*F3	R474	*D4	R491	*E1	R508	F1	R525	*E1	R543	E5	R560	*B5
R301	F2	R318	*F1	R335	*E2	R355	*F3	R372	*G1	R424	*E3	R441	*E3	R458	*E4	R475	*E4	R492	*E1	R509	F1	R526	*E1	R544	*B5	R561	*B5
R302	G2	R319	*G1	R336	E2	R356	*F3	R373	*G1	R425	*E3	R442	*E3	R459	*D4	R476	*D4	R493	E1	R510	*F1	R527	E1	R545	*B5	R570	*B5
R303	G2	R320	*G1	R337	*E2	R357	*F3	R374	*G1	R426	*E3	R443	*E3	R460	*E4	R477	*E4	R494	E1	R511	*F1	R528	*G5	R546	*B4	R571	*B4

R572	*B4	SL608	*D2
R573	*B5	SL609	*C2
R574	*B5		
R575	*B5	TP401	*F3
R576	*B5	TP402	*G3
R577	*B5	TP500	*D2
R578	*B3	TP501	*D2
R579	*G1	TP502	*E2
R580	*B4	TP601	*E5
R581	*B4	TP604	*E4
R582	*B4		
R583	*B5	*:B SIDE	
R584	*G1		
R585	*G1		
R586	*A4		
R587	*B4		
R588	*B4		
R589	*B5		
R590	*B5		
R591	*B4		
R592	*B4		
R602	*D1		
R603	*D1		
R604	B2		
R605	B2		
R606	B1		
R607	B1		
R608	B1		
R609	*D1		
R610	B1		
R611	D1		
R612	D1		
R613	D1		
R614	*D1		
R615	D1		
R616	D1		
R617	D1		
R618	*E5		
R619	D5		
R620	D1		
R621	*A4		
R622	*A4		
R623	*A4		
R624	*A4		
R628	B1		


RB1	*D5
RB2	*C5
RB3	*E5
RB4	*A5
RB5	*A5
RB6	*A5
RB7	*A4
RB500	*A4
RB501	*A4
RB502	*B3
RB503	*A4
RB504	*A4
RB507	*A3
RB508	*B3
RB509	*A3

RV100	*D3
RV200	F3
RV201	G3
RV202	*G2
RV204	*G3
RV400	A2
RV401	B2
RV601	*E4
RV602	*E4


S1	F4
S2	G4
S100	F4
S101	G4
S300	D3
S400	E3
S401	D3
S402	E4
S403	E4
S404	E4
S405	E4
SL400	*G1
SL600	*G5
SL601	*F2
SL603	*D4
SL604	*D2
SL605	*D1
SL606	*B2
SL607	*A5




HP-129 -A SIDE-
SUFFIX: -11




HP-129 -B SIDE-
SUFFIX: -11




IO-226 -A SIDE-
SUFFIX: -11




IO-226 -B SIDE-
SUFFIX: -11




IF-997 -A SIDE-
SUFFIX: -11



IF-997 -B SIDE-
SUFFIX: -11



IV-56 -A SIDE-
(Option CBK-SC01)
SUFFIX: -13




IV-56 -B SIDE-
(Option CBK-SC01)
SUFFIX: -13

IF-997 (1-866-420-11)


C1	*B1	C19	A2	IC3	*B2	R4	*B2	R22	*B1	RB6	*A1
C2	*B1	C20	*A1	IC4	*B2	R5	*B2	R23	B2	RB7	*A1
C3	*B1	C21	*A1	IC5	A1	R6	*B2	R24	B1		
C4	*B1	C22	A1	IC6	A1	R7	*B2	R25	B2	SL1	A2
C5	*B1	C23	A2	IC7	*A1	R8	*B2	R26	B1	SL2	B2
C6	*B1			IC8	*A1	R9	*B1	R27	A1	SL3	A1
C7	*B1	CN1	A2	IC9	B2	R10	*B2	R28	A1		
C8	*B1	CN2	B2			R11	*B1	R29	A2	*:B SIDE	
C9	*B1			L1	B2	R12	*B1	R30	*A1		
C10	*B2	D1	*B2	L2	B2	R13	*B1	R31	B2		
C11	B2	D2	*B1	L3	A2	R14	*B2	R32	*B2		
C12	B2	D3	*B1			R15	*B1	R33	*B1		
C13	*B1	D4	*B2	Q1	*B2	R16	*B2				
C14	B1	D5	*B1	Q2	*B2	R17	B2	RB1	A1		
C15	B1	D6	*B2			R18	B2	RB2	A1		
C16	B2			R1	*B2	R19	B2	RB3	*A1		
C17	B2	IC1	*B2	R2	*B2	R20	*B1	RB4	*A1		
C18	*B2	IC2	*B2	R3	*B2	R21	*B1	RB5	*A1		

IV-56 (1-860-333-13)


C100	B3	C117	C3	C134	B2	C151	B3	CN101	A3	Q100	*A3	R111	B3	R128	B3
C101	B3	C118	B3	C135	B2					Q101	*A3	R112	C3	R129	A3
C102	B3	C119	C3	C136	B2	CL100	*B3	E100	*C2	Q104	A3	R113	C3	R130	*A3
C103	B3	C120	C3	C137	C2	CL101	*C3			Q105	B3	R114	*B2	R131	*A3
C104	B3	C121	B3	C138	B2	CL102	*B3	IC100	*C2	Q106	A3	R115	*B2	R132	*A3
C105	B3	C122	C3	C139	C2	CL103	*C3	IC101	*B3			R116	*B2	R133	*A3
C106	B3	C123	B3	C140	B3	CL104	*B3	IC102	*B3			R117	*B3	R134	C3
C107	B3	C124	B3	C141	C2	CL105	*B2	IC103	*B3	R100	B3	R118	*B3		
C108	B3	C125	B3	C142	C2	CL106	*C2	IC104	*B3	R101	B3	R119	*B3	RB100	B2
C109	B3	C126	B3	C143	C2	CL107	*C2	IC105	*B3	R102	B3	R120	C3	RB101	B2
C110	B3	C127	C3	C144	B3	CL108	*C2	IC106	*A3	R104	B3	R121	C3		
C111	*C3	C128	C2	C145	B3	CL109	*B2			R105	*B3	R122	B2	TP100	*B3
C112	C3	C129	C2	C146	A3	CL110	*B2	L100	B3	R106	*B3	R123	C2		
C113	C3	C130	B2	C147	A3	CL111	*B2	L101	B3	R107	B3	R124	A3	X100	C2
C114	C3	C131	C3	C148	B3	CL112	*C2	L102	C2	R108	B3	R125	A3	X101	B2
C115	C3	C132	B2	C149	B2	CL113	*C2	L103	B2	R109	B3	R126	A3		
C116	C3	C133	C2	C150	A3	CL114	*B2			R110	B3	R127	B3	*:B SIDE	




KY-574 -A SIDE-SUFFIX: -11




KY-574 -B SIDE-
SUFFIX: -11




LED-439 -A SIDE-SUFFIX: -11



LED-439 -B SIDE-
SUFFIX: -11



MA-138 -A SIDE-SUFFIX: -11



MA-138 -B SIDE-
SUFFIX: -11


MA-138 (1-866-446-11)

C7	A1	Q3	A2
C9	B1	Q4	B2
C10	B1		
C11	A1	R2	A1
C14	B1	R4	A1
C15	A2	R7	B1
C17	B2	R8	A1
C19	B2	R9	A1
C20	A2	R12	A1
C25	A2	R13	A1
C27	A2	R17	A1
C28	B2	R18	A1
C30	B2	R20	B2
C31	B1	R21	A2
C32	A1	R26	A2
C33	A1	R28	A2
		R30	B2
CN3	A1	R31	A2
		R34	A2
D1	B2	R35	B2
D2	A2	R36	B1
		R37	B2
FB1	A1	R38	B2
FB2	A1	R39	B2
FB3	B1	R40	A2
		R41	B1
IC1	A2		
		W1	B2
Q1	B1		


MB-1081 (1-866-421-11)

CL1	A1	FB17	A2	FB85	*A2
CL5	C3	FB18	A2	FB86	*A2
CL6	C3	FB19	E2	FB87	*A2
CL7	D3	FB20	E2	FB88	*A2
CL8	D3	FB21	E3	FB89	*A3
CL9	B2	FB22	E3	FB90	*A2
CL10	B2	FB23	E2	FB91	*A2
CL12	D2	FB24	E2	FB92	*E3
CL13	D2	FB25	E2	FB93	*E3
CL14	D2	FB26	E2	FB94	*E3
CL15	E2	FB27	E2	FB95	*E3
CL16	E2	FB28	E1	FB96	A2
CL17	E3	FB29	E2	FB97	A2
CL18	E2	FB30	*A1	FB98	E2
CL20	C3	FB31	*A1	FB99	E2
		FB32	*A1	FB100	E2
CN1	C3	FB33	*A1	FB101	E2
CN2	A1	FB34	*A1	FB102	*A2
CN3	A1	FB35	*A1	FB103	*A2
CN4	A2	FB39	*E2	FB104	*A2
CN5	A2	FB40	*E2	FB105	*E2
CN6	A2	FB41	*E2	FB106	*E2
CN7	B2	FB42	*E2	FB107	*E2
CN8	C2	FB43	*E2	FB108	*E2
CN9	C2	FB44	*E2	FB109	*E2
CN10	D2	FB58	*E2	FB110	*E2
CN11	D2	FB59	*E2	FB111	*E1
CN12	E2	FB60	*E2	FB112	*E1
CN13	E3	FB61	*E2	FB113	*E1
CN14	E3	FB62	*E2	FB114	*E1
CN15	C3	FB63	*E2	FB115	*E2
CN16	C3	FB64	*E2	FB116	*E2
CN17	D3	FB65	*A1	FB117	*E2
CN101	*E3	FB66	*A1		
CN102	*E3	FB67	*A1	SL1	B3
CN103	*E3	FB68	*A1	SL2	E3
CN104	*E2	FB69	*A1	SL3	E1
CN105	*E1	FB70	*A1	SL4	E3
CN106	*E2	FB71	*A1		
CN107	*E2	FB72	*A1		
CN108	*C2	FB73	*A2		
		FB74	*A2		
FB1	A1	FB75	*A2		
FB2	A1	FB76	*A2		
FB5	E2	FB77	*A2		
FB6	D2	FB78	*A2		
FB11	A2	FB79	*A2		
FB12	A2	FB80	*A2		
FB13	A2	FB81	*A3		
FB14	A1	FB82	*A3		
FB15	A1	FB83	*A2		
FB16	A1	FB84	*A2		


*:B SIDE




MB-1081 -A SIDE-
SUFFIX: -11




MB-1081 -B SIDE-
SUFFIX: -11




MD-76 -A SIDE-
SUFFIX: -11




MD-76 -B SIDE-
SUFFIX: -11




PA-296 -A SIDE-
SUFFIX: -12




PA-296 -B SIDE-
SUFFIX: -12




PA-298 -A SIDE-
SUFFIX: -12




PA-298 -B SIDE-
SUFFIX: -12




PA-297 -A SIDE-
SUFFIX: -12



PA-297 -B SIDE-
SUFFIX: -12



PD-112 -A SIDE-
SUFFIX: -12



PD-112 -B SIDE-
SUFFIX: -12


PD-112 (1-860-090-12)

C1	A1	C17	A1	C33	A1	CL5	A1	L1	A1	R5	A1	R21	A1	R37	A1
C2	A1	C18	A1	C34	A1	CL6	A1	L2	A1	R6	A1	R22	A1	R38	A1
C3	A1	C19	A1	C35	A1			L3	A1	R7	A1	R23	A1	R39	A1
C4	A1	C20	A1	C36	A1	CN1	A1	L4	A1	R8	A1	R24	A1	R40	A1
C5	A1	C21	A1	C37	A1	CN2	A1			R9	A1	R25	A1	R41	A1
C6	A1	C22	A1	C38	A1	CN3	A1	Q1	A1	R10	A1	R26	A1	R42	A1
C7	A1	C23	A1	C39	A1	CN5	A1	Q2	A1	R11	A1	R27	A1	R43	A1
C8	A1	C24	A1	C40	A1			Q3	A1	R12	A1	R28	A1	R44	A1
C9	A1	C25	A1	C41	A1	D1	A1	Q4	A1	R13	A1	R29	A1	R45	A1
C10	A1	C26	A1	C42	A1	D2	A1	Q5	A1	R14	A1	R30	A1	R46	A1
C11	A1	C27	A1	C43	A1			Q6	A1	R15	A1	R31	A1	R47	A1
C12	A1	C28	A1			E1	A1			R16	A1	R32	A1	R48	A1
C13	A1	C29	A1	CL1	A1			R1	A1	R17	A1	R33	A1	R49	A1
C14	A1	C30	A1	CL2	A1	IC1	A1	R2	A1	R18	A1	R34	A1	R53	A1
C15	A1	C31	A1	CL3	A1	IC2	A1	R3	A1	R19	A1	R35	A1	R54	A1
C16	A1	C32	A1	CL4	A1	IC3	A1	R4	A1	R20	A1	R36	A1		


PP-58A (1-865-566-11)

C1	A1	IC1	B1	R29	B1
C2	A1	IC2	B1	R30	B3
C3	C1	IC3	*C1	R31	B1
C4	C1	IC4	A2	R32	B1
C5	C1	IC5	A3	R33	B1
C6	B1	IC6	C2	R34	B1
C7	B1	IC7	C3	R35	B1
C8	*A2	IC8	B2	R36	B1
C9	*B2			R38	B1
C10	A1	L1	A1	R39	B1
C11	*A2	L2	C1		
C12	*A2	L3	A3	RB1	B1
C13	*A3	L4	C2	RB2	B1
C14	*B3			RB3	B1
C15	A3	R1	B1	RB4	B1
C16	*A3	R2	B1	RB5	B1
C17	*A3	R3	B1	RB6	B1
C18	*B2	R4	B1	RB7	B1
C19	*C2	R5	B1	RB8	B1
C20	C1	R6	A1	RB9	B1
C21	*B2	R7	B1	RB10	B1
C22	*C2	R8	B1	RB11	A1
C23	*B3	R9	B1	RB12	A1
C24	*B3	R10	B1	RB13	B1
C25	C2	R11	A1	RB14	B1
C26	*C3	R12	B1	RB15	B1
C27	*C3	R13	B1	RB16	B1
C30	B3	R14	B1	RB17	B1
C31	A1	R15	A1	RB18	B1
C32	B3	R16	B1	RB19	B1
C33	C1	R17	B1	RB20	B1
C34	B3	R18	B1	RB21	B1
C35	A1	R19	B1	RB22	A1
C36	B3	R20	B1	RB23	A1
C37	C1	R21	B1	RB24	A1
C38	*B2	R22	B1	RB25	B1
C39	*B2	R23	B1		
C40	*B3	R24	B1		
C41	*B3	R25	B1		
		R26	B1		
CN1	*B1	R27	B1		
CN2	*B1	R28	B1		



*:B SIDE



PP-58A -A SIDE-
SUFFIX: -11



PP-58A -B SIDE-
SUFFIX: -11




RE-222 -A SIDE-
SUFFIX: -11


RE-222 -B SIDE-
SUFFIX: -11

RE-222 (1-866-431-11)


C1	C4	C40	C1	C82	*A2	C228	*B3	C272	*B4	C423	*B1	D24	*A2	IC8	*C4	L215	B4	Q37	*A2	Q236	*B4	R24	*C2	R67	*C2	R118	C4	R174	*C4	R235	*B3	R273	*B3	R346	*B4	R415	*B1
C2	C4	C41	*C3	C84	*A2	C229	*B3	C273	*B4	C424	*B1	D25	*A2	IC9	*C4	L216	A4	Q38	*A2	Q237	*B4	R25	*C2	R68	*C2	R119	*B2	R175	*C4	R236	*B2	R274	*B3	R347	*B4	R416	*B1
C3	C4	C42	*C3	C85	C4	C230	*B3	C274	*B4	C425	*A1	D26	*C4	IC200	*B2	L217	A4	Q39	C4	Q238	*B4	R26	*C2	R70	*C1	R120	*B2	R176	*C4	R237	*B2	R275	*B2	R349	*B4	R417	*B1
C4	*B4	C43	*C3	C86	*C3	C231	B2	C275	*B4			D30	*C4	IC201	*B3	L400	A1	Q40	*C4	Q239	*B4	R27	*C4	R82	*C3	R121	*B2	R200	*B2	R238	*B2	R276	*B2	R350	*B4	R418	*B1
C5	*B4	C44	*C3	C87	*C4	C232	B2	C276	B4	CL1	*C2	D31	C4	IC204	*B4	L401	B1	Q41	*C4	Q240	*B4	R28	*C4	R83	*C3	R123	*A3	R201	*B2	R239	*B3	R277	*B1	R351	*B4	R419	*B1
C6	*B4	C46	C3	C88	*C4	C233	B3	C277	B4	CL2	*C2	D32	C4	IC400	*B1	L402	B1	Q43	*C4	Q241	*B4	R29	*C3	R84	*C3	R124	C4	R202	*B2	R240	*B3	R278	*B1	R352	*B4	R420	*B1
C7	*C2	C47	C3	C90	*C4	C234	B3	C278	A4	CL3	*C3	D200	*B2	IC401	*B1			Q47	*C3	Q242	*B4	R30	*C2	R85	*C3	R125	C4	R203	*B3	R241	*B3	R279	*B3	R353	*B4	R421	*B1
C8	*C4	C48	C3	C91	*C4	C235	*A2	C279	A4	CL4	*B2	D201	*B1			Q2	*C2	Q48	C4	Q243	*B4	R31	*C2	R86	*C3	R126	C4	R204	*B3	R242	*B3	R280	*B3	R354	*B4	R422	*B1
C9	*C4	C49	B3	C92	*C4	C236	A1	C280	A4	CL200	*B2	D202	*B3	L1	C4	Q3	*C3	Q200	*B1	Q244	*B4	R32	*C4	R87	*C3	R127	C4	R205	*B3	R243	*B3	R281	*B3	R355	*B4	R423	B1
C10	*C2	C52	*C3	C93	C4	C237	A3	C281	A4	CL201	*B2	D203	*B3	L2	C4	Q4	*C2	Q201	*B3	Q400	B1	R33	*C3	R88	*C3	R128	C4	R206	*B3	R244	*B3	R282	*B3	R356	*B4	R424	B1
C11	*C2	C53	*C3	C200	*B2	C238	A3	C284	*A4	CL202	*B3	D204	*B2	L3	C2	Q5	*C4	Q202	*B2	Q401	B1	R34	*C3	R89	*C3	R129	*A3	R207	*B2	R245	*B3	R311	*A2	R357	*B4	R425	*A1
C12	*C4	C54	*C3	C201	*B1	C239	A2	C285	*A4	CL203	*B3	D205	*B1	L4	C2	Q8	*C2	Q203	*B3	Q402	B1	R35	*C3	R90	*C3	R139	*A2	R208	*B2	R246	*B2	R312	*A2	R358	*B4	R426	*B1
C13	*C2	C55	*C3	C202	*B3	C240	A1	C286	*A3	CL210	*B4	D206	*B3	L5	C2	Q10	*C3	Q206	*B2	Q403	*B1	R36	*C3	R91	*B3	R140	*A2	R209	*B3	R247	*B2	R313	*A3	R359	*B4	R427	B1
C14	*C3	C56	*C1	C203	*B3	C241	A3	C287	*A4	CL211	*B4	D207	*B3	L6	C2	Q11	*C2	Q207	*B3	Q404	*B1	R37	*C3	R92	*B3	R141	*A2	R210	*B3	R248	*B2	R314	*A3	R360	*B4	R428	*B1
C15	*C2	C57	B1	C204	*B3	C242	A3	C288	*A4			D212	*A2	L7	C1	Q12	*C2	Q210	*B2	Q405	*B1	R38	*C3	R93	*C1	R142	*A2	R211	*B3	R249	*B3	R315	*A2	R375	*A4	R429	*B1
C16	*C3	C58	C3	C205	*B2	C248	*A2	C289	*A4	CN1	C4	D213	*A3	L8	C1	Q13	*C3	Q211	*B2			R39	*C3	R94	*C1	R143	*A2	R212	*B2	R250	*B3	R316	*A2	R376	*A4		
C17	*C4	C59	C3	C206	*B3	C249	*A3	C290	*B3	CN2	A2	D214	*B4	L9	*C3	Q14	*C3	Q212	*B3	R1	*B4	R40	*C2	R95	*C1	R144	*C4	R213	*B1	R251	*B3	R319	*B4	R377	*A4	SL1	C4
C18	*C3	C60	C3	C207	*B2	C250	*A3	C400	B1	CN3	A3	D215	*B4	L10	*C3	Q15	*C2	Q213	*B3	R2	*C2	R41	*C2	R96	*B3	R145	*C4	R214	*B1	R252	*B2	R321	*B4	R378	*A4	SL2	A4
C19	*C2	C61	B1	C208	*B3	C251	A2	C402	*B1	CN400	*B1	D216	*B4	L11	*C3	Q16	*C2	Q214	*B2	R3	*C2	R42	*C2	R97	*C1	R146	*C4	R215	*B1	R253	*B2	R322	*B4	R379	*B4	SL3	B4
C20	*C3	C62	*C1	C209	*B2	C252	*A2	C403	B1			D217	*B4	L12	*C3	Q17	*C2	Q215	*B2	R4	*C2	R43	*C2	R98	*C1	R147	*C4	R216	*B3	R254	*B3	R323	*B4	R380	*B4	SL4	B2
C21	*C2	C63	*B1	C210	*B3	C253	*A3	C405	A1	D1	*B4	D220	*A4	L13	B2	Q18	*C2	Q216	*B1	R5	*C2	R44	*C2	R99	*B3	R148	*C4	R217	*B3	R255	*B3	R324	*B4	R381	*B1	SL5	B1
C22	*C3	C64	*C1	C211	*B2	C254	*A3	C406	A1	D2	*C3	D401	*B1	L14	A2	Q19	*C3	Q217	*B1	R6	*C2	R45	*C2	R100	*B3	R149	*C4	R218	*B1	R256	*B1	R325	*B4	R382	*B2	SL400	A1
C23	*C2	C65	B1	C212	*B3	C255	*A2	C407	*B1	D3	*C4	D402	*A1	L15	A2	Q20	*C2	Q218	*B3	R7	*C2	R46	*C2	R101	*B2	R153	*C4	R219	*B1	R257	*B3	R326	*B4	R383	*B3		
C24	*C2	C66	*B2	C213	*B2	C256	*A2	C408	*B1	D4	*C2			L200	B2	Q21	*C2	Q219	*B3	R8	*C4	R47	*C3	R102	*B2	R155	*C4	R220	*B3	R258	*B3	R327	*B4	R400	*B1	T1	C3
C25	*C2	C67	*B2	C214	*B3	C257	*A3	C409	B1	D5	*C2	E1	B4	L201	B2	Q22	*C2	Q220	*B3	R9	*C4	R48	*C2	R103	*B2	R156	*C2	R221	*B3	R259	*B2	R328	*B4	R401	*B1		
C26	C4	C68	*B2	C215	*B2	C258	*A3	C410	B1	D6	*C2	E2	*A3	L202	B3	Q23	*C1	Q221	*B3	R10	*C4	R49	*C2	R104	*B2	R157	*C4	R222	*B2	R260	*B2	R329	*B4	R402	B1		
C27	C2	C69	*B2	C216	*B3	C259	*A2	C411	B1	D7	*C2			L203	B3	Q24	*C1	Q222	*B2	R11	*C4	R50	*C3	R105	*B3	R158	*C4	R223	*B2	R261	*B1	R330	*B4	R403	B1		
C28	C2	C70	*C4	C217	*B2	C260	*B4	C412	B1	D9	*C3	FB400	*B1	L204	B2	Q25	*B3	Q223	*B2	R12	*C4	R51	*C3	R106	*B2	R159	*C4	R224	*B1	R262	*B1	R331	*B4	R404	B1		
C29	C3	C71	*C4	C218	*B3	C261	*B4	C413	*B1	D10	*C3			L205	B2	Q26	*B2	Q224	*B3	R13	*C2	R52	*C2	R107	*B3	R160	*C4	R225	*B1	R263	*B3	R332	*B4	R405	*B1		
C30	*C2	C72	*B2	C219	B2	C263	*B4	C414	*B1	D11	*C3	FL400	*A1	L206	B3	Q28	*C4	Q225	*B3	R14	*C2	R53	*C2	R108	*B3	R161	*C4	R226	*B3	R264	*B3	R333	*B4	R406	*B1		
C31	*C2	C73	B2	C220	B2	C264	*B4	C415	B1	D12	*C3	FL401	*A1	L207	B3	Q29	*C3	Q226	*B2	R15	*C2	R54	*C2	R109	*B2	R162	*C4	R227	*B3	R265	*B3	R337	*B4	R407	B1		
C32	*C2	C74	B2	C221	B3	C265	*B4	C416	B1	D13	*C3			L208	A2	Q30	*B2	Q227	*B2	R16	*C2	R55	*C2	R111	*C4	R163	*C4	R228	*B3	R266	*B3	R338	*B4	R408	*B1		
C33	*C2	C75	B2	C222	B3	C266	*B4	C417	*B1	D14	*C3	IC1	*C4	L209	A1	Q31	*A2	Q228	*B3	R17	*C2	R56	*C2	R112	*B2	R164	*C4	R229	*B3	R267	*B2	R340	*B4	R409	*B1		
C34	C2	C76	B2	C223	*B2	C267	*B4	C418	B1	D17	*C3	IC2	*B4	L210	A3	Q32	*A2	Q229	*B3	R18	*C4	R57	*C2	R113	*C4	R165	*C4	R230	*B2	R268	*B2	R341	*B4	R410	*B1		
C35	C2	C77	*A2	C224	*B2	C268	*B4	C419	*B1	D18	*C3	IC3	*C2	L211	A3	Q33	*A2	Q230	*B4	R19	*C4	R58	*C2	R114	C4	R166	*C4	R231	*B3	R269	*B1	R342	*B4	R411	*A1		
C37	*C1	C78	A2	C225	*B1	C269	*B4	C420	B1	D19	*C1	IC4	*C3	L212	B4	Q34	B2	Q231	*B4	R20	*C2	R59	*C2	R115	C4	R171	*C4	R232	*B1	R270	*B1	R343	*B4	R412	*B1		
C38	*C1	C80	*A2	C226	*B1	C270	B4	C421	B1	D21	*C4	IC6	*B2	L213	B4	Q35	*A3	Q233	*B4	R21	*C2	R60	*C2	R116	C4	R172	*C4	R233	*B3	R271	*B3	R344	*B4	R413	*B1		
C39	C1	C81	*A2	C227	*B3	C271	B4	C422	*B1	D22	*A2	IC7	C4	L214	B4	Q36	*A2	Q235	*B4	R23	*C2	R66	*C2	R117	C4	R173	*C4	R234	*B3	R272	*B3	R345	*B4	R414	*B1		




SE-818 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SE-818 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1276 -A SIDE-
SUFFIX: -11



SW-1276 -B SIDE-
SUFFIX: -11



SW-1251 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1251 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1277 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1277 -B SIDE-
SUFFIX: -11



SW-1252 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1252 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1278 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1278 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1279 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1279 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1281 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1281 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1280 -A SIDE-
SUFFIX: -11



SW-1280 -B SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1282 -A SIDE-
SUFFIX: -11




SW-1282 -B SIDE-
SUFFIX: -11

VA-228 (1-866-682-11)

C1	B2	C102	*B3	IC18	*A1	R14	*A3
C2	B2	C103	*B3	IC19	*A1	R15	*B2
C3	B2	C104	*B1	IC20	*A2	R16	*B2
C4	B2	C105	*B1	IC101	*A3	R17	*B2
C5	B3	C106	*B2	IC102	*B3	R18	*B2
C6	B3	C107	*B2	IC103	*A2	R19	*B2
C7	B2	C108	*B2	IC104	A2	R20	*B2
C8	B2	C109	*B1	IC105	*B2	R21	*B2
C9	*A3	C110	*B3	IC201	*A2	R22	*B2
C10	*A3	C111	B1	IC202	*B2	R23	*A2
C11	*A3	C200	A1	IC203	*A2	R24	*B2
C12	*A2	C201	A1	IC204	A2	R25	*B3
C13	*A2	C202	*A1	IC205	*B1	R26	*B3
C14	*A2	C203	A2	IC301	*A3	R27	*B3
C15	B3	C204	A1	IC302	*B3	R28	*B3
C16	B3	C206	*A1	IC303	*A3	R29	*B3
C17	*A3	C207	*A2	IC304	A3	R30	*B3
C18	*A3	C208	*A2	IC305	*B3	R31	*B3
C19	*A3	C209	A1			R32	*A3
C20	*A2	C210	A1	L1	A1	R33	*B3
C21	*A2	C211	*A2	L6	*B3	R34	*B2
C22	*A3	C212	B1	L7	*B2	R35	*B2
C26	*B3	C213	A2	L8	*B3	R36	*B3
C27	*B2	C214	A3	L101	B2	R37	*B2
C28	*B3	C215	A3	L104	*B3	R38	*B2
C29	*B2	C216	A2	L201	B2	R39	*B2
C30	*B2	C217	A3	L204	*B2	R40	*B3
C31	*B2	C218	*B1	L301	B3	R41	*B3
C32	*B2	C219	*B1	L304	*B3	R42	*B3
C33	*B3	C220	*B1			R43	*B3
C34	*B3	C221	*B1	Q15	*A1	R44	*B3
C35	*B3	C222	*B1	Q16	*A1	R45	*B2
C36	*A3	C223	B1	Q17	*A1	R46	*B2
C37	*A2	C224	*A1	Q18	*A1	R47	*B3
C38	*A3	C225	*B1	Q19	*B1	R48	*B3
C39	*A3	C226	*B1	Q20	*B1	R49	*B3
C40	*A2	C227	*B1	Q21	*B1	R50	*B3
C41	*A2	C228	B1	Q22	*B1	R51	*B3
C42	*A2	C229	B1	Q23	*B1	R52	*B2
C43	*A2	C230	B1	Q24	*B1	R53	*B2
C44	*A3	C231	B1	Q25	*A1	R54	*B2
C45	*A3	C232	B1	Q26	*A2	R55	*B3
C46	*A3	C233	*A1	Q27	*A3	R56	*B3
C47	*A3	C234	*A1	Q28	*A1	R57	*B3
C48	*A2	C235	*A1	Q29	*A2	R58	*B2
C49	*A2	C236	*A1	Q103	*B2	R59	*B2
C50	*A2	C237	*A1	Q104	*B2	R60	*B2
C51	*A2	C238	*B1	Q109	*A3	R61	*B2
C52	*A3	C248	*B1	Q113	*B3	R62	*B2
C53	*A3	C249	*A1	Q114	B2	R63	*B2
C54	*A2	C250	B1	Q203	*B2	R64	*B2
C55	*A2	C251	B1	Q204	*B2	R65	*B2
C56	*A2	C252	B1	Q209	*A2	R66	*B2
C57	*A2	C253	*A2	Q213	*B2	R67	*B2
C58	*A3			Q214	B2	R68	*B3
C59	*A3	CL1	*B1	Q303	*B3	R69	*B3
C60	B3	CL2	*B1	Q304	*B3	R70	*B3
C61	B2	CL4	*A1	Q309	*A3	R71	*B3
C62	*A2	CL5	*A1	Q313	*B3	R72	*B2
C63	A2			Q314	B3	R73	B2
C64	B2	CN1	*B3	Q315	B2	R74	*B2
C65	B2	CN2	A1	Q316	B2	R75	B2
C66	*A2	CN3	*B2	Q317	B2	R76	*B2
C67	A3	CN4	*B2	Q318	B2	R77	*B2
C68	B3			Q319	B3	R78	*B2
C69	B3	D4	*A1	Q320	B3	R79	B2
C70	*A3	D103	*A3	Q321	*B2	R80	*B2
C71	A3	D203	*A2	Q322	*B2	R81	*B2
C72	*B3	D303	*A3	Q323	*B2	R82	B2
C73	*B2			Q324	*B2	R83	*B2
C74	*B3	E1	*B3	Q325	*B3	R84	*B2
C75	*A3			Q326	*B3	R85	*B2
C76	*A3	FL101	B2	Q327	*B2	R86	B3
C77	*A3	FL201	B2	Q328	*B2	R87	*B3
C78	*A3	FL301	B3	Q329	*B2	R88	*B3
C79	*A2			Q330	*B2	R89	B3
C80	*A2	IC1	*A3	Q331	*B3	R90	*B3
C81	*A2	IC2	*A2	Q332	*B3	R91	*B3
C82	*A2	IC3	B1			R92	*B3
C83	*A3	IC4	*A1	R1	*B2	R93	*A2
C84	*A3	IC5	*B1	R2	*A3	R94	B2
C85	*A3	IC6	*B1	R3	*B2	R95	*B2
C86	*A3	IC7	B1	R4	*A2	R96	B2
C89	*A2	IC8	*A1	R5	*B3	R97	*B3
C94	*A2	IC9	A1	R6	*A3	R98	B3
C95	*A2	IC10	*B2	R7	*B2	R99	*B2
C96	*A3	IC11	*B1	R8	*B2	R100	*B2
C97	A2	IC12	*A1	R9	*B2	R101	*B3
C98	*A2	IC13	*A1	R10	*B2	R102	*A2
C99	A2	IC15	*A1	R11	*B2	R103	*A2
C100	A3	IC16	B1	R12	*B2	R104	*A2
C101	A3	IC17	B1	R13	*B2	R105	*A3



VA-228 -A SIDE-
SUFFIX: -11



VA-228 -B SIDE-
SUFFIX: -11

R106	*A2	R198	*B1	RB1	*B1
R107	*A3	R199	*B3	RB2	*B1
R108	*A2	R200	*A1	RB3	*B1
R109	*A2	R201	*A2		
R110	*A2	R202	*A1	RV101	*B2
R111	*A2	R203	*A1	RV201	*B2
R112	*A2	R204	*A1	RV301	*B3
R113	*A2	R205	*A2		
R114	*A2	R206	B1	TP1	*B1
R115	*A2	R207	*A2	TP2	*B2
R116	*A2	R208	*A2	TP3	*B3
R117	*A2	R209	*A3		
R118	*A3	R210	*A2		*:B SIDE
R119	*A3	R211	*A2		
R120	*A3	R212	*B1		
R121	*A3	R213	*A1		
R122	*A3	R214	*A3		
R123	*A3	R215	*B1		
R124	*A3	R216	*A1		
R125	*A3	R217	*B1		
R126	*A2	R218	*B1		
R127	*A2	R219	*B1		
R128	*A2	R220	*B1		
R129	*A2	R221	*B1		
R130	*A3	R222	*A1		
R131	*A3	R223	*A1		
R132	*A3	R224	*A1		
R133	*A3	R225	*A1		
R134	*A3	R226	*A1		
R135	*A2	R227	*A1		
R136	*A2	R228	*B1		
R137	*A2	R229	*B1		
R138	*A3	R230	*B1		
R139	*A3	R231	*B1		
R140	*A3	R232	*B1		
R141	*A3	R233	B1		
R142	*A3	R234	*B1		
R143	*A2	R235	B1		
R144	*A2	R236	B1		
R145	*A3	R237	B2		
R146	*A3	R238	*B1		
R147	*A3	R239	*B1		
R148	*A3	R240	*B1		
R149	*A2	R241	B1		
R150	*A2	R242	*B1		
R151	*A3	R243	*B1		
R152	*A3	R244	B1		
R153	*B2	R245	B1		
R154	*A2	R246	B1		
R155	*A3	R247	B1		
R156	*A2	R248	B1		
R157	*A3	R249	B1		
R158	*A2	R250	B1		
R159	A2	R251	B1		
R160	*A2	R252	B1		
R161	*A2	R253	B1		
R162	*A2	R254	B1		
R163	*A2	R255	B1		
R164	*A2	R256	B1		
R165	*A3	R257	B1		
R166	A3	R258	B1		
R167	*A3	R259	B1		
R168	*A3	R260	*A1		
R169	*A3	R261	*A1		
R170	*A3	R262	*A1		
R171	A2	R263	*A1		
R172	A2	R264	*A1		
R173	A2	R265	*A1		
R174	A2	R266	*A1		
R175	A2	R267	*A2		
R176	A2	R268	*A1		
R177	A2	R269	*A1		
R178	A3	R270	*A1		
R179	A3	R271	*A2		
R180	A3	R272	*A2		
R181	*B2	R273	*A2		
R182	*B2	R274	*A1		
R183	*B2	R275	*B1		
R184	*B3	R276	*B1		
R185	*B2	R277	*B1		
R186	*B2	R278	*B3		
R187	*B2	R279	B1		
R188	*B2	R280	*A3		
R189	*B1	R281	*A2		
R190	*B1	R282	*A3		
R191	*B1	R289	*B1		
R192	*B1	R290	*A1		
R193	*B3	R291	*A1		
R194	*B3	R292	*A1		
R195	*B3	R293	*A2		
R196	*B3	R1063	*A2		
R197	*B2	R1064	*A2		

このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあります。

従って、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容（操作、保守等）と異なる目的で本マニュアルを使用することを禁止します。

The material contained in this manual consists of information that is the property of Sony Corporation. Sony Corporation expressly prohibits the duplication of any portion of this manual or the use thereof for any purpose other than the operation or maintenance of the equipment described in this manual without the express written permission of Sony Corporation.

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en informations qui sont la propriété de Sony Corporation. Sony Corporation interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l'équipement à moins d'une permission écrite de Sony Corporation.

Das in dieser Anleitung enthaltene Material besteht aus Informationen, die Eigentum der Sony Corporation sind. Die Sony Corporation untersagt ausdrücklich die Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Sony Corporation.

DSR-400 (J, UC)
DSR-400P (SY)
DSR-600P (CN)
DSR-450WS (J, UC)
DSR-450WSP (SY)
DSR-650WSP (CN) J, E
9-968-145-01

Sony Corporation

Printed in Japan
2005. 4 08
©2005